

Quest®



Solução de implantação de sistemas KACE® 7.0

Notas de versão



Sumário

Notas de versão da Solução de Implantação de Sistemas Quest® KACE® 7.0.....	3
Sobre esta versão.....	3
Novos recursos e aprimoramentos.....	3
Problemas resolvidos.....	5
Problemas conhecidos.....	5
Problemas conhecidos.....	9
Requisitos do sistema.....	15
Licenciamento do produto.....	15
Instruções de instalação.....	15
Preparar para a atualização.....	15
Atualização da solução com uma atualização anunciada.....	16
Carregar e aplicar uma atualização manualmente.....	16
Mais recursos.....	17
Globalização.....	17
Sobre nós.....	18
Recursos de suporte técnico.....	18
Avisos legais.....	18

Notas de versão da Solução de Implantação de Sistemas Quest® KACE® 7.0

Esse documento de notas de versão fornece informações sobre a versão 7.0 da Solução de implantação de sistemas Quest KACE (SDA).

Sobre esta versão

A Solução de Implantação de Sistemas KACE (SDA) oferece uma solução centralizada na rede para captura e implantação de imagens. O SDA KACE oferece uma solução perfeita de geração de imagens entre plataformas a partir de um único Console do administrador, permitindo o provisionamento de plataformas Microsoft® Windows® e Apple® OS X®. Você pode implantar os arquivos de configuração, perfis de usuário e aplicativos como uma imagem em um único dispositivo ou em diversos dispositivos simultaneamente.

O SDA KACE oferece as ferramentas necessárias para automatizar implantações em ambientes de hardware homogêneos e heterogêneos e fornece confiabilidade de implantações de imagem em grande escala com funcionalidades de mecanismo de tarefa e multitransmissão. O driver feed integrado automaticamente faz o download de modelos de driver da Dell, e o recurso Gerenciamento de pacotes permite carregar pacotes de drivers de terceiros. Também é possível integrar o SDA KACE a KACE Systems Management Appliance (SMA) para gerar imagem do inventário do KACE SMA. O SDA KACE está disponível como uma solução virtual.

O KACE SDA versão 7.0 representa um grande lançamento, com novos recursos, aprimoramentos e correções de problemas.

Novos recursos e aprimoramentos

Os seguintes novos recursos e aprimoramentos estão inclusos nesta versão:

Novos recursos e aprimoramentos

Recursos	ID do problema
A solução agora é compatível com instalações com script Linux para CentOS 6/7.	ESMEA-5212
Blocos de texto informativos adicionados a páginas de produtos, onde necessário.	ESMEA-5103
A mensagem de alerta Manutenção expirada foi atualizada com mais informações e com um link para uma página de detalhes adicionais.	ESMEA-5071
Senha do Samba Share no arquivo <code>STARTNET.cmd</code> foi atualizada.	ESMEA-5058

Recursos	ID do problema
Foi adicionada uma caixa de seleção para calcular o número de reinicializações necessárias para imagens preparadas com Sysprep; esse número se tornou a contagem de Login automático.	ESMEA-4950
Várias atualizações e ferramentas agora estão disponíveis apenas para clientes que têm manutenção ativa.	ESMEA-4947
Foi adicionado Texto à página do Media Manager (Gerenciador de mídia) do Mac OS X para indicar as versões do SO suportadas.	ESMEA-4913
O Windows Server 2019 foi adicionado à lista de metadados de Mídia de origem do SO.	ESMEA-4911
A solução agora é compatível com instalações com script Linux para Ubuntu 16/18.	ESMEA-4907
A solução agora é compatível com instalações com script Linux para Red Hat 6/7.	ESMEA-4906
Foi adicionada uma coluna de versão do driver à página da lista <i>Driver feed</i> .	ESMEA-4876
Dados ou recursos recém-coletados foram adicionados ao Relatório de visão geral de progresso.	ESMEA-4875
Os botões Salvar , Cancelar e outros agora flutuam na parte inferior da página.	ESMEA-4874
A solução restringe as atualizações de <code>.kbin</code> para licenças de manutenção expiradas.	ESMEA-4873
Uma barra de progresso agora está integrada à página KBE (Ambiente de inicialização do KACE) para captura e implantação de imagem.	ESMEA-4868
O Windows Media Manager foi reescrito em .NET e agora inclui a funcionalidade do Manipulador do KBE.	ESMEA-4862
Criptografia de disco foi adicionada à solução recém-criada.	ESMEA-4833
A solução não usa mais <code>sha1</code> para criptografia de senha.	ESMEA-4832
O registro de carregamento do KBE agora localiza o arquivo <code>config</code> automaticamente.	ESMEA-4811
O registro de Migração de dados agora aparece no Console do administrador.	ESMEA-4766
A coluna <i>Adicionar endereço MAC</i> foi adicionada à página <i>Inventário de dispositivos</i> .	ESMEA-4755
O FreeBSD foi atualizado de 11.1 para 12.0.	ESMEA-4743
O script de definição de contagem de login automático foi adicionado como uma tarefa padrão de nível médio.	ESMEA-4707
O bate-papo da solução solicita tópicos e pesquisa soluções na biblioteca da Base de conhecimento antes de iniciar uma sessão de bate-papo.	ESMEA-4706

Recursos	ID do problema
	ESMEA-4456
Um link direto para carregar pacotes para importação foi adicionado à página <i>Gerenciamento de pacotes</i> .	ESMEA-4696
Um sinalizador foi adicionado aos modelos de verificação de USMT.	ESMEA-4681
Várias melhorias foram adicionadas à área do Plano de instalação.	ESMEA-3552
Links de <i>Carregar inventário de hardware</i> foram removidos das páginas do KBE.	ESMEA-664
Cada driver ganhou seção própria no gráfico <i>Uso do disco</i> .	ESMEA-634
A solução permite importar e substituir arquivos .wim como imagens.	ESMEA-95

Problemas resolvidos

O seguinte problema foi resolvido nesta versão.

Problemas resolvidos

Problema resolvido	ID do problema
<p>i IMPORTANTE: O suporte para o protocolo Pragmatic General Multicast (PGM) foi removido do produto.</p> <p>Solução alternativa: O protocolo multicast padrão é NACK-Oriented Reliable Multicast (NORM) e é a única opção. Se o PGM tiver sido previamente selecionado como o protocolo padrão para ações de inicialização existentes, essa configuração mudará automaticamente para NORM durante a atualização.</p> <p>i NOTA: A taxa de transmissão máxima pode ser aumentada de acordo com o ambiente ou condições de rede, então o protocolo NORM mais confiável pode ser usado em uma taxa maior.</p>	ESMEA-4374

Problemas resolvidos

Veja a seguir uma lista dos problemas resolvidos nessa versão.

Problemas resolvidos

Problema resolvido	ID do problema
O Assistente de migração gera erros se a Origem decodificada ou a Chave de migração de destino não encontrarem resultados em caracteres de nova linha.	K2-7304
A barra de progresso mostrou uma letra de unidade errada quando a captura foi feita em uma segunda unidade devido a problemas de espaço.	K2-7303

Problema resolvido	ID do problema
O log de captura baixado não teve quebras de linha.	K2-7302
A entrada do banco de dados <code>APPLY_MAINTENANCE_STATUS</code> não é mais migrada.	K2-7289
A manutenção do 6.1 foi definida como inativa quando a solução não conseguiu atingir o serviço.	K2-7288
A manutenção do 7.0 foi definida como inativa quando a solução não conseguiu atingir o serviço.	K2-7286
O VNC não mostrou a janela do Prompt de comando em um KBE de 64 bits.	K2-7282
Carregar um arquivo com mais de 2 GB do compartilhamento <code>clientdrop</code> mostrou tamanhos de arquivo incorretos.	K2-7280
A migração foi cancelada quando o SSH não foi inicialmente ativado na solução de destino, o que deixou o <code>BACKUP_IN_PROGRESS</code> definido como <code>yes</code> e gerou chamadas de Suporte.	K2-7276
Houver falha de inicialização através do PXE (Preboot Execution Environment - Ambiente de pré-execução) em alguns dispositivos, com o seguinte erro: <code>Status: 0xc0000017</code> .	K2-7270
A migração não foi iniciada quando o login do root por SSH estava desativado no dispositivo de destino.	K2-7241
O conteúdo do sistema de arquivos foi exibido na página de <i>Ferramentas de solução de problemas de suporte</i> .	K2-7238
A migração travou quando um nome de host foi usado em vez de um endereço IP e um registro DNS A estava ausente.	K2-7219
A tabela de informações detalhadas de instalação com script na página do Relatório de visão geral do progresso da SDA exibiu detalhes incorretos de reinicialização necessários.	K2-7216
Foi relatado escape inadequado do campo de nome de host durante a criação de perfis de usuário.	K2-7214
Foi observado XSS (Execução de scripts entre sites) de DOM (Document Object Model) no campo <i>Nome de usuário</i> durante a criação de perfis de usuário.	K2-7213
Após a migração de dados para o armazenamento externo, a mensagem <code>Dados copiados com êxito para o armazenamento interno</code> foi exibida nos logs.	K2-7212
A senha do Samba Share foi definida como a senha administrativa padrão após a migração na caixa de destino ou de alvo.	K2-7193
Foi relatado XSS baseado em DOM nas configurações de <i>Deteção de força bruta</i> .	K2-7190
O XSS foi armazenado no campo <i>Cadeia de comunidade SNMP</i> .	K2-7189

Problema resolvido	ID do problema
Os nomes de tarefas ficaram distorcidos em cadeias de vários bytes no KBE.	K2-7164
Ao carregar um pacote com mais de 1,5 GB usando o link <i>Carregar pacotes</i> da página <i>Gerenciamento de pacotes</i> , nenhum erro foi exibido.	K2-7162
A contagem na página da lista <i>Imagem do sistema</i> estava incorreta.	K2-7160
Os usuários não puderam excluir o KBE quando a criação falhou e o upload exibiu zero bytes.	K2-7159
Certos tipos de tarefas fizeram com que as telas fossem exibidas na frente da página do KBE.	K2-7158
Se o SSL foi ativado quando o assistente de migração estava sendo executado, a vinculação não habilitou SSL.	K2-7145
Foi relatada uma vulnerabilidade de XSS baseada em caminho.	K2-7140
Na solução e no RSA (Appliance de localidade remota), a mensagem de erro de Detecção de força bruta estava incorreta, e a contagem de tentativas e a duração da falha indicadas estavam erradas.	K2-7139
Na solução e no RSA, os perfis de usuário capturados desapareceram ao aplicar zoom na página da lista <i>Perfis de usuário</i> .	K2-7138
Uma "implantação automatizada" para uma Imagem do sistema ou para uma Instalação com script não incluiu o endereço MAC do nó na entrada Implantação automatizada em andamento, e o progresso da implantação não foi atualizado.	K2-7137
As tarefas disponíveis em um plano de instalação não foram classificadas automaticamente em ordem alfabética.	K2-7136
A implantação autônoma da imagem K e da imagem WIM não exibiu o progresso (ou a porcentagem, no prompt de comando) como esperado.	K2-7135
Um problema de ordenação foi relatado nas tarefas do Plano de instalação.	K2-7134
Clicar no botão Cancelar durante um processo de implantação mostrou continuamente a barra de progresso até o sistema ser reiniciado.	K2-7133
CVE-1999-0517. A cadeia de comunidade SNMP padrão é alterada nesta versão.	K2-7132
Na página da lista <i>Imagens do sistema</i> do RSA, foi possível selecionar e excluir uma imagem SDA, resultando em uma página de erro.	K2-7131
Foi exibido texto sobre a imagem durante a captura de perfis de usuário online.	K2-7128
As etiquetas estavam truncadas na página da lista <i>Inventário de dispositivos</i> .	K2-7127
A mensagem que aparece depois de tentar desligar o aparelho estava idêntica à mensagem de reinicialização.	K2-7125

Problema resolvido	ID do problema
Com a verificação offline e os perfis implantados de usuário anexados à imagem, a tabela <i>Perfis de usuário disponíveis no servidor</i> ficou vazia se nenhum perfil de usuário estava disponível para implantação.	K2-7118
Para verificações de perfil de usuário offline, o título da coluna na tabela <i>Perfis de usuário disponíveis neste dispositivo</i> estava confuso.	K2-7117
Os endereços IP e MAC exibidos nos relatórios de implantação podem causar confusão.	K2-7088
A solução não seguiu os padrões de autenticação de e-mail ao enviar e-mails.	K2-7087
Uma exceção não tratada foi relatada: erro mysqli: [1048: Coluna 'IM_DEPLOYMENT_LOG_ID' não pode estar vazia] em EXECUTE("inserir em IM_DEPLOY...	K2-7076
Erro relatado: KLinkManager::UnsealData(): openssl_open falhou.	K2-7075
A tradução alemã de uma mensagem de aviso estava confusa.	K2-7073
FreeBSD: Foi detectado esgotamento de recursos na remontagem do TCP. Para obter mais detalhes, acesse https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:08.tcp.asc .	K2-7051
Busca de cadeia de texto com duas ou mais palavras não funcionou na página <i>Importar instalação gerenciada</i> .	K2-7050
Carregamentos de tarefas de aplicativos grandes usando o compartilhamento <code>clientdrop</code> podem resultar em uma página 504 Tempo limite do gateway.	K2-7028
Quando foi selecionado <i>Opções de imagem</i> na página <i>Configurações gerais</i> , a opção Implantar diretamente do servidor não foi selecionada por padrão para imagens importadas na solução ou no RSA.	K2-7025
FreeBSD: Foi detectada Divulgação de informações da restauração do estado da FPU Lazy. Para obter mais detalhes, acesse https://www.freebsd.org/security/advisories/FreeBSD-SA-18:07.lazyfpu.asc .	K2-7018
O nome da página de login do RSA estava muito longo.	K2-6988
Segurança: Durante a edição de imagens do sistema, quando se clicava em Procurar arquivos, o nome do diretório chamava uma página que não verificava a entrada.	K2-6974
Em alguns ambientes, o KBE não remapeou os compartilhamentos até a solução ou o Samba serem reiniciados.	K2-6844
A criação do Ambiente do NetBoot falhou em algumas ocorrências.	K2-6494
O gráfico Munin de Categoria de disco na solução 13G não foi atualizado após a migração para armazenamento expansível.	K2-5893

Problema resolvido	ID do problema
A chamada de serviço da Web retornou a senha do Samba.	K2-5822
Os termos de referência no <i>Guia do administrador</i> estavam inconsistentes com o Console do administrador.	K2-5574
Foi relatada sobreposição de cadeias na página <i>Inventário de dispositivos</i> ao definir a visibilidade da coluna.	K2-5203
As entradas do Inventário de verificação de rede não funcionaram como pretendido quando os sistemas presentes e excluídos anteriormente foram reimportados.	K2-4572
O diretório <code>drivers_postinstall</code> apareceu em azul, indicando que precisava ser sincronizado nas dependências do RSA.	K2-4489
O Media Manager (Gerenciador de mídia) relatou uma mensagem incorreta ao tentar carregar a mídia no RSA.	K2-3290
Login único (SSO): Quando se mudava de um servidor KACE SDA para um servidor KACE RSA ou KACE SMA (Solução de gerenciamento de sistemas) por SSO, a lista suspensa no Console do administrador de destino mostrava todas as soluções vinculadas.	K2-3241


Problemas conhecidos

Veja a seguir uma lista de problemas, incluindo aqueles atribuídos a produtos de terceiros cuja existência era conhecida na época do lançamento.

Problemas gerais conhecidos

Problema conhecido	ID do problema
<p>Ao executar uma instalação de script do Windows 7.x em um sistema configurado com um NVMe (memória não volátil expressa) que usa o barramento de PCIe (Peripheral Component Interconnect Express), ocorre o seguinte erro:</p> <p>O Windows precisa do driver para dispositivo [Controlador NVM Express padrão]</p> <p>Esse problema não tem relação com o KACE SDA e, portanto, suporte não é fornecido.</p> <p>Solução alternativa: A seguinte solução alternativa está disponível como está, sem suporte. Para obter mais informações, leia o seguinte artigo da base de conhecimento:</p> <p>https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/185551</p>	Microsoft
A barra invertida faz com que as anotações não sejam salvas na seção Tarefas de pré-, meio ou pós-instalação.	K2-7285
É gerado um erro ao excluir nós no Console do administrador.	K2-7277
Quando a autenticação PXE está ativada, a opção <code>Memdisk</code> é ignorada.	K2-7269

Problema conhecido	ID do problema
A Implantação personalizada não exibe os Perfis de usuário para implantação.	K2-7266
A página <i>Detalhes da localidade remota</i> demora muito até o tempo limite se o RSA não estiver disponível.	K2-7246
A instalação gerenciada grande (MI) não é importada como uma tarefa de pós-instalação.	K2-7245
São relatados problemas de manipulação de certificado intermediário de SSL.	K2-7126
O <i>Klonewin</i> trava devido a um problema de instabilidade de rede durante a fase de cópia de arquivos.	K2-7124
Ao atingir o limite de licença, a tradução alemã é confusa. Ela deveria afirmar claramente que o limite de 100 dispositivos foi atingido.	K2-7073
A busca com duas ou mais palavras não funciona na página <i>Importar instalação gerenciada</i> .	K2-7050
Carregamentos de tarefas de aplicativo grandes usando o compartilhamento <code>clientdrop</code> podem resultar em uma página 504 Tempo limite do gateway.	K2-7028
Quando é selecionado <i>Opções de imagem</i> na página <i>Configurações gerais</i> , a caixa de seleção Implantar diretamente do servidor não é selecionada por padrão para imagens importadas na solução e no RSA.	K2-7025
Depois de importar uma instalação gerenciada (MI) criada para sistemas operacionais na Solução de gerenciamento de sistemas KACE (SMA), o Ambiente de tempo de execução é exibido como Windows no servidor KACE SDA.	K2-7000
Após a importação de uma MI criada com a caixa de seleção de sistema operacional Todos selecionada na Solução de gerenciamento de sistemas KACE (SMA), o Ambiente de tempo de execução é exibido como Windows no servidor KACE SDA.	K2-7000
Os gráficos Munin do KACE SDA não podem ser ampliados.	K2-6994
O aviso ao usuário não é exibido para importações ou exportações duplicadas.	K2-6972
O aviso ao usuário não é exibido para importação ou exportações duplicadas.	K2-6972
Ao importar os mesmos pacotes, entradas duplicadas são criadas na solução.	K2-6964
Quando as tarefas são salvas, elas não são redirecionadas de volta para as páginas de lista.	K2-6943
A Verificação online da USMT e a Transferência de pacote off-board falham se o SMB v.1 estiver desativado no destino. Solução alternativa: Use a ferramenta USMT Advisor, disponível para download no Portal de suporte ou na página Visão geral da biblioteca. Essa ferramenta resolve problemas comuns encontrados durante esse processo.	K2-6775

Problema conhecido	ID do problema
A Verificação online da USMT e a Transferência de pacote off-board falham se o SMB v.1 estiver desativado no destino.	K2-6775
Máquinas virtuais de VMware com várias vCPUs (unidades de processamento central) não podem executar inicialização PXE para um iPXE legado. Para obter mais informações, leia o seguinte artigo da base de conhecimento: https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/232911	K2-6769
Implantações automatizadas são criadas sem inserir o endereço MAC.	K2-6762
A criação de uma chave USB para uma imagem do sistema não atualiza a mensagem de status.	K2-6742
Quando o <code>igbl</code> é desativado em um servidor 12G e o <code>lagg</code> é ativado, o Console do administrador não fica acessível.	K2-6726
Quando o RSA e o SDA KACE estão vinculados, nenhuma mensagem de erro é mostrada ao se gerar novamente a chave de vinculação no RSA.	K2-6724
Ao migrar para o armazenamento externo com o Microsoft Internet Explorer 11, as páginas não são automaticamente redirecionadas, conforme esperado.	K2-6723
Ao criar uma nova Tarefa de pós-instalação, uma mensagem de êxito não é exibida na página de lista <i>Tarefas de pós-instalação</i> .	K2-6720
Depois de clicar em Nova ação de inicialização para um NetBoot em Mac OS na página <i>Detalhe do ambiente de inicialização</i> , o campo <i>Implantação</i> não é definido, como esperado, na página <i>Detalhe automatizado</i> que é exibida.	K2-6665
Alguns modelos travam durante o estágio de <i>inicialização dos dispositivos</i> e não são capazes de obter o menu KBE ao inicializar a UEFI PXE.	K2-6552
 NOTA: Esse é um problema conhecido relacionado à versão da BIOS do fabricante. Fazer atualização ou downgrade da versão da BIOS pode resolver o problema.	
O hardware do 13G não usa a etiqueta de serviço como o número de série.	K2-6508
Quando o RSA está usando armazenamento offboard, as máquinas clientes Mac não são capazes de inicializar em NetBoot a partir do RSA.	K2-6502
Um dispositivo cliente Mac OS não consegue inicializar no NetBoot a partir de um RSA, quando o RSA está no armazenamento de dados externo.	K2-6502
O KACE SDA não pode inicializar para iPXE (para UEFI) em uma máquina virtual (VM) criada no ESXi 5.x com o NIC de configuração do adaptador de rede definido para E1000E. Solução alternativa: Configure o NIC de configuração do adaptador de rede da VM para E1000.	K2-6496
O caminho dos drivers na página <i>Driver Feed</i> nem sempre é exclusivo, o que causa problemas para os widgets do Driver Feed.	K2-6495

Problema conhecido	ID do problema
<p>Uma tela de login do NetBoot é exibida na máquina do cliente ao implantar um Mac OS X 10.11, ASR (Recuperação Automatizada do Sistema da Apple)/K-image e a ação de inicialização é definida.</p> <p>Solução alternativa: Recomendamos aos usuários aguardar até que o ambiente netboot conclua as etapas de pré-processamento para Mac OS X 10.11, o que ocorre quando a tela de login exibe a caixa de senha e IP do KACE SDA na parte inferior da tela. Além disso, o andamento da implantação pode ser observado no console do administrador do KACE SDA.</p> <p>Se for feita uma tentativa de login antes da conclusão dos processos, em seguida, o utilitário de imagens do KACE SDA não será exibido no dock e o usuário precisará reiniciar o ambiente NetBoot.</p>	K2-6479
A tela de login do NetBoot é exibida quando uma implantação de imagem do Mac é definida usando a ação de inicialização com o NetBoot 10.11.	K2-6479
A configuração do servidor para assinatura SMB está desativada.	K2-6409
Na página <i>Configurações do Driver Feed da Dell</i> , o campo <i>Última atualização</i> não muda quando o arquivo <code>drvstr.cfg</code> é atualizado e baixado.	K2-6094
Os status RAID <i>Degradado</i> e <i>Reconstruindo</i> não são exibidos no console do servidor do 13G.	K2-6062
O dispositivo Mac OS não consegue realizar o NetBoot após a migração reversa de armazenamento expansível no RSA.	K2-5910
A página <i>Appliance Performance</i> (Desempenho do dispositivo) não exibe o uso do disco para armazenamento externo.	K2-5893
A página <i>Progresso da implantação automatizada</i> exibe o status de apenas dois clientes quando visualizados em um notebook.	K2-5763
As implantações de imagens ASR importadas falham se nenhuma imagem ARS for capturada no KACE SDA.	K2-5758
<p> NOTA: A solução cria o diretório ImageStore para imagens ASR capturadas na solução.</p> <p>Solução alternativa: Crie a pasta ImageStore no diretório petemp.</p>	
A implantação do ASR falha se for importado para uma solução em que a captura de ASR nunca foi executada.	K2-5758
Não é possível acessar o Samba Share se a senha contiver caracteres "\$" consecutivos.	K2-5605
A página <i>Detalhe da imagem do sistema</i> não permanece bloqueada até que o processo de criação de USB seja concluído.	K2-5586
A página RAID dá informações incorretas quando a última unidade da matriz RAID está ausente.	K2-5490

Problema conhecido	ID do problema
Wake-on-LAN (WoL) não é aplicável em máquinas Apple. Isso não é observado, conforme esperado.	K2-5462
O status de migração de armazenamento expansível não usa valor decimal com vírgula para regiões europeias, conforme esperado.	K2-5395
Implantações de WIM multicast de partição dupla implantam apenas a primeira unidade ou partição.	K2-5393
A funcionalidade de redimensionamento de largura das colunas não funciona para determinadas colunas em algumas páginas de lista.	K2-5277
A opção Nova ação de inicialização não é consistente em páginas de detalhes diferentes.	K2-5181
A aplicação do nome do computador define um nome de computador em branco quando um ASR que não contém nenhum nome de computador é implantado.	K2-4551
O script <i>Ingressar no domínio</i> da Tarefa de pós-instalação do Mac OS não verifica a atribuição de nome de host válido e não sai com o código de status zero "0" se não encontrar um nome de host, como esperado.	K2-4528
Ao se criar ou atualizar uma ação de inicialização programada, é possível inserir uma data inválida na opção <i>Executar uma vez</i> , no campo <i>date</i> .	K2-4197
As máquinas de cliente virtual não podem ser ligadas usando a opção <i>Enviar Wake on Lan</i> .	K2-3836
Nenhuma mensagem de erro é exibida no Media Manager (Gerenciador de mídia) do Mac quando as senhas do NetBoot inseridas não coincidem.	K2-3713
Formato incorreto de endereço IP NAS é permitido durante a configuração de armazenamento expansível.	K2-3708
Quando o KACE SMA e o KACE SDA são vinculados juntos, duas ações de inicialização são criadas para a máquina cliente com duas placas de interface de rede (NICs).	K2-3226
Há várias chaves de licença quando o servidor KACE SDA com várias chaves de licença é atualizado para 3.4.56712.	K2-3220
Os valores do certificado intermediário não são atualizados corretamente no banco de dados quando o certificado intermediário é removido do servidor.	K2-3058
Clicar em Remover arquivos locais que não estão na imagem não remove arquivos locais de uma unidade que não seja do sistema.	K2-2855
Se a licença da solução KACE SDA alcançar seu limite máximo e você iniciar um dispositivo Mac® que não está no inventário de dispositivo do KACE SDA, a mensagem de erro <i>Licença excedida</i> não é exibida no dispositivo de destino. Em vez disso, o dispositivo de destino continua tentando ser inicializado a partir da solução.	K2-2815

Problema conhecido	ID do problema
Os pacotes listados na página <i>Exportar pacotes k2000</i> não são classificados corretamente pela coluna <i>Versões com backup</i> .	K2-2756

Executar um NetBoot na caixa do SDA KACE atribui dois endereços IP ao cliente.	K2-1157
--	---------

Problemas conhecidos do Hyper-V

Problema conhecido	ID do problema
Quando a data ou a hora são alteradas no Microsoft Hyper-V® Server, isso não é refletido no sistema.	K2-6996

Há relatos de problemas de sincronização no Hyper-V.	K2-6755
--	---------

A atualização com Microsoft Hyper-V® nem sempre monta a partição de disco apropriada.	K2-6561
---	---------

O status do RSA não atualiza automaticamente quando uma sincronização é concluída.	K2-6558 ESMEA-2896
--	-----------------------

Problemas conhecidos de implantação de multitransmissão

Problema conhecido	ID do problema
Ao implantar uma imagem WIM de partição dupla ou múltipla através do Multicast ao invés do Unicast, apenas a primeira partição é implantada.	K2-5393

Solução alternativa: Há uma solução para este problema. Para obter mais informações, leia o seguinte artigo da base de conhecimento:

<https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/kb/212975>

Implantações de multitransmissão não continuam após erros.	K2-4180
--	---------

Solução alternativa: Não defina Implantações de multitransmissão para continuar após erros.	ESMEA-624
--	-----------

Problemas conhecidos de appliance de localidade remota

Problema conhecido	ID do problema
A RSA se torna inacessível quando você reinicializa a RSA durante a migração reversa de armazenamento externo para interno.	K2-3775 ESMEA-3168



NOTA: Para evitar a perda de dados, exporte os dados de RSA para um local ou dispositivo diferente e não desligue ou reinicie o RSA até que a migração reversa seja concluída

Ao tentar fazer upload de mídias em um RSA, o Gerenciador de mídia exibe a mensagem de erro: Resposta inválida: Verifique o nome de host fornecido.	K2-3290
---	---------

Solução alternativa: Verifique se o nome de host ou o endereço IP usados são os do KACE SDA, e não do RSA.

Ao alternar entre appliances vinculados, a lista suspensa no canto superior direito do console do administrador deve exibir apenas os appliances vinculados, em vez de todos os appliances em que você fez login usando login único (SSO) no KACE SDA.

K2-3241

Requisitos do sistema

A versão mínima obrigatória para a instalação da versão 7.0 é 6.1 (6.1.251). Se seu servidor estiver executando uma versão anterior, atualize para a versão listada antes de instalar este grande lançamento, e reinicie-o após a instalação da atualização. Para verificar o número da versão do seu equipamento, faça o login no Console do Administrador da Solução de Implantação de Sistemas KACE, abra o painel *Precisa de ajuda?* à direita e clique em *Sobre o KACE SDA* na parte inferior esquerda da janela.

Antes de atualizar ou instalar a versão 7.0, certifique-se de que seu sistema atende aos requisitos mínimos. Esses requisitos estão disponíveis nas especificações técnicas do KACE SDA: <http://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/7.0-common-documents/technical-specifications-for-virtual-appliances/>.

Licenciamento do produto

Se você possui atualmente uma licença de produto do KACE SDA, não é necessária nenhuma licença adicional.

Se você estiver usando o KACE SDA pela primeira vez, consulte a documentação de configuração da solução para obter os detalhes de licenciamento do produto. Acesse para acessar o guia apropriado.



NOTA: As licenças de produto da versão 7.0 só podem ser usadas no KACE SDA versão 7.0 ou posterior. As licenças da versão 7.0 não podem ser usadas em dispositivos que executam versões anteriores do KACE SDA, como a 6.0.



NOTA: Antes de atualizar, verifique o *Relatório de visão geral de progresso* e verifique se o status de manutenção atual é válido e não expirou.

Instruções de instalação

Você pode atualizar a solução usando uma atualização anunciada ou fazendo o upload de um arquivo de atualização manualmente.

Preparar para a atualização

Antes de atualizar o dispositivo KACE SDA, verifique se seu dispositivo atende aos seguintes requisitos:

- **Versão atual:** A versão mínima obrigatória para a instalação do KACE SDA 7.0 é 6.1 (6.1.251). Para verificar o número da versão da sua solução, faça o login no KACE SDA e, em seguida, clique em **Sobre o KACE SDA** na parte inferior esquerda da janela. Se a solução estiver sendo executada em uma versão anterior, é necessário atualizar para a versão indicada antes de continuar a instalação da versão 7.0.
- **Espaço em disco:** O KACE SDA deve ter mais de 20% de espaço em disco disponível.

Recomendações adicionais:

- **Aguarde bastante tempo:** Se você tiver um banco de dados grande, maior que 150 MB, o processo de atualização pode levar várias horas.
- **Faça um backup antes de iniciar:** Exporte todos os itens na solução, usando as instruções fornecidas nos seguintes artigos da Base de conhecimento:
 - [Melhores práticas de backup no KACE SDA](#)
 - [Como fazer backup do KACE SDA](#)
- **Ative o SSH:** Ative o SSH na seção *Configurações de segurança* do Console do administrador KACE SDA.
- **Reboot the KACE SDA server:** Na página *Configurações de manutenção do appliance*, reinicialize o servidor KACE SDA antes da atualização.

Atualização da solução com uma atualização anunciada

Você pode atualizar a solução usando uma atualização anunciada na página *Painel* da solução ou na página *Manutenção de equipamento* do Console do administrador.



CUIDADO: Nunca reinicie o equipamento manualmente durante uma atualização.

1. Exporte todos os itens no KACE SDA, usando as instruções fornecidas nos seguintes artigos da Base de conhecimento:
 - [Melhores práticas de backup no KACE SDA](#)
 - [Como fazer backup do KACE SDA](#)
2. Na barra de navegação esquerda, clique em **Configurações** para expandir o menu e, em seguida, em **Manutenção de equipamento** para exibir a página *Manutenção de equipamento*. Role até a parte inferior da página e clique em **Reiniciar**. Clique em **Sim** na caixa de diálogo *Confirmação* para reiniciar o servidor.
3. Na barra de navegação esquerda, clique em **Configurações** para expandir o menu e, em seguida, em **Manutenção de equipamento** para exibir a página *Manutenção de equipamento*.
4. Clique em **Aplicar atualização** para iniciar o processo de atualização.

O tempo necessário para atualizar o aparelho varia de acordo com o conteúdo presente no KACE SDA; não desligue o aparelho manualmente. Além disso, ele reinicia automaticamente (potencialmente, várias vezes) durante o processo de atualização até que esteja completo.
5. Clique em **Verificar se há atualizações do servidor**.

A solução é reiniciada automaticamente quando a atualização é concluída.

Carregar e aplicar uma atualização manualmente

Se tiver um arquivo de atualização da Quest KACE, é possível carregá-lo manualmente para atualizar a solução.



CUIDADO: Nunca reinicie o equipamento manualmente durante uma atualização.

1. Exporte todos os itens no KACE SDA, usando as instruções fornecidas nos seguintes artigos da Base de conhecimento:
 - [Melhores práticas de backup no KACE SDA](#)
 - [Como fazer backup do KACE SDA](#)
2. Com as suas credenciais de login de cliente, faça login no site de software da Quest em <https://support.quest.com/kace-systems-deployment-appliance/download-new-releases>, faça o download da atualização para KACE SDA versão 7.0 e salve o arquivo localmente.
3. Faça login no Console do administrador.
4. Na barra de navegação esquerda, clique em **Configurações** para expandir a seção e, em seguida, em **Manutenção de equipamento** para exibir a página *Manutenção de equipamento*.
5. Em *Atualizações do KACE SDA > Atualizações manuais*, clique em **Procurar** para selecionar o arquivo da atualização, depois clique em **Abrir**.
6. Clique em **Atualizar servidor**.

O tempo necessário para atualizar o aparelho varia de acordo com o conteúdo presente no KACE SDA; não desligue o aparelho manualmente. Além disso, ele reinicia automaticamente (potencialmente, várias vezes) durante o processo de atualização até que esteja completo.

Mais recursos

Informações adicionais estão disponíveis em:

- Documentação on-line do produto (<https://support.quest.com/technical-documents>)
 - **Especificações técnicas:** Informações sobre os requisitos mínimos para instalação ou atualização para a última versão do produto: <http://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/7.0-common-documents/technical-specifications-for-virtual-appliances/>
 - **Guia do administrador:** Instruções para configurar e usar o aparelho. Vá para <http://support.quest.com/technical-documents/kace-systems-deployment-appliance/7.0-common-documents/administrator-guide/> para visualizar a documentação da versão mais recente.

Globalização

Esta seção contém informações sobre a instalação e operação deste produto em configurações em idiomas diferentes do inglês, necessários para os clientes fora da América do Norte. Esta seção não substitui os materiais sobre plataformas suportadas e configurações encontradas em qualquer lugar na documentação do produto.

Essa versão suporta qualquer conjunto de caracteres single-byte ou multi-byte. Nesta versão, todos os componentes do produto devem ser configurados para usar as mesmas codificações de caracteres ou codificações compatíveis e devem ser instalados para usar as mesmas opções de localidade e região. Esta versão é direcionada para oferecer suporte a operações nas seguintes regiões: América do Norte, Europa Ocidental e América Latina, Europa Central e Leste Europeu, Extremo Oriente, Japão.

A versão está localizada nos seguintes idiomas: francês, alemão, japonês, português (Brasil), espanhol.

Sobre nós

A Quest fornece soluções de software para o mundo de TI corporativa em rápida transformação. Ajudamos a simplificar os desafios causados por explosão de dados, expansão de nuvem, data centers híbridos, ameaças de segurança e requisitos normativos. Somos um provedor global de 130.000 empresas em 100 países, incluindo 95% das empresas da Fortune 500 e 90% das empresas da Global 1000. Desde 1987, criamos um portfólio de soluções que agora inclui gerenciamento de banco de dados, proteção de dados, gerenciamento de identidade e acesso, gerenciamento de plataforma da Microsoft e gerenciamento de ponto de extremidade unificado. Com a Quest, as organizações gastam menos tempo na administração de TI e mais tempo na inovação dos negócios. Para obter mais informações, visite www.quest.com.

Recursos de suporte técnico

O suporte técnico está disponível para clientes da Quest com um contrato de manutenção válido e clientes que estão usando versões de teste. Acesse o Portal de suporte da Quest em <https://support.quest.com>.

O Portal de suporte oferece ferramentas de autoajuda que podem ser usadas para solucionar problemas de forma rápida e independente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Portal de suporte permite:

- Enviar e gerenciar uma solicitação de serviço
- Consultar artigos da Base de conhecimento
- Inscrever-se para receber notificações de produtos
- Fazer download de software e documentação técnica
- Assistir a vídeos de instruções
- Participar de discussões da comunidade
- Conversar com os engenheiros de suporte on-line
- Consultar os serviços disponíveis para ajudá-lo com o seu produto.

Avisos legais

© 2019 Quest Software Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

This guide contains proprietary information protected by copyright. The software described in this guide is furnished under a software license or nondisclosure agreement. This software may be used or copied only in accordance with the terms of the applicable agreement. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose other than the purchaser's personal use without the written permission of Quest Software Inc.

The information in this document is provided in connection with Quest Software products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document or in connection with the sale of Quest Software products. EXCEPT AS SET FORTH IN THE TERMS AND CONDITIONS AS SPECIFIED IN THE LICENSE AGREEMENT FOR THIS PRODUCT, QUEST SOFTWARE ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER AND DISCLAIMS ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTY RELATING TO ITS PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL QUEST SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS DOCUMENT, EVEN IF QUEST SOFTWARE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Quest Software makes no representations or warranties with respect

to the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. Quest Software does not make any commitment to update the information contained in this document.

If you have any questions regarding your potential use of this material, contact:

Quest Software Inc.

Attn: LEGAL Dept

4 Polaris Way



Aliso Viejo, CA 92656

Refer to our Web site (<https://www.quest.com>) for regional and international office information.

Trademarks

Quest, the Quest logo, Join the Innovation, and KACE are trademarks and registered trademarks of Quest Software Inc. For a complete list of Quest marks, visit <https://www.quest.com/legal/trademark-information.aspx>. All other trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.

Legenda

-  **CUIDADO:** Um ícone de AVISO indica um potencial de danos ao hardware ou a perda de dados se as instruções não forem seguidas.
-  **IMPORTANTE, NOTA, DICA, MÓVEL ou VÍDEO:** Um ícone de informações indica informações de suporte.

Notas de versão da Solução de Implantação de Sistemas KACE

Atualização - Junho de 2019

Versão do software - 7.0