

Quest™



KACE® as a Service 9.0

Setup Guide



Table of Contents

Setting up the appliance.....	5
Before you begin.....	5
KACE as a Service feature exceptions.....	5
Administrator Console features that require a VPN connection.....	6
User Console feature exceptions.....	6
Configure KACE as a Service.....	6
Configure the SNMP community string.....	9
Enable SSL.....	9
Best practices.....	10
Back up the appliance and enable FTP access.....	13
Using KACE GO.....	14
Accessing the Administrator Guide and online Help.....	14
Scheduling training.....	14
Knowledge Base articles.....	15
About us.....	15
We are more than just a name.....	15
Our brand, our vision. Together.....	15
Contacting Quest.....	15
Technical support resources.....	15
Configuration de l'apppliance.....	17
Avant de commencer.....	17
Exceptions concernant les fonctionnalités de KACE en tant que service.....	18
Fonctionnalités de la Console d'administration qui nécessitent une connexion VPN.....	18
Exceptions concernant les fonctionnalités de la console utilisateur.....	19
Configurer KACE en tant que service.....	19
Configurer la chaîne de la communauté SNMP.....	22
Activer SSL.....	22
Pratiques d'excellence.....	23
Sauvegarde de l'apppliance et activation de l'accès FTP.....	27
Utilisation de KACE GO.....	27
Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne.....	28
Programmation des formations.....	28
Articles de la base de connaissances.....	28
Qui nous sommes.....	28
Nous avons bien plus à offrir qu'un nom.....	28
Notre marque, notre vision. Ensemble.....	29
Contacter Quest.....	29
Ressources du support technique.....	29
Einrichten der Appliance.....	30
Vorbereitung.....	30
Funktionsausnahmen KACE SMA als Service.....	31
Administratorkonsole-Funktionen, die eine VPN-Verbindung erfordern.....	31
Funktionsausnahmen der Benutzerkonsole.....	32
Konfigurieren von KACE als Service.....	32
Konfigurieren der SNMP-Communityzeichenfolge.....	35
Aktivieren von SSL.....	35
Best Practices.....	36

Sichern der Appliance und Aktivieren des FTP-Zugriffs.....	40
Verwenden von KACE GO.....	40
Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe.....	41
Zeitplanung für Schulungen.....	41
Knowledge Base-Artikel.....	41
Über uns.....	42
Mehr als nur ein Name.....	42
Unsere Marke, unsere Vision. Gemeinsam.....	42
Kontaktaufnahme mit Quest.....	42
Ressourcen für den technischen Support.....	42
アプライアンスのセットアップ.....	44
はじめに.....	44
サービスとしてのKACEの機能の例外.....	44
VPN 接続を必要とする管理者コンソール機能.....	45
ユーザーコンソール機能の例外.....	45
サービスとしての KACE の設定.....	46
SNMP コミュニティ文字列の設定.....	48
SSLを有効にする.....	49
ベストプラクティス.....	49
アプライアンスのバックアップおよび FTP アクセスの有効化.....	53
KACE GOの使用.....	54
管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス.....	54
トレーニングのスケジュール設定.....	54
サポート技術情報記事.....	54
当社について.....	55
名前を超える存在.....	55
当社のブランドとビジョンと、ともに.....	55
Questへのお問い合わせ.....	55
テクニカルサポートのリソース.....	55
Configuração do equipamento.....	57
Antes de começar.....	57
Exceções de recursos do KACE como um serviço.....	57
Recursos do Console do administrador que exigem uma conexão VPN.....	58
Exceções de recursos do Console do usuário.....	59
Configurar KACE como um Serviço.....	59
Configurar a sequência da comunidade SNMP.....	62
Ativar SSL.....	62
Práticas recomendadas.....	63
Fazer backup da solução e ativar o acesso de FTP.....	66
Como usar o KACE GO.....	67
Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line.....	67
Programação de treinamento.....	68
Artigos da Base de conhecimento.....	68
Sobre nós.....	68
Somos mais do que um nome.....	68
Nossa marca, nossa visão. Juntas.....	69
Contato com a Quest.....	69
Recursos de suporte técnico.....	69
Configuración del dispositivo.....	70
Antes de comenzar.....	70


Excepciones de la característica KACE como un servicio.....	71
Funciones de la Consola del administrador que requieren una conexión VPN.....	71
Excepciones de características de la consola de usuario.....	72
Configuración de KACE como servicio.....	72
Configure la cadena de comunidad SNMP.....	75
Habilite SSL.....	75
Mejores prácticas.....	76
Hacer copia de seguridad del dispositivo y habilitar el acceso a FTP.....	80
Uso de KACE GO.....	80
Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea.....	81
Programación de la capacitación.....	81
Artículos de la base de conocimientos.....	81
Acerca de nosotros.....	81
Somos algo más que un nombre.....	81
Nuestra marca, nuestra visión. Juntos.....	82
Para comunicarse con Quest.....	82
Recursos del soporte técnico.....	82
Legal notices.....	83

Setting up the appliance

This guide explains how to get started with the hosted version of KACE as a Service, which runs within the Cloud. In this guide you will find requirements, feature descriptions, and instructions for using the hosted appliance. For information about setting up other versions of the KACE Systems Management Appliance, and for additional documentation, see <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents>.

Before you begin

Before you set up the appliance, there are a number of preliminary actions you need to take.

1. Purchase a license for KACE as a Service from Quest sales at <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>. After you purchase a license, Quest sends you onboarding details, including a static IP address for the appliance, in a Welcome email. Have this email available when you begin.
 -  Some KACE as a Service features require a VPN connection. To add a VPN connection to your purchase at any time, contact Quest sales at <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.
2. In the A record of your internal DNS (domain name system) server, enter the appliance's hostname. The A record defines the hostname for the MX record, and this enables users to send email tickets to the Service Desk. By default, the appliance's hostname is k1000, but you should change it during initial setup.
3. Ensure that your network and firewall settings allow outbound access to KACE as a Service on the following ports. These ports should also be open on devices, including desktops and servers, that will have the KACE SMA Agent software installed:
 - 80: Used for appliance web-based consoles and Agent communications over HTTP
 - 443: Used for appliance web-based consoles and Agent communications over HTTPS
4. Obtain a registered domain name for the KACE as a Service appliance. This is REQUIRED to generate an SSL certificate signing request from the appliance and use port 443 (HTTPS) for Agent communications. Quest reserves the right to turn off access to port 80 (HTTP) within 30 days. For more information, see <https://support.quest.com/kb/114757>.

KACE as a Service feature exceptions

All functionality of the KACE SMA Administrator Console can be configured to be used within the Cloud. However, some features require direct access to your network, which is established using a site-to-site VPN connection. VPN connections leverage the shared KACE as a Service network, and a single VPN connection usually is sufficient to enable the functionality for a single company. In some cases, however, additional VPN connections might be necessary, and dedicated network bandwidth might be required. For more information, see [Using VPN connections and network resources](#).

Appliance upgrade is not supported. If you are prompted to upgrade to a more recent version, do not proceed with the upgrade unless instructed by Quest Support.

Administrator Console features that require a VPN connection

The following Administrator Console features require a VPN connection:

- Server monitoring using Agentless device management.
- Wake On LAN.
- Network Discovery, including IP Scan, Active Directory® scan, and NMAP scan.
- KACE SMA Agent provisioning from the appliance. See [Provisioning the KACE SMA Agent to managed devices](#).
- Importing and exporting resources (file sharing is blocked by the Cloud firewall).
- FTP access to backup files (FTP access is blocked by the Cloud firewall).
- Application packages and script dependencies must be uploaded using HTTP. Large package uploads could timeout on slower network connections. Packages larger than 2 GB must be distributed using an alternate download location from an internal file server.
- LDAP user and device labels.
- LDAP user authentication.
- LDAP user import.
- Active Directory single sign on for the Administrator Console and User Console.
- Email forwarding, used for Service Desk tickets and other email communications.

User Console feature exceptions

The User Console is the interface that makes software library and Service Desk features available to end users. The following User Console features are not supported in the cloud:

- Automatic software installations from the User Console (downloads are supported).
- The My Computer tab within the User Console.

Configure KACE as a Service

Use the Initial Setup wizard to configure KACE as a Service, and to log in to the Appliance Administrator Console.



Your browser setting determines the language displayed in the Administrator Console the first time you log in. For information about changing the language settings, go to the appliance Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

1. Open a web browser and enter the Administrator Console URL you received in your Welcome email from Quest.

The Software Transaction Agreement page appears.

2. Accept the agreement.

The Initial Setup wizard appears.

3. In the Initial Setup wizard, on the Welcome page, verify that you have the information required to configure the appliance, then click Next.
4. On the Diagnostic Console Two-Factor Authentication page, review and record the secret key and offline tokens, then click Next.
5. On the Licensing and Administrator Settings page, provide the following information:

Option	Description
License Key	The license key you received in the Welcome email from Quest. If you do not have a license key, contact Quest Software Support at https://support.quest.com/contact-support .
Company Name	The name of your company or group.
Administrator Email	The email address where you want to receive communications from Quest.
Password	The password for the default admin account, which is the account you use to log in to the appliance Administrator Console. The default admin account is the only account on the appliance at this time. If you forget the password for this account, the system might have to be reset to factory defaults which can result in loss of data.



If you have multiple KACE SMA or KACE SDA (Systems Deployment) appliances, Quest recommends that you use the same password for the admin account on all appliances. This enables you to link the appliances later. For more information, see the appliance Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

Option	Description
Two-Factor Authentication	<p>If you want to provide stronger security for users logging into the appliance, set this to Enabled. This feature adds an extra step to the login process. It relies on the Google Authenticator app to generate verification codes. The app generates a new six-digit code at regular intervals. When enabled, end users will be prompted for the current verification code each time they log in.</p>



If you enable this feature, ensure that KACE SMA server's clock is accurate, as well as the device running Google Authenticator. Google Authenticator relies on current time to create the token. If server's clock is not synchronized with those of the devices running Google Authenticator, token validation may fail, which may result in the account lockouts.

When done, click Next.

6. On the Enable File Sharing page, follow the on-screen instructions to complete this step.
7. On the Domain Settings page, specify the time zone, host name, and the domain name of your KACE Systems Management appliance.

This page also allows you to enable custom DNS settings. A default KACE as a Service installation uses public DNS servers. When you configure site-to-site VPN, you can also use your DNS IP to either make the appliance accessible to both internal and public networks (recommended), or just the internal network, depending on your DNS configuration. To do that, select Enable Custom DNS, and in the Primary DNS field, type your DNS IP address. For more information, review the help contents on this page.

When done, click Next.

8. On the Confirm page, review your KACE as a Service configuration.

If you need to make any changes, use the Back button in the wizard to go to the appropriate step, and update your configuration.

When done, click Finish.

When the initial setup is complete, the appliance restarts and the Administrator Console login page appears.

9. Log in to the Administrator Console using the login ID admin and the password you chose during initial setup.

If Two-Factor Authentication was enabled on the Licensing and Administrator Settings page in the Initial Setup wizard, the Configure Two-Factor Authentication page appears.

10. Two-Factor Authentication only. Follow the instructions on the Configure Two-Factor Authentication page to generate a Google Authenticator verification code using your smart phone. In the Verification Code field, type the Google Authenticator code, and click Finish Configuration. A new verification code is required on each subsequent login.

To skip this step, click Skip Configuration. You can only bypass this step during a configured transition window. For more information, see the Administrator Guide.

The Administrator Console appears and the appliance is ready for use.



Your appliance is configured with a static IP address, subnet mask, and gateway. These settings must not be changed. However, you can change the appliance hostname, web server name, and the domain name, as required. You can review or change these settings on the Network Settings page in the Administrator Console. For more information about this page, see the Administrator Guide.

Configure the SNMP community string

Change the SNMP community string to d35kt0pEn6. This enables Quest to proactively manage the virtual infrastructure of the appliance and correct issues with disk space and virtual processors as they arise.

1. In the Administrator Console, click Settings to go to the appliance Control Panel.
2. In the upper section of the page, select Enable SNMP monitoring.
3. Specify the following SNMP Community String: d35kt0pEn6, then click Save.

Enable SSL

You must enable secure communications between the appliance and managed devices, and you can use the appliance Administrator Console to generate an SSL certificate.

Obtain a registered domain name to be used for the appliance. This is required to generate an SSL certificate signing request using the appliance Administrator Console.

1. In the Administrator Console, click Settings to go to the appliance Control Panel.
2. Click Security Settings.

The Security Settings page appears.

3. In the SSL section toward the bottom of the page, select Enable SSL.
4. Click Generate SSL Certificate.
5. Provide the configuration information, then click Save.
6. Copy all of the certificate request text, including the lines "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" and "-----END CERTIFICATE REQUEST-----" and everything in between, then send it to the person who provides your company with web server certificates. Your Private

Key appears in the Private Key field. It is deployed to the appliance when you upload a valid certificate and later click Deploy.

7. Click Create Self-Signed Cert.

The SSL certificate is generated. Self-signed certificates are converted to PEM files, named `kbox.pem`, and they are placed in KACE SMA Agent data folders.



If you create a self-signed certificate, you need to deploy that certificate to all Agent-managed devices.

8. Click Deploy to deploy the certificate and enable SSL on the appliance.
9. Click OK to restart the appliance.

Best practices

Follow the guidelines and recommendations in this section when using KACE as a Service.

Using VPN connections and network resources

If you are using the traditional Agent-server communication between the KACE as a Service appliance and your managed devices, installing the Agent on managed devices is all that is required for communication. However, if you are using a VPN connection, it is your responsibility to complete the network handshake from your environment to KACE as a Service. The KACE as a Service team can provide recommendations, such as the appropriate IP addresses and ports to allow, and it is essential to have your network administrator involved in the setup process. The appropriate Cloud connections are configured, and you need to ensure connection from your side to complete the setup successfully.

In addition, some KACE as a Service features require a VPN connection to be used in the cloud, and a single VPN connection is usually sufficient for a single company. For example, you can use a single VPN connection even if you have remote locations provided that those locations can route traffic through the main corporate site where the VPN connection exists. All KACE SMA Agent traffic is routed through the VPN and then to the appliance through the VPN connection. If remote locations cannot see the main corporate site, or if you want each site to have a direct VPN link to the appliance, you need to purchase a VPN connection for each site. For more information about features that require VPN connections, see [KACE as a Service feature exceptions](#).



Pricing for KACE as a Service is based upon shared network bandwidth. To purchase additional network resources, or to purchase VPN connections, contact Quest sales at <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Using VPN connections with multiple domains

KACE as a Service is designed to be used with a single domain and a single VPN connection. If you have multiple domains, you can manage devices (inventory) on other domains using the appliance, but features that require VPN access are available only to a single domain. For

example, you can authenticate to a single Active Directory environment for Identity Access Management, but you cannot authenticate to more than one domain. Agent traffic from the domain with the VPN connection is routed through the VPN connection, whereas Agent traffic for other domains connects to the appliance using standard Internet access. For more information about features that require VPN connections, see [KACE as a Service feature exceptions](#).

About the appliance IP address

KACE as a Service is configured for a single IP address. The IP address is assigned by Quest and that address cannot be changed. You must create a Host (A) record in your internal DNS (domain name system) server for the appliance's static IP address, and you can create multiple A (host) records across multiple networks or domains to point to your appliance. If you need to use more than one public IP address for your network, you must purchase a separate instance of KACE as a Service. Multiple instances of KACE as a Service cannot share any data or database information. For more information, contact Quest sales at <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

About network settings

By default, all network protocols and their associated services are disabled except for HTTPS, and HTTP. These protocols are used for the appliance user interfaces and KACE SMA Agent communications. When the KACE SMA Agent software is provisioned to a device, the Agent always attempts to connect to the appliance using HTTPS over port 443 for encrypted communications if SSL is enabled. Otherwise, the Agent uses HTTP over port 80.

Provisioning the KACE SMA Agent to managed devices

The KACE SMA Agent is an application that can be installed on devices to enable device management and inventory reporting through the KACE as a Service appliance. To provision the Agent software to devices directly from the appliance, you must have a VPN connection. However, there are alternative methods for deploying Agent software without VPN connectivity:

- Manually download and install the Agent on devices: You can download the KACE SMA Agent and include it in the gold image used to image new devices. For more information, see: <https://support.quest.com/kb/112151> .
- Install the Agent using Windows Group Policy (GPO). For more information, go to <https://support.quest.com/kb/133776>.
- Install the Agent using another management system: If the Quest solution is replacing another systems management solution, you can deploy the Agent using the distribution methods of the system being replaced prior to its decommission and cleanup.

Configuring KACE SMA Agent communication settings

Agents installed on managed devices periodically communicate with the appliance to report inventory, update scripts, and perform other tasks. You can configure the Agent settings, including the interval at which the Agents check in, messages displayed to users, and log retention time. If you have multiple organizations, you can configure Agent settings for each organization separately. For more information, see the KACE SMA Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

About server monitoring

KACE as a Service supports server monitoring, which provides basic performance and application monitoring for servers in inventory. You can enable monitoring for servers using the KACE SMA Agent, and for servers using Agentless management, and setup depends upon your IT department policies. Server monitoring is available for up to five servers using a standard KACE as a Service license, and you can obtain a license to increase that number.

If you enable monitoring for Agent-managed servers, alert information is transmitted over port 443 in addition to the existing Agent communication protocol. If you enable monitoring for servers using Agentless management, the appliance uses SSH or Telnet to connect to the server, read the logs, check for alerts, and display the alerts in the KACE SMA Administrator Console. Because VPN access is required for the use of SSH and Telnet, a VPN connection is required for Agentless server monitoring.

About file distribution (packages) and Replication Shares

With KACE as a Service, every site is a remote site. Quest strongly recommends that you configure Replication Shares for each site to optimize bandwidth usage on the remote office Internet connections. Replication Shares are devices that keep copies of files for distribution, such as Managed Installations, patches, scripts, and Dell Updates.

With Samba file sharing turned off, file uploads to the appliance are limited to 2 GB. For files that exceed 2 GB, use an alternate download location to stage the files inside the corporate network.

An alternate download location can be any network location that has all the files required to install a particular application. You can distribute packages from alternate download locations including a UNC address or DFS source. The CIFS and SMB protocols, Samba servers, and file server appliances are supported. You specify the location when you create a Managed Installation. For more information, see the Distribution section of the KACE SMA Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

About bandwidth usage and dedicated network bandwidth

KACE as a Service uses a shared cloud network. To reduce the bandwidth requirements of the shared network, Quest strongly recommends the use of Replication Shares. If your appliance causes bandwidth issues on the shared network, you might be required to set up Replication Shares or purchase dedicated network bandwidth. For more information, contact Quest sales at <https://quest.com/company/contact-us.aspx>.

About data protection and security

The Cloud Data Centers and Quest appliances have a Highly Available infrastructure and provide all the necessary protection and security for your appliance. For more information about appliance security settings, see the configuration section of the KACE SMA Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

Using backup files

Backup files are used to restore your KACE as a Service appliance in the event of a data loss, or to preserve settings during upgrades, and Quest automatically makes offboard copies of the most recent nightly backup file for disaster recovery.

You can access backup files using the Administrator Console. If the files become too large to download using HTTP, you can access them using FTP. See [Back up the appliance and enable FTP access](#). If network bandwidth is limited, consider using file distribution to download large backup files. See [About file distribution \(packages\) and Replication Shares](#).

Restoring any type of backup file destroys the data currently configured in the appliance server. Quest recommends that you offload any backup files or data that you want to keep before you restore settings.

Back up the appliance and enable FTP access

You can enable Quest to copy daily and monthly backup files to a local high-speed storage area by enabling FTP access and setting the FTP password to sepgetbxf as described in this section. FTP access requires a VPN connection.

1. In the Administrator Console, click Settings to go to the appliance Control Panel.
2. Click Security Settings.

The Security Settings page appears.

3. In the top section, specify the following settings:

Option	Description
Enable backup via FTP	Select this check box to enable FTP access to backup files.
Make FTP writable	Select this check box to use FTP to upload backup files.
New FTP user password	Type the following password: sepgetbxf.


If the FTP user password is set, the backup server automatically copies daily and monthly backup files to a local high-speed storage area. For more information about managing backups, see the maintenance section of the KACE SMA Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

Using KACE GO

KACE GO is an app that provides access to Service Desk tickets, inventory information, and application deployment features from smartphones and tablets. The app also enables users to submit Service Desk tickets, view the status of submitted tickets, and read Knowledge Base articles from their mobile devices. You can download KACE GO from the Apple® App StoreSM for iOS devices, or from the Google® Play™ Store for Android™ devices. For more information, see the KACE SMA Administrator Guide: [Accessing the Administrator Guide and online Help](#).

Accessing the Administrator Guide and online Help

For help using the Administrator Console, click the Help link in the top-right corner of the interface to open the context-sensitive Help. To access the main Help system, click the links in context-sensitive Help topics.



Scheduling training

To help you begin using the appliance, Quest provides a training program called QuickStart. This program provides remote assistance to help get your solution up and running quickly to begin provisioning, managing, securing and servicing your network-connected devices.

To find out more about this program, visit <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332>.

To register, submit a request at <https://www.quest.com/register/113381>.

Knowledge Base articles

For additional information, go to the Quest Support Knowledge Base site, <https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb> .

- Network ports required by the appliance: <https://support.quest.com/kb/111775>
- Whitelisting required for patching: <https://support.quest.com/kb/111785>
- Installing the KACE SMA Agent using Windows Group Policy: <https://support.quest.com/kb/133776>
- Working with backup files: <https://support.quest.com/kb/111736>

About us

We are more than just a name

We are on a quest to make your information technology work harder for you. That is why we build community-driven software solutions that help you spend less time on IT administration and more time on business innovation. We help you modernize your data center, get you to the cloud quicker and provide the expertise, security and accessibility you need to grow your data-driven business. Combined with Quest's invitation to the global community to be a part of its innovation, and our firm commitment to ensuring customer satisfaction, we continue to deliver solutions that have a real impact on our customers today and leave a legacy we are proud of. We are challenging the status quo by transforming into a new software company. And as your partner, we work tirelessly to make sure your information technology is designed for you and by you. This is our mission, and we are in this together. Welcome to a new Quest. You are invited to Join the Innovation.

Our brand, our vision. Together.

Our logo reflects our story: innovation, community and support. An important part of this story begins with the letter Q. It is a perfect circle, representing our commitment to technological precision and strength. The space in the Q itself symbolizes our need to add the missing piece — you — to the community, to the new Quest.

Contacting Quest

For sales or other inquiries, visit www.quest.com/contact.

Technical support resources

The Support Portal provides self-help tools you can use to solve problems quickly and independently, 24 hours a day, 365 days a year. The Support Portal enables you to:

- Submit and manage a Service Request


- View Knowledge Base articles
- Sign up for product notifications
- Download software and technical documentation
- View how-to-videos
- Engage in community discussions
- Chat with support engineers online
- View services to assist you with your product.

Configuration de l'appliance

Ce guide explique comment utiliser la version hébergée de KACE en tant que service, exécutée dans le cloud. Vous y trouverez la configuration requise, les descriptions des fonctionnalités et des instructions concernant l'utilisation de l'appliance hébergée. Pour plus d'informations sur la configuration d'autres versions de l'appliance de gestion des systèmes KACE et pour obtenir de la documentation supplémentaire, rendez-vous sur <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents>.

Avant de commencer

Avant de configurer l'appliance, vous devez effectuer un certain nombre de tâches.

1. Achetez une licence KACE en tant que service auprès du service commercial Quest à l'adresse <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>. Une fois que vous avez acheté une licence, Quest vous envoie un e-mail de bienvenue contenant les détails d'intégration, notamment une adresse IP statique pour l'appliance. Assurez-vous d'avoir cet e-mail sous la main avant de commencer.
 -  Certaines fonctionnalités de KACE en tant que service nécessitent une connexion VPN. Pour ajouter une connexion VPN à votre achat, contactez le service commercial Quest à l'adresse <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.
2. Saisissez le nom d'hôte de l'appliance dans l'enregistrement « A » de votre serveur DNS (Domain Name System) interne. L'enregistrement A définit le nom d'hôte de l'enregistrement MX et permet, par conséquent, aux utilisateurs d'envoyer des tickets par courrier électronique au Service Desk. Par défaut, le nom d'hôte de l'appliance est k1000, mais nous vous conseillons de le modifier au cours de la configuration initiale.
3. Assurez-vous que vos paramètres de réseau et de pare-feu autorisent un accès sortant vers KACE en tant que service sur les ports suivants. Ces ports doivent également être ouverts sur les périphériques, notamment les ordinateurs de bureau et les serveurs, sur lesquels le logiciel de l'agent KACE SMA sera installé :
 - 80 : utilisé pour les communications entre les consoles basées sur le Web de l'appliance et l'agent via HTTP
 - 443 : utilisé pour les communications entre les consoles basées sur le Web de l'appliance et l'agent via HTTPS
4. Obtenez un nom de domaine enregistré pour l'appliance KACE en tant que service. Cette étape est OBLIGATOIRE si vous souhaitez générer une requête de signature de certificat SSL et utiliser le port 443 (HTTPS) pour les communications avec l'agent. Quest se réserve le droit de désactiver l'accès au port 80 (HTTP) dans les 30 jours. Pour plus d'informations, voir <https://support.quest.com/kb/114757>.

Exceptions concernant les fonctionnalités de KACE en tant que service

Vous pouvez configurer toutes les fonctionnalités de la Console d'administration de l'appliance KACE SMA afin de les utiliser dans le cloud. Cependant, certaines fonctionnalités nécessitent un accès direct à votre réseau, établi via une connexion VPN de site à site. Les connexions VPN exploitent le réseau KACE en tant que service partagé et une seule connexion VPN suffit généralement à activer la fonctionnalité pour une seule entreprise. Toutefois, dans certains cas, des connexions VPN supplémentaires, ainsi que de la bande passante réseau dédiée, peuvent être nécessaires. Pour plus d'informations, voir [Utilisation de connexions VPN et de ressources réseau](#).

La mise à niveau de l'appliance n'est pas prise en charge. Si vous êtes invité à mettre à niveau vers une version plus récente, refusez, excepté si le support Quest le demande.

Fonctionnalités de la Console d'administration qui nécessitent une connexion VPN

Les fonctionnalités suivantes de la Console d'administration nécessitent une connexion VPN :

- Surveillance des serveurs à l'aide de la gestion des périphériques sans agent.
- Wake-on-LAN.
- Découverte du réseau, notamment l'analyse IP, l'analyse Active Directory® et l'analyse NMAP.
- Provisioning de l'agent KACE SMA à partir de l'appliance. Voir [Provisioning de l'agent KACE SMA sur des périphériques infogérés](#).
- Importation et exportation de ressources (le partage de fichiers est bloqué par le pare-feu du cloud).
- Accès FTP aux fichiers de sauvegarde (l'accès FTP est bloqué par le pare-feu du cloud).
- Les packages d'application et dépendances de script doivent être téléchargés via HTTP. Les téléchargements de packages volumineux peuvent expirer lorsque la connexion réseau est lente. Les packages de plus de 2 Go doivent être distribués via un autre emplacement de téléchargement à partir d'un serveur de fichiers interne.
- Étiquettes pour le périphérique et l'utilisateur LDAP.
- Authentification de l'utilisateur LDAP.

- Importation de l'utilisateur LDAP.
- Authentification unique Active Directory pour la Console d'administration et la Console utilisateur.
- Transfert d'e-mails, utilisé pour les tickets du Service Desk et d'autres communications par e-mail.

Exceptions concernant les fonctionnalités de la console utilisateur

La Console utilisateur est l'interface qui met les fonctionnalités de la Bibliothèque de logiciels et du Service Desk à la disposition des utilisateurs finaux. Les fonctions suivantes de la Console utilisateur ne sont pas prises en charge dans le Cloud :

- Installations automatiques de logiciels à partir de la Console utilisateur (les téléchargements sont pris en charge).
- L'onglet Mon ordinateur de la Console utilisateur.

Configurer KACE en tant que service

Utilisez l'assistant de configuration initiale pour configurer KACE en tant que service et vous connecter à l'appliance Console d'administration.



Votre paramètre de navigateur détermine la langue affichée dans la Console d'administration au cours de votre première connexion. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de langue, consultez le Guide de l'administrateur de l'appliance : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

1. Ouvrez un navigateur Web et saisissez l'URL de la Console d'administration que vous avez reçue dans votre e-mail de bienvenue de Quest.

La page Contrat de transaction du logiciel apparaît.

2. Acceptez le contrat.

L'assistant Installation initiale s'affiche.

3. Dans l'assistant de configuration initiale, sur la page d'accueil, vérifiez que vous disposez des informations nécessaires à la configuration de l'appareil, puis cliquez sur Suivant.
4. Sur la page Authentification à deux facteurs de la Console de diagnostic, vérifiez et enregistrez la clé secrète et les jetons hors ligne, puis cliquez sur Suivant.
5. À la page Paramètres de licence et d'administrateur, fournissez les informations suivantes :

Option	Description
Clé de licence	Saisissez la clé de licence que vous avez reçue dans le courrier électronique de bienvenue

Option	Description
	<p>envoyé par Quest. Si vous ne disposez d'aucune clé de licence, contactez le Support Quest Software à l'adresse https://support.quest.com/contact-support.</p>
Nom de l'entreprise	Nom de votre entreprise ou organisation.
E-mail de l'administrateur	Adresse e-mail à laquelle vous souhaitez recevoir les communications de Quest.
Mot de passe	<p>Mot de passe du compte admin par défaut, qui est le compte que vous utilisez pour vous connecter à la Console d'administration de l'appliance. Le compte admin par défaut est le seul compte défini sur l'appliance à ce stade. Si vous oubliez le mot de passe de ce compte, il vous faudra probablement rétablir les paramètres d'usine par défaut du système, ce qui peut entraîner une perte de données.</p> <p>i Si vous disposez de plusieurs appliances KACE SMA ou KACE SDA (déploiement des systèmes), Quest vous recommande d'utiliser un mot de passe identique pour le compte admin de chaque appliance. Cela vous permet de lier les appliances entre elles par la suite. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur de l'appliance : Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne.</p>
Authentification bifactorielle	<p>Si vous voulez fournir une sécurité accrue aux utilisateurs se connectant à l'appliance, définissez cette option sur Activé. Cette fonction ajoute une étape au processus de connexion. Elle s'appuie sur l'application Google Authenticator pour générer des codes de vérification. L'application génère un nouveau code à six chiffres à intervalles réguliers. Lorsque cette option est activée, les utilisateurs sont invités à saisir le code de vérification actif à chaque connexion.</p> <p>i Si vous activez cette fonction, assurez-vous que l'horloge du serveur KACE SMA est précise, ainsi que sur le périphérique exécutant Google Authenticator.</p>

s'appuie sur l'heure actuelle pour créer le jeton. Si l'horloge du serveur n'est pas synchronisée avec celles des périphériques exécutant Google Authenticator, la validation du jeton peut échouer, ce qui peut entraîner le verrouillage du compte.

Cliquez ensuite sur Suivant.

6. Sur la page Activer le partage de fichiers, suivez les instructions à l'écran pour exécuter cette étape.
7. Sur la page Paramètres de domaine, indiquez le fuseau horaire, le nom d'hôte et le nom de domaine de votre appliance de gestion des systèmes KACE.

Cette page permet également d'activer les paramètres DNS personnalisés. Une installation par défaut de KACE en tant que service utilise des serveurs DNS publics. Lorsque vous configurez un réseau privé virtuel de site à site, vous pouvez également utiliser votre IP DNS soit pour rendre l'appareil accessible à la fois aux réseaux internes et publics (recommandé), ou uniquement au réseau interne, en fonction de votre configuration DNS. Pour ce faire, sélectionnez Activer DNS personnalisé et dans le champ DNS principal, saisissez votre adresse IP DNS. Pour plus d'informations, consultez le sommaire de l'aide sur cette page.

Cliquez ensuite sur Suivant.

8. Sur la page de confirmation, vérifiez votre configuration KACE en tant que service.

Si vous souhaitez apporter des modifications, utilisez le bouton Retour de l'assistant pour passer à l'étape appropriée et mettre à jour votre configuration.

Lorsque vous avez fini, cliquez sur Terminer.

Une fois la configuration initiale terminée, l'appliance redémarre, puis la page de connexion à la Console d'administration s'affiche.

9. Connectez-vous à la Console d'administration avec l'ID de connexion admin et le mot de passe que vous avez défini lors de la configuration initiale.

Si l'authentification à deux facteurs a été activée sur la page Paramètres de licence et d'administrateur de l'assistant de configuration initiale, la page Configurer l'authentification à deux facteurs s'affiche.

10. Authentification à deux facteurs uniquement. Suivez les instructions figurant sur la page Configurer l'authentification à deux facteurs pour générer un code de vérification Google Authenticator en utilisant votre smartphone. Dans le champ Code de vérification, saisissez le code d'authentification Google Authenticator et cliquez sur Terminer la configuration. Un nouveau code de vérification est nécessaire pour chaque nouvelle connexion.

Pour ignorer cette étape, cliquez sur Ignorer la configuration. Vous ne pouvez ignorer cette étape que pendant une fenêtre de transition configurée. Pour plus d'informations à ce sujet, consultez le document Administrator Guide (Guide de l'administrateur).

La Console d'administration s'affiche et vous pouvez utiliser l'appliance.



Votre appliance est configurée avec une adresse IP statique, un masque de sous-réseau et une passerelle. Vous ne devez pas modifier ces paramètres. Cependant, vous pouvez modifier le nom d'hôte de l'appliance, le nom du serveur web et le nom de domaine, tel que requis. Vous pouvez consulter ou modifier ces paramètres sur la page Paramètres réseau dans le Console d'administration. Pour en savoir plus sur cette page, reportez-vous au document Administrator's Guide (Guide de l'administrateur).

Configurer la chaîne de la communauté SNMP

Réglez la chaîne de la communauté SNMP sur d35kt0pEn6. Quest peut alors gérer de manière proactive l'infrastructure virtuelle de l'appliance et régler les problèmes liés à l'espace disque et aux processeurs virtuels dès qu'ils surviennent.

1. Dans la Console d'administration, cliquez sur Paramètres pour accéder au Panneau de configuration de l'appliance.
2. Dans la section supérieure de la page, sélectionnez Activer la surveillance SNMP.
3. Spécifiez la chaîne de communauté SNMP d35kt0pEn6, puis cliquez sur Enregistrer.

Activer SSL

Vous devez activer les communications sécurisées entre l'appliance et les périphériques infogérés et vous pouvez utiliser la Console d'administration de l'appliance pour générer un certificat SSL.

Obtenez un nom de domaine enregistré à utiliser pour l'appliance. Cette étape est obligatoire si vous souhaitez générer une requête de signature de certificat SSL à l'aide de la Console d'administration de l'appliance.

1. Dans la Console d'administration, cliquez sur Paramètres pour accéder au Panneau de configuration de l'appliance.
2. Cliquez sur Paramètres de sécurité.

La page Paramètres de sécurité apparaît.

3. Dans la section SSL au bas de la page, sélectionnez Activer SSL.
4. Cliquez sur Générer un certificat SSL.
5. Renseignez les informations de configuration, puis cliquez sur Enregistrer.
6. Copiez le texte de la demande, de la ligne "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" à la ligne "-----END CERTIFICATE REQUEST-----" (incluses), puis envoyez-le à la personne chargée de fournir à votre entreprise des certificats de serveur Web. Votre clé privée s'affiche dans le champ Clé privée. Elle est déployée vers l'appliance dès que vous téléchargez un certificat valide et cliquez ensuite sur Déployer.
7. Cliquez sur Créer un certificat auto-signé.

Le certificat SSL est généré. Les certificats auto-signés sont convertis en fichiers PEM, intitulés kbox.pem et ils sont placés dans des dossiers de données de l'agent KACE SMA.



Si vous créez un certificat autosigné, vous devez le déployer sur tous les périphériques gérés par l'agent.

8. Cliquez sur Déployer pour déployer le certificat et activer SSL sur l'appliance.
9. Cliquez sur OK pour redémarrer l'appliance.

Pratiques d'excellence

Suivez les consignes et les recommandations de cette section lors de l'utilisation de KACE en tant que service.

Utilisation de connexions VPN et de ressources réseau

Si vous utilisez une communication agent-serveur traditionnelle entre l'appliance KACE en tant que service et vos périphériques infogérés, il vous suffit d'installer l'agent sur les périphériques infogérés pour permettre la communication. Cependant, si vous utilisez une connexion VPN, vous devez établir la liaison réseau de votre environnement vers KACE en tant que service. L'équipe KACE en tant que service peut vous conseiller, notamment en termes d'adresses IP appropriées et de ports à autoriser. Il est important que votre administrateur réseau soit impliqué dans le processus de configuration. Les connexions cloud appropriées sont configurées et vous devez vérifier la connexion de votre côté pour le bon déroulement de la configuration.

De plus, certaines fonctionnalités de KACE en tant que service nécessitent une connexion VPN dans le Cloud, et une connexion VPN unique est généralement suffisante pour une seule entreprise. Par exemple, vous pouvez utiliser une seule connexion VPN même si vous avez des emplacements distants, à condition que ces emplacements puissent router le trafic via le site d'entreprise principal où se trouve la connexion VPN. L'ensemble du trafic de l'agent KACE SMA est routé via le VPN puis jusqu'à l'appliance par le biais de la connexion VPN. Si les emplacements distants ne parviennent pas à voir le site d'entreprise principal, ou si vous souhaitez que chaque site ait un lien VPN direct vers l'appliance, vous devez acheter une connexion VPN pour chaque site. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités qui nécessitent des connexions VPN, voir [Exceptions concernant les fonctionnalités de KACE en tant que service](#).



La tarification de KACE en tant que service est basée sur une bande passante réseau partagée. Pour acheter des ressources réseau supplémentaires, ou pour acheter des connexions VPN, contactez le service commercial Quest à l'adresse <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Utilisation de connexions VPN avec plusieurs domaines

KACE en tant que service a été conçu pour être utilisé avec un seul domaine et une seule connexion VPN. Si vous avez plusieurs domaines, vous pouvez gérer vos périphériques

(inventaire) sur d'autres domaines via l'appliance, mais les fonctionnalités qui nécessitent un accès VPN ne sont accessibles qu'à un seul domaine. Par exemple, vous pouvez vous authentifier sur un environnement Active Directory pour Identity Access Management, mais vous ne pouvez pas vous authentifier sur plusieurs domaines. Le trafic de l'agent à partir du domaine avec la connexion VPN est routé via la connexion VPN, tandis que le trafic de l'agent pour les autres domaines se connecte à l'appliance via un accès Internet standard. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités qui nécessitent des connexions VPN, voir [Exceptions concernant les fonctionnalités de KACE en tant que service](#).

À propos de l'adresse IP de l'appliance

KACE en tant que service est configuré pour une seule adresse IP. Cette adresse IP est attribuée par Quest et ne peut pas être modifiée. Vous devez créer un enregistrement hôte (A) dans votre serveur DNS (Domain Name System) interne pour l'adresse IP statique de l'appliance et vous pouvez créer plusieurs enregistrements A (hôtes) sur plusieurs réseaux ou domaines afin qu'ils renvoient vers votre appliance. Si vous avez besoin d'utiliser plusieurs adresses IP publiques pour votre réseau, vous devez acheter une instance séparée de KACE en tant que service. Plusieurs instances de KACE en tant que service ne peuvent pas partager des données ou des informations de base de données. Pour en savoir plus, contactez le service commercial Quest à l'adresse <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

À propos des paramètres réseau

Par défaut, tous les protocoles réseau et les services qui y sont associés sont désactivés, excepté HTTPS et HTTP. Ces protocoles sont utilisés pour les interfaces utilisateur de l'appliance et les communications de l'agent KACE SMA. Lorsque le logiciel de l'agent KACE SMA est provisionné sur un périphérique, l'agent tente toujours de se connecter à l'appliance à l'aide de HTTPS sur le port 443 pour les communications chiffrées si SSL est activé. Dans le cas contraire, l'agent utilise HTTP sur le port 80.

Provisioning de l'agent KACE SMA sur des périphériques infogérés

L'agent KACE SMA est une application qui peut être installée sur les périphériques afin de permettre la gestion des périphériques ainsi que la création de rapports d'inventaire par le biais de l'appliance KACE en tant que service. Pour assurer le provisioning du logiciel de l'agent sur des périphériques directement à partir de l'appliance, vous devez avoir une connexion VPN. Il y a toutefois d'autres méthodes permettant de déployer le logiciel de l'agent sans connectivité VPN :

- Télécharger et installer l'agent manuellement sur les périphériques : Vous pouvez télécharger l'agent KACE SMA et l'inclure dans l'image de base utilisée pour imager les nouveaux périphériques. Pour plus d'informations, voir : <https://support.quest.com/kb/112151>

- Installer l'agent à l'aide de la stratégie de groupe Windows. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <https://support.quest.com/kb/133776>.
- Installer l'agent à l'aide d'un autre système de gestion : Si la solution Quest remplace une autre solution de gestion de systèmes, vous pouvez déployer l'agent en utilisant les méthodes de distribution du système qui est remplacé avant sa mise hors service et son nettoyage.

Configuration des paramètres de communication de l'agent KACE SMA

Les agents installés sur les périphériques infogérés communiquent régulièrement avec l'appliance pour établir un rapport d'inventaire, mettre à jour des scripts et effectuer d'autres tâches. Vous pouvez configurer les paramètres d'agent, notamment la fréquence à laquelle les agents se connectent, les messages affichés aux utilisateurs et le délai de conservation des fichiers journaux. En présence de plusieurs organisations, il est possible de configurer les paramètres d'agent pour chacune d'elles. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur du KACE SMA : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

À propos de la surveillance des serveurs

KACE en tant que service prend en charge la surveillance des serveurs, qui offre une surveillance de base des performances et applications pour les serveurs dans l'inventaire. Vous pouvez activer la surveillance pour les serveurs utilisant l'agent KACE SMA et pour les serveurs utilisant la gestion sans agent. La configuration dépend des stratégies de votre service informatique. Vous pouvez surveiller jusqu'à cinq serveurs avec une licence KACE en tant que service standard et vous pouvez obtenir une licence supplémentaire afin d'augmenter le nombre de serveurs.

Si vous activez la surveillance pour les serveurs gérés par l'agent, les informations relatives aux alertes sont transmises via le port 443 en plus du protocole de communication de l'agent existant. Si vous activez la surveillance pour les serveurs utilisant la gestion sans agent, l'appliance utilise SSH ou Telnet pour se connecter au serveur, lire les journaux, rechercher et afficher les alertes dans la Console d'administration du KACE SMA. Étant donné qu'un accès VPN est nécessaire pour utiliser SSH et Telnet, la surveillance des serveurs sans agent requiert une connexion VPN.

À propos de la distribution de fichiers (packages) et des partages de réplication

Avec KACE en tant que service, chaque site est un site distant. Quest vous recommande vivement de configurer des partages de réplication pour chaque site afin d'optimiser l'utilisation de la bande passante sur les connexions Internet des sites distants. Les partages de réplication sont des périphériques qui conservent des copies des fichiers à des fins de distribution, tels que les installations infogérées, les correctifs, les scripts et les mises à jour Dell.

Lorsque le partage de fichiers Samba est désactivé, les téléchargements de fichiers vers l'apppliance sont limités à 2 Go. Pour les fichiers qui dépassent 2 Go, utilisez un autre emplacement de téléchargement pour placer les fichiers sur le réseau d'entreprise.

L'autre emplacement de téléchargement peut être un emplacement réseau contenant tous les fichiers requis pour installer une application donnée. Vous pouvez distribuer des packages à partir d'autres emplacements de téléchargement, y compris une adresse UNC ou une source DFS. Les protocoles CIFS et SMB, les serveurs Samba et les appliances serveurs de fichiers sont pris en charge. Vous spécifiez l'emplacement lorsque vous créez une installation infogérée. Pour plus d'informations, consultez la section Distribution du Guide de l'administrateur du KACE SMA : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

À propos de l'utilisation de la bande passante et de la bande passante réseau dédiée

KACE en tant que service utilise un réseau Cloud partagé. Pour réduire le besoin en bande passante du réseau partagé, Quest recommande vivement l'utilisation de partages de réplication. Si votre appliance entraîne des problèmes de bande passante sur le réseau partagé, vous devrez peut-être configurer des partages de réplication ou acheter de la bande passante réseau dédiée. Pour en savoir plus, contactez le service commercial Quest à l'adresse <https://quest.com/company/contact-us.aspx>.

À propos de la protection des données et de la sécurité

Les centres de données dans le cloud et les appliances Quest ont une infrastructure hautement disponible et offrent toute la protection et la sécurité nécessaires à votre appliance. Pour plus d'informations sur les paramètres de sécurité de l'apppliance, reportez-vous à la section relative à la configuration du Guide de l'administrateur du KACE SMA : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

Sécurisation des fichiers de sauvegarde

Les fichiers de sauvegarde vous permettent de restaurer votre appliance KACE en tant que service en cas de perte de données ou de préserver des paramètres pendant les mises à jour. Quest crée automatiquement des copies externes du fichier de sauvegarde quotidienne le plus récent à des fins de reprise après sinistre.

Vous pouvez accéder aux fichiers de sauvegarde à l'aide de la Console d'administration. Si les fichiers deviennent trop volumineux pour être téléchargés via HTTP, vous pouvez y accéder via FTP. Voir [Sauvegarde de l'apppliance et activation de l'accès FTP](#). Si la bande passante du réseau est limitée, pensez à utiliser la distribution de fichiers pour télécharger les fichiers de sauvegarde volumineux. Voir [À propos de la distribution de fichiers \(packages\) et des partages de réplication](#).

La restauration d'un fichier de sauvegarde, quel que soit le type de fichier, détruit les données actuellement configurées dans le serveur de l'apppliance. Avant de restaurer les paramètres, Quest

recommande de télécharger tous les fichiers de sauvegarde et les données que vous souhaitez conserver.

Sauvegarde de l'appliance et activation de l'accès FTP

Vous pouvez activer l'option permettant à Quest de copier les fichiers des sauvegardes quotidiennes et mensuelles vers une zone de stockage haut débit locale en activant l'accès FTP et en définissant le mot de passe FTP sur `sepgetbxf`, comme indiqué dans cette section. L'accès FTP nécessite une connexion VPN.

1. Dans la Console d'administration, cliquez sur Paramètres pour accéder au Panneau de configuration de l'appliance.
2. Cliquez sur Paramètres de sécurité.

La page Paramètres de sécurité apparaît.

3. Dans la section supérieure, spécifiez les paramètres ci-dessous :

Option	Description
Activer la sauvegarde via FTP	Cochez cette case pour permettre l'accès aux fichiers de sauvegarde via FTP.
Accéder en écriture à FTP	Cochez cette case pour télécharger les fichiers de sauvegarde via FTP.
Nouveau mot de passe d'utilisateur FTP	Saisissez le mot de passe suivant : <code>sepgetbxf</code> .


Si le mot de passe utilisateur FTP est défini, le serveur de sauvegarde copie automatiquement les fichiers des sauvegardes quotidiennes et mensuelles sur une zone de stockage haut débit locale. Pour plus d'informations sur la gestion des sauvegardes, reportez-vous à la section relative à la maintenance du Guide de l'administrateur du KACE SMA : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

Utilisation de KACE GO

KACE GO est une application qui permet d'accéder aux tickets du Service Desk, aux données d'inventaire et aux fonctionnalités de déploiement d'applications à partir d'un smartphone ou d'une tablette. L'application permet également aux utilisateurs d'envoyer des tickets au Service Desk, d'afficher l'état des tickets émis et de consulter les articles de la base de connaissances depuis leurs périphériques mobiles. Vous pouvez télécharger l'application KACE GO à partir de l'App StoreSM pour les périphériques iOS ou à partir de la boutique Google[®] PlayTM pour les périphériques AndroidTM. Pour plus d'informations, consultez le Guide de l'administrateur du KACE SMA : [Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne](#).

Accès au Guide de l'administrateur et à l'aide en ligne

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de la Console d'administration, cliquez sur le lien Aide situé en haut à droite de l'interface pour ouvrir l'aide contextuelle. Pour accéder au système d'aide principal, cliquez sur les liens des rubriques de l'aide contextuelle.



Programmation des formations

Afin de vous aider à commencer à utiliser l'appliance, Quest propose un programme de formations appelé QuickStart. Ce programme fournit une assistance à distance pour aider à obtenir votre solution rapidement afin de commencer l'approvisionnement, la gestion, la sécurité et la maintenance de vos périphériques connectés au réseau.

Pour en savoir plus sur ce programme, visitez <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332>.

Pour vous inscrire, envoyez une demande à <https://www.quest.com/register/113381>.

Articles de la base de connaissances

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la base de connaissances du support Quest, <https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb>.

- Ports réseau requis par l'appliance : <https://support.quest.com/kb/111775>
- Liste blanche nécessaire à l'application de correctifs : <https://support.quest.com/kb/111785>
- Installation de l'agent KACE SMA à l'aide de la stratégie de groupe Windows : <https://support.quest.com/kb/133776>
- Utilisation des fichiers de sauvegarde : <https://support.quest.com/kb/111736>

Qui nous sommes

Nous avons bien plus à offrir qu'un nom

Nous voulons que vos technologies de l'information en fassent plus pour vous. Pour cette raison, nous développons des solutions logicielles communautaires allégeant vos tâches d'administration, afin que vous puissiez vous consacrer davantage aux innovations de votre entreprise. Nous pouvons vous aider à moderniser votre centre de données et à accélérer votre

migration vers le cloud, tout en vous fournissant l'expertise, la sécurité et l'accessibilité dont vous avez besoin pour développer vos activités basées sur l'exploitation de données. En ajoutant à cela la volonté de Quest que la communauté internationale rejoigne ses initiatives innovantes, ainsi que l'engagement de notre entreprise en matière de satisfaction client, nous continuons de proposer des solutions qui changent la vie de nos utilisateurs et laissent derrière elles un héritage dont nous pouvons être fiers. Nous changeons la donne en devenant une toute nouvelle entreprise de développement de logiciels. En tant que partenaire, nous travaillons sans relâche pour nous assurer que vos technologies de l'information sont créées à votre image et avec votre participation. Tel est notre défi, et nous le relèverons ensemble. Rejoignez-nous dans notre nouvelle quête. Rejoignez l'innovation.

Notre marque, notre vision. Ensemble.

Notre logo illustre nos valeurs : innovation, communauté et soutien. À elle seule, la lettre Q raconte une grande partie de notre histoire. Il s'agit d'un cercle parfait, qui témoigne de notre engagement envers les performances et la précision technologiques. Le creux de la lettre symbolise l'élément sans lequel notre communauté et le nouveau visage de Quest ne sauraient être complets. Et la pièce manquante du puzzle n'est autre que vous.

Contacter Quest

Pour obtenir des informations de vente ou d'autres renseignements, rendez-vous sur www.quest.com/contact.

Ressources du support technique

Ce portail propose des outils d'auto-dépannage qui vous permettront de résoudre des problèmes rapidement et sans aide extérieure, 24 h/24 et 365 j/an. Le portail du support technique vous permet de :

- Soumettre et gérer une demande de service
- Consulter les articles de la base de connaissances
- Vous inscrire pour recevoir des notifications sur les produits
- Télécharger des logiciels et de la documentation technique
- Visionner des vidéos de procédure
- Participer aux discussions de la communauté
- Discuter en ligne avec des ingénieurs du support technique
- Découvrir des services capables de vous aider avec votre produit.

Einrichten der Appliance

In diesem Handbuch werden die ersten Schritte mit der gehosteten Version von KACE als Service beschrieben, die in der Cloud ausgeführt wird. In diesem Handbuch finden Sie Anforderungen, Beschreibungen und Anleitungen für die Verwendung der gehosteten Appliance. Weitere Informationen zum Einrichten von anderen Versionen der KACE Systemverwaltungs-Appliance sowie zusätzliche Dokumentation finden Sie unter <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents>.

Vorbereitung

Vor dem Einrichten der Appliance müssen Sie einige Vorbereitungen treffen.

1. Erwerben Sie eine Lizenz für KACE als Service bei Quest Sales über <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>. Nachdem Sie eine Lizenz erworben haben, sendet Quest Ihnen in einer E-Mail die Onboarding-Details, einschließlich einer statischen IP-Adresse für die Appliance. Halten Sie diese E-Mail bereit, wenn Sie beginnen.



Einige Funktionen von KACE als Service erfordern eine VPN-Verbindung. Um zusätzlich eine VPN-Verbindung zu erwerben, können Sie sich jederzeit an Quest Sales unter <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx> wenden.

2. Geben Sie im A-Datensatz Ihres internen DNS-Servers (Domain Name System) den Hostnamen der Appliance ein. Der A-Datensatz definiert den Hostnamen für den MX-Datensatz. Dadurch können Benutzer E-Mail-Tickets an den Service Desk senden. Der voreingestellte Hostname des Geräts ist k1000. Sie können ihn jedoch während der Ersteinrichtung ändern.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihre Netzwerk- und Firewall-Einstellungen den ausgehenden Zugriff auf KACE als Service an den folgenden Ports ermöglichen. Diese Ports sollten auch auf Geräten, einschließlich Desktops und Servern, offen sein, auf denen die KACE SMA Agenten-Software installiert werden soll:
 - 80: Wird für die webbasierten Konsolen der Appliance und die Agentenkommunikation über HTTP verwendet.
 - 443: Wird für die webbasierten Konsolen der Appliance und die Agentenkommunikation über HTTPS verwendet.
4. Beschaffen Sie sich einen eingetragenen Domainnamen für die KACE als Service Appliance. Dies ist **ERFORDERLICH**, um eine Signieranforderung für das SSL-Zertifikat von der Appliance aus zu erstellen und Port 443 (HTTPS) für die Agentenkommunikation zu verwenden. Quest behält sich das Recht vor, innerhalb von 30 Tagen den Zugriff auf Port 80 (HTTP) zu deaktivieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://support.quest.com/kb/114757>.

Funktionsausnahmen KACE SMA als Service

Sämtliche Funktionalität der KACE SMA Administratorkonsole kann für die Verwendung innerhalb der Cloud konfiguriert werden. Einige Funktionen erfordern jedoch den direkten Zugriff auf Ihr Netzwerk, der über eine VPN-Verbindung von Standort zu Standort hergestellt wird. VPN-Verbindungen nutzen das gemeinsame KACE als Service Netzwerk – eine einzelne VPN-Verbindung reicht hierbei für gewöhnlich aus, um die Funktionalität für ein einzelnes Unternehmen zu aktivieren. In einigen Fällen sind jedoch möglicherweise zusätzliche VPN-Verbindungen sowie dedizierte Netzwerkbandbreite erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Verwenden von VPN-Verbindungen und Netzwerkressourcen](#).

Upgrades für die Appliance werden nicht unterstützt. Wenn Sie aufgefordert werden, ein Upgrade auf eine neuere Version durchzuführen, fahren Sie mit dem Upgrade nur dann fort, wenn Sie vom Quest Support dazu aufgefordert werden.

Administratorkonsole-Funktionen, die eine VPN-Verbindung erfordern

Die folgenden Funktionen der Administratorkonsole erfordern eine VPN-Verbindung:

- Serverüberwachung mithilfe der Geräteverwaltung ohne Agenten-Software
- Wake-On-LAN
- Netzwerkerkennung einschließlich IP-, Active Directory®- und NMAP-Scan
- KACE SMA Agenten-Provisionierung von der Appliance Siehe [Provisionierung des KACE SMA Agenten auf verwalteten Geräten](#).
- Importieren und Exportieren von Ressourcen (Dateifreigabe wird von der Cloud-Firewall blockiert)
- FTP-Berechtigung für Sicherungsdateien (FTP-Zugang wird von der Cloud-Firewall blockiert)
- Anwendungspakete und Skriptabhängigkeiten müssen über HTTP hochgeladen werden. Große Pakete können bei langsamen Netzwerkanschlüssen ein Timeout verursachen. Pakete von mehr als 2 GB müssen über eine alternative Download-Quelle von einem internen Dateiserver verteilt werden.
- LDAP-Benutzer- und -Gerätelabel
- LDAP-Benutzerauthentifizierung
- LDAP-Benutzerimport
- Einmalige Active Directory-Anmeldung für die Administratorkonsole und Benutzerkonsole

- E-Mail-Weiterleitung, die für Service Desk Tickets und andere E-Mail-Kommunikationen verwendet wird

Funktionsausnahmen der Benutzerkonsole

Die Benutzerkonsole ist die Schnittstelle, die Funktionen der Softwarebibliothek und des Service Desk für Enduser verfügbar macht. Die folgenden Funktionen der Benutzerkonsole werden in der Cloud nicht unterstützt:

- Automatische Softwareinstallationen über die Benutzerkonsole (Downloads werden unterstützt)
- Die Registerkarte Arbeitsplatz in der Benutzerkonsole

Konfigurieren von KACE als Service

Verwenden Sie den Assistenten für die Ersteinrichtung, um KACE als Service zu konfigurieren und sich bei der Appliance Administratorkonsole anzumelden.



Die Sprache, in der Ihnen die Administratorkonsole bei Ihrer ersten Anmeldung angezeigt wird, ist durch Ihre Browsereinstellungen festgelegt. Informationen zum Ändern der Spracheinstellungen finden Sie im Administratorhandbuch der Appliance: [Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe.](#)

1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die URL der Administratorkonsole an, die Sie in der Begrüßungs-E-Mail von Quest erhalten haben.

Die Seite Softwareübertragungsvereinbarung wird angezeigt.

2. Stimmen Sie der Vereinbarung zu.

Der Assistent für die Ersteinrichtung wird angezeigt.

3. Vergewissern Sie sich, dass im Assistenten für die Ersteinrichtung auf der Seite Willkommen die erforderlichen Informationen zur Konfiguration der Appliance vorhanden sind und klicken Sie anschließend auf Weiter.
4. Überprüfen und erfassen Sie auf der Seite Diagnosekonsole für Zweifaktor-Authentifizierung den geheimen Schlüssel und die Offline-Tokens und klicken Sie anschließend auf Weiter.
5. Geben Sie auf der Seite Lizenzierungs- und Administratoreinstellungen folgende Informationen an:

Option	Beschreibung
Lizenzschlüssel	Der Lizenzschlüssel, den Sie in der Begrüßungs-E-Mail von Quest erhalten haben. Wenn Sie keinen Lizenzschlüssel besitzen, wenden Sie sich an denQuest Softwaresupport unter https://support.quest.com/contact-support .

Option	Beschreibung
Name der Firma	Der Name Ihrer Firma oder Gruppe.
E-Mail-Adresse des Administrators	Die E-Mail-Adresse, an die Sie Kommunikation von Quest erhalten möchten.
Kennwort	<p>Das Kennwort für das Standardkonto admin. Mit diesem Konto melden Sie sich bei der Administratorkonsole der Appliance an. Das Standardkonto admin ist zu diesem Zeitpunkt das einzige Konto der Appliance. Wenn Sie das Kennwort für dieses Konto vergessen, muss das System möglicherweise auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, was einen Datenverlust zur Folge haben kann.</p> <p>i Wenn Sie über mehrere KACE SMA oder KACE SDA (Systembereitstellung) Appliances verfügen, empfiehlt Quest, für alle Appliances dasselbe Kennwort für das admin-Konto zu verwenden. Dadurch können Sie die Appliances später verknüpfen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Administratorhandbuch der Appliance: Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe.</p>
Zweifaktor-Authentifizierung	<p>Wenn Sie Benutzer, die sich an der Appliance anmelden, besser schützen möchten, setzen Sie diese Option auf Aktiviert. Mit dieser Funktion wird der Anmeldevorgang um einen zusätzlichen Schritt ergänzt. Dabei werden mithilfe von Google Authenticator Verifizierungscodes generiert. In der App werden in regelmäßigen Abständen neue sechsstellige Codes generiert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Endbenutzer bei jeder Anmeldung aufgefordert, den aktuellen Verifizierungscode einzugeben.</p> <p>i Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie sicherstellen, dass die Zeit auf dem KACE SMA Server sowie auf dem Gerät, auf dem Google Authenticator ausgeführt wird, korrekt eingestellt ist. Tokens werden von Google Authenticator anhand der aktuellen Uhrzeit erstellt. Wenn die Zeit auf dem Server nicht mit der auf</p>

den Geräten synchronisiert ist, auf denen Google Authenticator ausgeführt wird, kann die Validierung von Tokens fehlschlagen, was zur Sperrung von Konten führen kann.

Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.

6. Befolgen Sie auf der Seite Dateifreigabe aktivieren die Bildschirmanweisungen, um diesen Schritt abzuschließen.
7. Geben Sie auf der Seite Domäneneinstellungen die Zeitzone, den Hostnamen und den Domännennamen Ihrer KACE Systemverwaltungs-Appliance ein.

Auf dieser Seite können Sie auch benutzerdefinierte DNS-Einstellungen vornehmen. Bei einer standardmäßigen Installation von KACE als Service werden öffentliche DNS-Server verwendet. Wenn Sie eine VPN-Verbindung von Standort zu Standort konfigurieren, können Sie auch die IP-Adresse Ihres DNS-Servers verwenden, um die Appliance je nach Ihrer DNS-Konfiguration sowohl für interne als auch für öffentliche Netzwerke (empfohlen) oder nur für das interne Netzwerk zugänglich zu machen. Wählen Sie dazu Benutzerdefinierte DNS-Konfiguration aktivieren aus und geben Sie im Feld Primärer DNS die IP-Adresse Ihres DNS-Servers ein. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinhalten auf dieser Seite.

Klicken Sie auf Weiter, wenn Sie fertig sind.

8. Überprüfen Sie auf der Seite Bestätigen Ihre Konfiguration von KACE als Service.

Wenn Sie Änderungen vornehmen müssen, kehren Sie mithilfe der Schaltfläche Zurück im Assistenten zum gewünschten Schritt zurück und aktualisieren Sie Ihre Konfiguration.

Klicken Sie anschließend auf Fertig stellen.

Sobald die Ersteinrichtung abgeschlossen ist, wird die Appliance neu gestartet und die Administratorkonsole-Anmeldeseite wird angezeigt.

9. Melden Sie sich bei der Administratorkonsole an und verwenden Sie dazu die Anmelde-ID admin und das Kennwort, das Sie bei der Ersteinrichtung festgelegt haben.

Wenn die Zweifaktor-Authentifizierung auf der Seite Lizenzierungs- und Administratoreinstellungen im Assistenten für die Ersteinrichtung aktiviert wurde, wird die Seite Zweifaktor-Authentifizierung konfigurieren angezeigt.

10. Nur Zweifaktor-Authentifizierung. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Seite Zweifaktor-Authentifizierung konfigurieren, um über Ihr Smartphone einen Verifizierungscode mit Google Authenticator zu erstellen. Geben Sie in das Feld Verifizierungscode den von Google Authenticator generierten Code ein und klicken Sie auf Konfiguration fertig stellen. Bei jeder nachfolgenden Anmeldung wird ein neuer Verifizierungscode benötigt.

Wenn Sie diesen Schritt überspringen möchten, klicken Sie auf Konfiguration überspringen. Sie können diesen Schritt nur innerhalb eines zuvor konfigurierten Übergangszeitfensters überspringen. Weitere Informationen finden Sie im Administratorhandbuch:

Die Administratorkonsole wird angezeigt und die Appliance kann verwendet werden.



Ihre Appliance ist mit einer statischen IP-Adresse, einer Subnetzmaske und einem Gateway konfiguriert. Diese Einstellungen dürfen nicht verändert werden. Sie können bei Bedarf jedoch den Hostnamen der Appliance, den Namen des Webserver und den Domänennamen ändern. Sie können diese Einstellungen auf der Seite Netzwerkeinstellungen in der Administratorkonsole überprüfen oder ändern. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im Administratorhandbuch.

Konfigurieren der SNMP-Communityzeichenfolge

Ändern Sie die SNMP-Communityzeichenfolge in d35KT0pEn6. Das ermöglicht Quest das proaktive Management der virtuellen Infrastruktur der Appliance und die sofortige Korrektur von Problemen mit Speicherplatz und virtuellen Prozessoren.

1. Klicken Sie in der Administratorkonsole auf Einstellungen, um zur Systemsteuerung der Appliance zu navigieren.
2. Wählen Sie im oberen Bereich der Seite SNMP-Überwachung aktivieren aus.
3. Geben Sie die folgende SNMP-Communityzeichenfolge an: D35KT0pEn6 und klicken Sie dann auf Speichern.

Aktivieren von SSL

Sie müssen die sichere Kommunikation zwischen der Appliance und verwalteten Geräten aktivieren. Mit der Administratorkonsole der Appliance können Sie ein SSL-Zertifikat generieren.

Beschaffen Sie sich einen eingetragenen Domainnamen, der für die Appliance verwendet werden soll. Dies ist erforderlich, um eine Signieranforderung für das SSL-Zertifikat mit der Administratorkonsole der Appliance generieren zu können.

1. Klicken Sie in der Administratorkonsole auf Einstellungen, um zur Systemsteuerung der Appliance zu navigieren.
2. Klicken Sie auf Sicherheitseinstellungen.

Die Seite Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.

3. Wählen Sie im Abschnitt "SSL" unten auf der Seite Aktivieren von SSL aus.
4. Klicken Sie auf SSL-Zertifikat generieren.
5. Geben Sie die Konfigurationsinformationen an und klicken Sie dann auf Speichern.
6. Kopieren Sie den gesamten Zertifikatanfragetext, einschließlich der Zeilen "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" und "-----END CERTIFICATE REQUEST-----" sowie des gesamten Texts zwischen diesen Zeilen. Senden Sie diesen Text an die Person, die für Ihre Firma Webserverzertifikate bereitstellt. Ihr privater Schlüssel wird im Feld Privater Schlüssel angezeigt. Er wird in der Appliance bereitgestellt, sobald Sie ein gültiges Zertifikat hochgeladen und dann auf Bereitstellen geklickt haben.

7. Klicken Sie auf Selbstsigniertes Zertifikat erstellen.

Das SSL-Zertifikat wird erzeugt. Selbstsignierte Zertifikate werden zu PEM-Dateien konvertiert, als `kbox.pem` benannt und im Datenordner des KACE SMA Agenten gespeichert.



Wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat erstellen, müssen Sie es auf allen vom Agenten verwalteten Geräten bereitstellen.

8. Klicken Sie auf Bereitstellen, um das Zertifikat bereitzustellen und SSL in der Appliance zu aktivieren.
9. Klicken Sie auf OK, um die Appliance neu zu starten.

Best Practices

Befolgen Sie die Richtlinien und Empfehlungen in diesem Abschnitt bei der Verwendung von KACE als Service.

Verwenden von VPN-Verbindungen und Netzwerkressourcen

Wenn Sie eine herkömmliche Agenten-Server-Kommunikation zwischen der KACE als Service Appliance und Ihren verwalteten Geräten verwenden, ist für die Kommunikation lediglich die Installation des Agenten auf den verwalteten Geräten erforderlich. Wenn Sie jedoch eine VPN-Verbindung verwenden, unterliegt es Ihrer Verantwortung, den Netzwerk-Handshake zwischen Ihrer Umgebung und KACE als Service zu konfigurieren. Beim KACE als Service Team erhalten Sie Empfehlungen, wie z. B. zu den zuzulassenden IP-Adressen und Ports. Das Mitwirken des Netzwerkadministrators beim Setup-Vorgang ist hierbei unverzichtbar. Die entsprechenden Cloud-Verbindungen werden konfiguriert und Sie müssen sicherstellen, dass die Verbindung auf Ihrer Seite aufgebaut werden kann, um die Einrichtung erfolgreich abzuschließen.

Darüber hinaus erfordern einige KACE als Service Funktionen die Verwendung einer VPN-Verbindung in der Cloud. Hierbei reicht für gewöhnlich eine VPN-Verbindung für ein einzelnes Unternehmen. Sie können beispielsweise eine einzige VPN-Verbindung verwenden, selbst wenn Sie über Remote-Standorte verfügen – vorausgesetzt, dass diese Standorte Datenverkehr über den Hauptunternehmensstandort umleiten können, an dem die VPN-Verbindung vorhanden ist. Sämtlicher KACE SMA Agentenverkehr wird über das VPN und daraufhin über die VPN-Verbindung an die Appliance geleitet. Wenn die Remote-Standorte den Hauptunternehmensstandort nicht erkennen können oder wenn Sie es bevorzugen, dass jeder Standort über eine direkte VPN-Verbindung zur Appliance verfügt, müssen Sie für jeden Standort eine VPN-Verbindung erwerben. Informationen zu den Funktionen, die eine VPN-Verbindung erfordern, finden Sie unter [Funktionsausnahmen KACE SMA als Service](#).



Die Preisgestaltung für KACE als Service basiert auf der gemeinsamen Netzwerkbandbreite. Um weitere Netzwerkressourcen oder VPN-Verbindungen zu erwerben, wenden Sie sich unter <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx> an Quest Sales.

Verwenden von VPN-Verbindungen mit mehreren Domains

KACE als Service wurde für die Verwendung mit einer einzelnen Domain und einer einzelnen VPN-Verbindung entwickelt. Wenn Sie über mehrere Domains verfügen, können Sie Geräte (Inventar) in anderen Domains zwar mithilfe der Appliance verwalten, jedoch sind Funktionen, die einen VPN-Zugriff erfordern, nur für eine einzige Domain verfügbar. Sie können sich beispielsweise für die Identitätszugriffsverwaltung bei einer Active Directory-Umgebung authentifizieren, jedoch nicht bei mehr als einer Domain. Der Agentenverkehr von der Domain mit der VPN-Verbindung wird über die VPN-Verbindung geleitet, während der Agentenverkehr für andere Domains über den standardmäßigen Internetzugriff eine Verbindung mit der Appliance herstellt. Informationen zu den Funktionen, die eine VPN-Verbindung erfordern, finden Sie unter [Funktionsausnahmen KACE SMA als Service](#).

Informationen zur IP-Adresse der Appliance

KACE als Service ist für eine einzelne IP-Adresse konfiguriert. Die IP-Adresse wird von Quest zugewiesen und kann nicht geändert werden. Sie müssen einen Host-Datensatz (A) in Ihrem internen DNS (Domain Name System) für die statische IP-Adresse der Appliance erstellen und können dann verschiedene A-Datensätze (für Hosts) über mehrere Netzwerke und Domains hinweg erstellen, um Ihre Appliance zuzuweisen. Wenn Sie mehr als eine öffentliche IP-Adresse für Ihr Netzwerk benötigen, müssen Sie eine separate Instanz von KACE als Service erwerben. Mehrere Instanzen von KACE als Service können nicht über gemeinsame Daten oder Datenbankinformationen verfügen. Wenden Sie sich für weitere Informationen unter <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx> an Quest Sales.

Informationen zu Netzwerkeinstellungen

Standardmäßig sind alle Netzwerkprotokolle und die jeweils zugehörigen Dienste außer HTTPS und HTTP deaktiviert. Diese Protokolle werden für die Benutzeroberflächen der Appliance und die KACE SMA Agentenkommunikationen verwendet. Wenn die KACE SMA Agenten-Software auf einem Gerät bereitgestellt wird und SSL aktiviert ist, versucht der Agent immer, für eine verschlüsselte Kommunikation eine Verbindung per HTTPS über Port 443 mit dem Gerät herzustellen. Andernfalls verwendet der Agent HTTP über Port 80.

Provisionierung des KACE SMA Agenten auf verwalteten Geräten

Der KACE SMA Agent ist eine Anwendung, die auf Geräten installiert werden kann, um die Geräteverwaltung und Inventarberichte über die K1 als Service Appliance zu ermöglichen. Um die Agenten-Software direkt von der Appliance auf Geräten bereitzustellen, müssen Sie über eine VPN-Verbindung verfügen. Es gibt jedoch alternative Methoden zur Bereitstellung der Agenten-Software ohne VPN-Verbindung:

- Manuelles Herunterladen und Installieren des Agenten auf Geräten: Sie können den KACE SMA Agenten herunterladen und in dem Gold Image integrieren, das für die Abbildung neuer Geräte verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://support.quest.com/kb/112151> .
- Installieren des Agenten mithilfe einer Windows Gruppenrichtlinie (GPO) Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <https://support.quest.com/kb/133776>.
- Installieren des Agenten mithilfe eines anderen Verwaltungssystems: Wenn die Quest Lösung eine andere Systemverwaltungslösung ersetzen soll, können Sie den Agenten mithilfe der Verteilungsmethoden des zu ersetzenden Systems bereitstellen, bevor Sie dieses entfernen und das System bereinigen.

Konfigurieren der Kommunikationseinstellungen für den KACE SMA Agenten

Agenten, die auf verwalteten Geräten installiert sind, kommunizieren regelmäßig mit der Appliance, um Inventarinformationen zu melden, Skripte zu aktualisieren und andere Aufgaben auszuführen. Sie können die Agenteneinstellungen einschließlich des Anmeldeintervalls der Agenten, der Meldungen für Benutzer sowie der Dauer der Aufbewahrung des Protokolls konfigurieren. Wenn Sie mehrere Organisationen haben, können Sie die Agenten-Einstellungen für jede Organisation individuell anpassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Administratorhandbuch der KACE SMA. [Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe.](#)

Informationen zur Serverüberwachung

KACE als Service unterstützt die Serverüberwachung, wodurch eine grundlegende Leistungs- und Anwendungsüberwachung für Server im Inventar ermöglicht wird. Sie können die Überwachung für Server, die den KACE SMA Agenten verwenden, sowie für Server mit Verwaltung ohne Agenten-Software aktivieren. Die Einrichtung hängt von den Richtlinien Ihrer IT-Abteilung ab. Die Serverüberwachung ist unter Verwendung einer KACE als Service Standardlizenz für bis zu fünf Server verfügbar. Sie können eine zusätzliche Lizenz erwerben, um diese Anzahl zu erhöhen.

Wenn Sie die Überwachung für mithilfe von Agenten verwaltete Server aktivieren, werden Warnungsinformationen zusätzlich zum vorhandenen Agentenkommunikationsprotokoll über Port 443 übertragen. Wenn Sie die Überwachung für Server mit Verwaltung ohne Agenten-Software aktivieren, verwendet das Gerät SSH oder Telnet, um eine Verbindung zum Server herzustellen, die Protokolle zu lesen, nach Warnungen zu suchen und die Warnungen in der KACE SMA Administratorkonsole anzuzeigen. Da für die Verwendung von SSH und Telnet ein VPN-Zugang erforderlich ist, wird für die Serverüberwachung ohne Agenten-Software eine VPN-Verbindung benötigt.

Informationen zur Dateiverteilung (Pakete) und zu Replikationsfreigaben

Mit KACE als Service ist jeder Standort ein Remote-Standort. Quest empfiehlt dringend, die Replikationsfreigaben für jeden Standort zu konfigurieren, um die Bandbreitennutzung der Internetverbindungen des Remote-Standorts zu optimieren. Replikationsfreigaben sind Geräte, die Kopien von Dateien für die Verteilung aufbewahren, wie z. B. verwaltete Installationen, Patches, Skripte und Dell Aktualisierungen.

Wenn die Samba Dateifreigabe deaktiviert ist, wird die Größe von Uploads zur Appliance auf 2 GB beschränkt. Verwenden Sie für Dateien von mehr als 2 GB eine alternative Download-Quelle, um die Dateien innerhalb des Unternehmensnetzwerks bereitzustellen.

Eine alternative Download-Quelle kann jeder beliebige Netzwerkspeicherort sein, an dem sich alle erforderlichen Dateien zur Installation einer bestimmten Anwendung befinden. Sie können Pakete von alternativen Download-Quellen bereitstellen, beispielsweise von einer UNC-Adresse oder einer DFS-Quelle. Die CIFS- und SMB-Protokolle, Samba-Server und Dateiserver-Appliances werden unterstützt. Sie müssen den Speicherort angeben, wenn Sie eine verwaltete Installation erstellen. Weitere Informationen finden Sie im KACE SMA Administratorhandbuch im Abschnitt zur Verteilung: [Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe](#).

Informationen zur Bandbreitennutzung und dedizierten Netzwerkbandbreite

KACE als Service verwendet ein gemeinsames Cloudnetzwerk. Um die Bandbreitenanforderungen des gemeinsamen Netzwerks zu reduzieren, empfiehlt Quest dringend die Verwendung von Replikationsfreigaben. Wenn Ihre Appliance Bandbreitenprobleme im gemeinsamen Netzwerk verursacht, müssen Sie möglicherweise Replikationsfreigaben einrichten oder dedizierte Netzwerkbandbreite erwerben. Wenden Sie sich für weitere Informationen unter <https://quest.com/company/contact-us.aspx> an Quest Sales.

Informationen zur Datensicherheit

Die Cloud-Rechenzentren und Quest Appliances zeichnen sich durch eine hoch verfügbare Infrastruktur aus und bieten den erforderlichen Schutz und die nötige Sicherheit für Ihre Appliance. Weitere Informationen zu den Sicherheitseinstellungen der Appliance finden Sie im Konfigurationsabschnitt im KACE SMA Administratorhandbuch: [Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe](#).

Verwenden von Sicherungsdateien

Sicherungsdateien werden verwendet, um Ihre KACE als Service Appliance im Falle eines Datenverlusts wiederherzustellen oder um Einstellungen während Upgrades zu bewahren.

Quest erstellt zum Zwecke der Notfallwiederherstellung automatisch externe Kopien der letzten Sicherungsdatei.

Sie können über die Administratorkonsole auf Sicherungsdateien zugreifen. Werden die Dateien zu groß für einen HTTP-Download, können Sie über FTP darauf zugreifen. Siehe [Sichern der Appliance und Aktivieren des FTP-Zugriffs](#). Wenn die Netzwerkbandbreite beschränkt ist, sollten Sie in Betracht ziehen, größere Sicherungsdateien mithilfe der Dateiverteilung herunterzuladen. Siehe [Informationen zur Dateiverteilung \(Pakete\)](#) und zu [Replikationsfreigaben](#).

Durch das Wiederherstellen jeglicher Sicherungsdateien werden die aktuell auf dem Appliance-Server gespeicherten Daten gelöscht. Quest empfiehlt, zunächst eine externe Sicherung aller Sicherungsdateien oder Daten durchzuführen, die Sie aufbewahren möchten, bevor Sie die Einstellungen wiederherstellen.

Sichern der Appliance und Aktivieren des FTP-Zugriffs

Sie können einstellen, dass Quest tägliche und monatliche Sicherungsdateien in einen lokalen High-Speed-Speicherbereich kopiert, indem Sie den FTP-Zugriff aktivieren und das FTP-Kennwort wie in diesem Abschnitt beschrieben auf `sepgetbxf` festlegen. Der FTP-Zugriff erfordert eine VPN-Verbindung.

1. Klicken Sie in der Administratorkonsole auf Einstellungen, um zur Systemsteuerung der Appliance zu navigieren.
2. Klicken Sie auf Sicherheitseinstellungen.

Die Seite Sicherheitseinstellungen wird angezeigt.

3. Geben Sie im oberen Abschnitt folgende Einstellungen an:

Option	Beschreibung
Sicherung über FTP aktivieren	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den FTP-Zugriff auf Sicherungsdateien zu aktivieren.
Schreibschutz für FTP aufheben	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um FTP für das Hochladen von Sicherungsdateien zu verwenden.
Neues FTP-Benutzerkennwort	Geben Sie folgendes Kennwort ein: <code>sepgetbxf</code> .


Wenn das FTP-Benutzerkennwort festgelegt wurde, kopiert der Sicherungsserver automatisch tägliche und monatliche Sicherungsdateien in einen lokalen High-Speed-Speicherbereich. Weitere Informationen zur Verwaltung von Sicherheitskopien finden Sie im Serviceabschnitt im KACE SMA Administratorhandbuch: [Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe](#).

Verwenden von KACE GO

KACE GO ist eine App, die über Smartphones oder Tablets Zugriff auf Service Desk-Tickets, Inventarinformationen sowie Funktionen für die Anwendungsbereitstellung bietet. Mit der App können Benutzer auf ihrem Mobilgerät auch Service Desk-Tickets senden, den Status von gesendeten Tickets anzeigen und Knowledge Base-Artikel lesen. Sie können KACE GO für iOS-Geräte aus dem Apple® App StoreSM oder für Android™ Geräte aus dem Google® Play™ Store herunterladen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Administratorhandbuch der KACE SMA. [Zugriff auf das Administratorhandbuch](#) und [die Onlinehilfe](#).

Zugriff auf das Administratorhandbuch und die Onlinehilfe

Um Hilfe zur Verwendung der Administratorkonsole zu erhalten, klicken Sie auf den Hilfelink in der oberen rechten Ecke der Oberfläche, um die kontextbezogene Hilfe aufzurufen. Klicken Sie auf die Links in den Themen der kontextbezogenen Hilfe, um auf das Haupthilfesystem zuzugreifen.



Zeitplanung für Schulungen

Um Sie bei der Verwendung der Appliance zu unterstützen, bietet Quest ein Schulungsprogramm mit dem Titel "QuickStart" an. Dieses Programm bietet Remote-Unterstützung, sodass Ihre Lösung schnell einsatzbereit gemacht werden kann, um die Bereitstellung, Verwaltung, Sicherung und Wartung Ihrer mit dem Netzwerk verbundenen Geräte zu beschleunigen.

Um mehr über dieses Programm zu erfahren, besuchen Sie <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332>.

Senden Sie eine Anfrage an <https://www.quest.com/register/113381>, um sich zu registrieren.

Knowledge Base-Artikel

Weitere Informationen finden Sie auf der Knowledge Base-Seite des Quest Softwaresupports unter <https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb>.

- Von der Appliance benötigte Netzwerkports: <https://support.quest.com/kb/111775>
- Für Patching erforderliches Whitelisting: <https://support.quest.com/kb/111785>
- Installieren des KACE SMA Agenten mithilfe einer Windows Gruppenrichtlinie: <https://support.quest.com/kb/133776>
- Arbeiten mit Sicherungsdateien: <https://support.quest.com/kb/111736>

Über uns

Mehr als nur ein Name

Wir befinden uns auf einer Mission: Informationstechnologie soll Sie bei Ihrer Arbeit noch weiter entlasten. Das ist der Grund dafür, dass wir Community-orientierte Softwarelösungen konzipieren, die Sie unterstützen und dafür sorgen, dass Sie weniger Zeit mit IT-Verwaltung aufwenden müssen und mehr Zeit für Unternehmensinnovationen haben. Wir helfen Ihnen bei der Modernisierung Ihres Rechenzentrums, bringen Sie schneller in die Cloud und bieten Ihnen das Know-how, die Sicherheit und die Barrierefreiheit, die Sie für das Wachstum Ihres datenorientierten Unternehmens benötigen. Zusammen mit der Einladung von Quest an die globale Community, Teil ihrer Innovation zu sein, und mit unserem entschlossenen Engagement, die Kundenzufriedenheit sicherzustellen, bieten wir weiterhin Lösungen an, die für unsere Kunden heute einen wirklichen Unterschied machen, und wir blicken auf ein Erbe zurück, auf das wir stolz sein können. Wir stellen uns dem Status Quo und entwickeln uns zu einem neuen Software-Unternehmen. Als Ihr Partner arbeiten wir auch unerlässlich daran, dass Ihre Informationstechnologie für Sie und von Ihnen konzipiert wird. Das ist unsere Mission, und wir bringen Sie gemeinsam zu Ende. Willkommen bei einem neuen Quest. Wir möchten Sie zur Innovation einladen.

Unsere Marke, unsere Vision. Gemeinsam.

Unser Logo zeigt unsere Geschichte: Innovation, Community und Support. Ein wichtiger Teil dieser Geschichte beginnt mit dem Buchstaben Q. Dabei handelt es sich um einen perfekten Kreis, der unsere Verpflichtung zu technologischer Präzision und Stärke widerspiegelt. Der Freiraum im Q selbst symbolisiert unsere Anforderung, die neue Community, das neue Quest um das fehlende Stück, nämlich Sie, zu ergänzen.

Kontaktaufnahme mit Quest

Besuchen Sie uns bei Fragen zum Vertrieb oder für andere Anfragen unter der Adresse www.quest.com/contact.

Ressourcen für den technischen Support

Im Support-Portal finden Sie Tools zur Selbsthilfe, mit denen Probleme rund um die Uhr schnell und selbstständig gelöst werden können. Das Support-Portal bietet folgende Möglichkeiten:

- Einreichen und Verwalten einer Serviceanfrage
- Anzeigen von Knowledge Base-Artikeln
- Registrieren für Produktbenachrichtigungen
- Herunterladen von Software und technischer Dokumentation
- Anzeigen von Anleitungsvideos


- Teilnehmen an Community-Diskussionen
- Online Chatten mit Supporttechnikern
- Anzeigen von Services, die Sie bei Ihrem Produkt unterstützen können

アプライアンスのセットアップ

このガイドでは、Cloud 内で実行するホスト型バージョンである、サービスとしての KACE の使用を開始する方法について説明します。このガイドには、ホスト型アプライアンスを使用するための要件、機能説明、および操作手順が記載されています。これ以外のバージョンの KACE システム管理アプライアンスのセットアップの詳細、およびその他のマニュアルについては、<https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents> を参照してください。

はじめに

アプライアンスを設定する前に、いくつかの作業を行っていただく必要があります。

1. サービスとしての KACE のライセンスを Quest の営業担当から購入します (<https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>)。ライセンスを購入すると、アプライアンスの静的 IP アドレスをはじめとする開始作業の詳細を記載した案内の E メールが Quest から送信されます。作業を開始するときは、この E メールを用意してください。
 サービスとしての KACE の一部の機能には VPN 接続が必要です。VPN 接続を任意の時点で購入に追加するには、Quest の営業担当にお問い合わせください (<https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>)。
2. 社内の DNS (ドメインネームシステム) サーバーの A レコードに、アプライアンスのホスト名を入力します。「A」レコードは「MX」レコードのホスト名を定義します。これにより、ユーザーはサービスデスクに E メールチケットを送信できるようになります。アプライアンスのホスト名は、デフォルトでは「k1000」ですが、初期セットアップ中に変更する必要があります。
3. 使用するネットワークおよびファイアウォールの設定で、サービスとしての KACE へのアウトバウンドアクセスが次のポートで許可されることを確認します。これらのポートは、デスクトップとサーバを含めた、KACE SMA エージェントソフトウェアがインストールされるデバイスでも開かれている必要があります。
 - 80 : アプライアンスのウェブベースのコンソールおよび HTTP によるエージェント通信に使用します。
 - 443 : アプライアンスのウェブベースのコンソールおよび HTTPS によるエージェント通信に使用します。
4. サービスとしての KACE アプライアンスに使用する登録済みのドメイン名を取得します。これは、アプライアンスから SSL 証明書署名要求を生成して、エージェント通信にポート 443 (HTTPS) を使用するために必要です。Quest は、ポート 80 (HTTP) へのアクセスを 30 日以内に無効にする権利を保有します。詳細については、<https://support.quest.com/kb/114757> を参照してください。

サービスとしての KACE の機能の例外

KACE SMA 管理者コンソールのすべての機能は Cloud 内で使用するために設定できます。ただし、一部の機能はネットワークへの直接アクセスを必要とし、その確立にはサイト間の VPN 接

続を使用します。VPN接続は、サービスとしてのKACEの共有ネットワークを利用します。通常は、企業1社の機能を有効にするには1つのVPN接続で十分です。ただし、場合によっては、追加のVPN接続が必要になり、専用ネットワーク帯域幅が要求されることがあります。詳細については、[VPN 接続およびネットワークリソースの使用](#)を参照してください。

アプライアンスのアップグレードはサポートされていません。新しいバージョンにアップグレードするように指示された場合、Quest Support で指示されていない限り、アップグレードを続行しないでください。

VPN 接続を必要とする管理者コンソール機能

次に挙げる管理者コンソール機能には、VPN 接続が必要です。

- エージェント不要デバイス管理を使用するサーバー監視
- Wake on LAN
- ネットワーク検出 (IP スキャン、Active Directory® スキャン、NMAP スキャンを含む)
- アプライアンスからのKACE SMAエージェントのプロビジョニング。詳細については、[管理対象デバイスへのKACE SMAエージェントのプロビジョニング](#)を参照してください。
- リソースのインポートおよびエクスポート (ファイル共有は Cloud ファイアウォールによってブロックされます)。
- バックアップファイルへの FTP アクセス (FTP アクセスは Cloud ファイアウォールによってブロックされます)。
- アプリケーションパッケージおよびスクリプトの依存関係は、HTTP を使用してアップロードする必要があります。より速度の遅いネットワーク接続では、サイズの大きいパッケージのアップロードがタイムアウトする可能性があります。2 GB を超えるパッケージは、代替のダウンロード場所を使用して、内部ファイルサーバーから配布する必要があります。
- LDAP ユーザーラベルおよびデバイスラベル
- LDAP ユーザー認証
- LDAP ユーザーのインポート
- 管理者コンソールおよびユーザーコンソールに対する Active Directory シングルサインオン
- E メール転送 (サービスデスクチケットおよびその他の E メール通信に使用します)

ユーザーコンソール機能の例外

ユーザーコンソールは、エンドユーザーがソフトウェアライブラリとサービスデスクの機能を利用できるようにするためのインタフェースです。次に示すユーザーコンソール機能は、クラウドではサポートされていません。

- ユーザーコンソールからのソフトウェアの自動インストール (ダウンロードはサポートされません)
- ユーザーコンソール内の マイコンピューター タブ

サービスとしての KACE の設定

初期セットアップウィザードを使用して、サービスとしての KACE を設定し、アプライアンス管理者コンソールにログインします。



使用しているブラウザの設定に基づいて、初回ログイン時に管理者コンソールに表示される言語が決定されます。言語設定の変更の詳細については、アプライアンスの『Administrator Guide』(管理者ガイド) : [管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス](#)を参照してください。

1. ウェブブラウザを開き、Quest から届いた案内の E メールに記載されている URL (管理者コンソール) を入力します。
ソフトウェア取引契約書 ページが表示されます。
2. 契約書に同意します。
初期セットアップウィザードが表示されます。
3. 初期セットアップウィザードのようこそ ページで、アプライアンスの設定に必要な情報がすべてそろっていることを確認したら、次へ をクリックします。
4. 診断コンソールの 2 要素認証 ページで、秘密キーとオフライントークンを確認して記録し、次へ をクリックします。
5. ライセンスと管理者の設定 ページで、以下の情報を入力します。

オプション	説明
ライセンスキー	Questからの案内のEメールに記載されているライセンスキーです。ライセンスキーがない場合は、Quest Software サポート (https://support.quest.com/contact-support) にお問い合わせください。
会社名	会社またはグループの名前です。
管理者Eメール	Questからの連絡の宛先となるEメールアドレスです。
パスワード	デフォルトの admin アカウントのパスワードです。このアカウントは、アプライアンスの管理者コンソールにログインするために使用します。この時点でデフォルトの admin アカウントがアプライアンス上で唯一のアカウントになります。このアカウントのパスワードを忘れると、システムを出荷時のデフォルト状態にリ

セットすることが必要になる場合があります、データロスが発生します。



複数のKACE SMAまたはKACE SDA (システム導入) アプライアンスを使用する場合、Questでは、すべてのアプライアンスのadminアカウントに同じパスワードを使用することをお勧めします。これにより、後でアプライアンス同士をリンクすることが可能になります。詳細については、アプライアンスの『Administrator Guide』(管理者ガイド)を参照してください: [管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス](#)。

2 要素認証

アプライアンスにログインしているユーザーのセキュリティをより強力にするには、この設定を有効にします。この機能では、ログインプロセスにステップが1つ追加されます。これは、Google Authenticator アプリケーションに依存して検証コードを生成します。このアプリケーションは、定期的に新しい6桁のコードを生成します。有効にすると、エンドユーザーはログインするたびに現在の検証コードを要求されます。



この機能を有効にする場合は、KACE SMA サーバーのクロック、および Google Authenticator を実行しているデバイスが正確であることを確認してください。Google Authenticator は、現在の時刻に依存してトークンを作成します。サーバーのクロックが Google Authenticator を実行しているデバイスのクロックと同期されていない場合、トークンの検証が失敗し、アカウントのロックアウトが発生する可能性があります。

終了したら、次へ をクリックします。

6. ファイル共有を有効にする ページで、画面の指示に従って、この手順を完了します。
7. ドメイン設定 ページで、タイムゾーン、ホスト名、および KACE システム管理アプライアンスのドメイン名を指定します。

このページでは、カスタム DNS 設定を有効にすることもできます。デフォルトのサービスとしての KACE インストールは、パブリック DNS サーバーを使用します。サイト間 VPN を設定する場合は、DNS の設定に応じて、DNS IP を使用して、内部ネットワークとパブ

リックネットワークの両方にアクセスできるようにする（推奨）ことも、内部ネットワークのみを使用することもできます。そのためには、カスタム DNS を有効にする を選択し、プライマリ DNS フィールドに DNS IP アドレスを入力します。詳細については、このページのヘルプの内容を確認してください。

終了したら、次へ をクリックします。

8. 確認 ページで、サービスとしての KACE 設定を確認します。

変更が必要な場合は、ウィザードの 戻る ボタンを使用して適切なステップに移動し、設定を更新します。

終了したら、完了 をクリックします。

初期セットアップが完了すると、アプライアンスが再起動し、管理者コンソールのログインページが表示されます。

9. ログイン ID 「admin」と、初期セットアップ中に選択したパスワードを使用して、管理者コンソールにログインします。

初期セットアップウィザードの ライセンスと管理者の設定 ページで 2 要素認証が有効になっている場合は、2 要素認証の設定 ページが表示されます。

10. 2 要素認証のみ。2 要素認証の設定 ページの指示に従い、スマートフォンを使用して Google Authenticator の検証コードを生成します。検証コード フィールドに、Google Authenticator のコードを入力し、設定を完了 をクリックします。その後はログインのために新しい検証コードが要求されます。

この手順をスキップするには、設定をスキップ をクリックします。このステップは、設定されている移行ウィンドウでのみバイパスできます。詳細については、『管理者ガイド』を参照してください。

管理者コンソールが表示され、アプライアンスが使用可能になります。



アプライアンスは、静的 IP アドレス、サブネットマスク、およびゲートウェイで設定されています。これらの設定を変更することはできません。ただし、必要に応じて、アプライアンスのホスト名、Web サーバー名、およびドメイン名を変更することはできます。管理者コンソールの ネットワーク設定 ページで、これらの設定を確認または変更することができます。このページについての詳細は、『管理者ガイド』を参照してください。

SNMP コミュニティ文字列の設定

SNMP コミュニティ文字列を「d35kt0pEn6」に変更します。これにより、Quest でアプライアンスの仮想インフラストラクチャをプロアクティブに管理し、ディスク領域や仮想プロセッサの問題が発生しても即座に修正できます。

1. 管理者コンソールで、設定 をクリックして、アプライアンスの コントロールパネル に移動します。
2. ページ上部で、SNMP 監視を有効にする を選択します。
3. SNMP コミュニティ文字列として「d35kt0pEn6」を指定してから、保存 をクリックします。

SSLを有効にする

アプライアンスと管理対象デバイスとの間でセキュアな通信を有効にする必要があります。アプライアンスの管理者コンソールを使用して SSL 証明書を生成できます。

アプライアンスに使用する登録済みのドメイン名を取得します。これは、アプライアンスの管理者コンソールを使用して SSL 証明書署名要求を生成するために必要です。

1. 管理者コンソールで、設定 をクリックして、アプライアンスの コントロールパネル に移動します。
2. セキュリティ設定 をクリックします。
セキュリティ設定 ページが表示されます。
3. ページの下の方にある SSL セクションで、SSL を有効にする を選択します。
4. SSL 証明書の作成 をクリックします。
5. 設定情報を入力し、保存 をクリックします。
6. 「-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----」と「-----END CERTIFICATE REQUEST-----」の行を含め、その間に記載された証明書要求テキストをすべてコピーして、会社にウェブサーバー証明書を発行する担当者へ送信します。プライベートキーは、プライベートキーフィールドに表示されます。有効な証明書をアップロードし、続いて 展開 をクリックすると、アプライアンスに展開されます。
7. 自己署名証明書の作成 をクリックします。

SSL証明書が生成されます。自己署名証明書はkbox.pemという名前のPEMファイルに変換され、KACE SMAエージェントのデータフォルダに配置されます。



自己署名証明書を作成した場合は、エージェントが管理するすべてのデバイスにその証明書を展開する必要があります。

8. 展開 をクリックして証明書を展開し、アプライアンス上で SSL を有効にします。
9. OK をクリックして、アプライアンスを再起動します。

ベストプラクティス

サービスとしてのKACEを使用するときは、本項のガイドラインと推奨事項に従ってください。

VPN 接続およびネットワークリソースの使用

サービスとしてのKACEアプライアンスと管理対象デバイスとの間で従来のエージェントサーバ通信を使用する場合、エージェントを管理対象デバイスにインストールするのみで通信できます。ただし、VPN接続を使用する場合は、使用する環境からサービスとしてのKACEまでのネットワークハンドシェイクはユーザーが完了させる必要があります。サービスとしてのKACEチームでは、許可することが適切なIPアドレスとポートなどの推奨事項を提供することができますが、セットアッププロセスにユーザー側のネットワーク管理者が関与することが不可欠です。適

切な Cloud 接続は設定されますので、ユーザー側から接続を確認して、セットアップを正常に完了していただく必要があります。

さらに、サービスとしてのKACEの一部の機能では、クラウドでVPN接続を使用する必要があります。通常、1企業に1つのVPN接続で十分です。例えば、リモートサイトが複数あっても、それらのサイトが、VPN 接続が存在する会社のメインサイトを経由してトラフィックをルーティングできる場合は、1つのVPN 接続を使用できます。KACE SMAエージェントのすべてのトラフィックがVPN経由でルーティングされ、その後、VPN接続経由でアプライアンスにルーティングされます。リモートサイトで会社のメインサイトを参照できない場合、または各サイトからアプライアンスに直接のVPN リンクを設定する必要がある場合は、サイトごとにVPN 接続を購入する必要があります。VPN 接続を必要とする機能の詳細については、[サービスとしてのKACEの機能の例外](#)を参照してください。



サービスとしてのKACEの価格は共有ネットワークの帯域幅に基づきます。追加のネットワークリソースのご購入、またはVPN 接続のご購入については、Questの営業担当 (<https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>) にお問い合わせください。

複数ドメインでのVPN 接続の使用

サービスとしてのKACEは、単一ドメインおよび単一のVPN接続で使用するよう設計されています。ドメインが複数ある場合、アプライアンスを使用して他のドメイン上のデバイス（インベントリ）を管理することはできますが、VPN アクセスを必要とする機能は1つのドメインに対してのみ使用可能です。例えば、ID およびアクセス管理のために1つのActive Directory環境に対して認証することはできますが、複数のドメインに対して認証することはできません。VPN 接続のあるドメインからのエージェントトラフィックはVPN 接続経由でルーティングされますが、その他のドメインのエージェントトラフィックは通常のインターネットアクセスを使用してアプライアンスに接続します。VPN 接続を必要とする機能の詳細については、[サービスとしてのKACEの機能の例外](#)を参照してください。

アプライアンスのIPアドレスについて

サービスとしてのKACEは単一のIPアドレスに対して設定されます。このIPアドレスはQuestが割り当てるもので、変更することはできません。社内のDNS（ドメインネームシステム）サーバーに、アプライアンスの静的IPアドレスのホスト（A）レコードを作成する必要があります。複数のネットワークまたはドメインにわたる複数のA（ホスト）レコードを作成して、アプライアンスを参照することができます。ネットワークに複数のパブリックIPアドレスを使用するには、サービスとしてのKACEの別個のインスタンスを購入する必要があります。サービスとしてのKACEの複数のインスタンスでデータまたはデータベース情報を共有することはできません。詳細については、Questの営業担当 (<https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>) にお問い合わせください。

ネットワーク設定について

デフォルトでは、すべてのネットワークプロトコルとその関連サービスは HTTPS と HTTP を除き、無効になっています。これらのプロトコルは、アプライアンスのユーザーインターフェースと KACE SMA エージェントの通信に使用されます。KACE SMA エージェントソフトウェアがデバイスにプロビジョニングされているとき、SSL が有効になっている場合、エージェントは、暗号化された通信に対しては常にポート 443 で HTTPS を使用してアプライアンスへの接続を試みます。それ以外の場合、エージェントはポート 80 で HTTP を使用します。

管理対象デバイスへの KACE SMA エージェントのプロビジョニング

KACE SMA エージェントは、デバイスにインストールすることで、サービスとしての KACE アプライアンスを通じてデバイス管理とインベントリのレポートを可能にするアプリケーションです。エージェントのソフトウェアをデバイスに直接プロビジョニングするには、VPN 接続が必要です。ただし、VPN 接続なしでエージェントのソフトウェアを展開するための、次の代替方法があります。

- エージェントを手動でダウンロードしてデバイスにインストールする方法：KACE SMA エージェントをダウンロードして、新しいデバイスのイメージ作成に使用するゴールドイメージに含めることができます。詳細については、次を参照してください。<https://support.quest.com/kb/112151>。
- Windows グループポリシー (GPO) を使用してエージェントをインストールする方法：詳細については、<https://support.quest.com/kb/133776> を参照してください。
- 他の管理システムを使用してエージェントをインストールする方法：他のシステムの管理ソリューションを Quest ソリューションで置き換える場合は、置き換えるシステムの使用を停止してクリーンアップする前に、そのシステムの配布方法を使用してエージェントを展開できます。

KACE SMA エージェントの通信設定

管理対象デバイスにインストールされたエージェントは、定期的にアプライアンスと通信して、インベントリのレポートやスクリプトの更新などのタスクを実行します。エージェントチェックインの間隔、ユーザーに表示されるメッセージ、ログの保持期間などのエージェント設定を定義できます。組織が複数ある場合は、それぞれの組織にエージェント設定を個別に定義できます。詳細については、KACE SMA の『Administrator Guide』（管理者ガイド）を参照してください。
参照：管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス。

サーバー監視について

サービスとしての KACE はサーバー監視をサポートします。これは、インベントリでサーバーに対して基本的なパフォーマンスとアプリケーションの監視を行うものです。KACE SMA エージェントを使用するサーバの監視、およびエージェント不要管理を使用するサーバの監視を有効にすることができ、セットアップは現行の IT 部門のポリシーによって異なります。サーバの監視は、

サービスとしてのKACEの標準ライセンスを使用してサーバ5台まで可能です。ライセンスを取得することにより、この台数を増やすことができます。

エージェント管理対象サーバーの監視を有効にすると、既存のエージェント通信プロトコルに加えて、警告情報がポート 443 で送信されます。エージェント不要管理を使用するサーバーの監視を有効にすると、アプライアンスは SSH または Telnet を使用してサーバーに接続し、ログを読み込み、警告がないか確認し、見つかった警告を KACE SMA 管理者コンソールに表示します。SSH および telnet の使用には VPN アクセスが必要になるため、エージェント不要サーバーの監視には VPN 接続が必要です。

ファイル配布 (パッケージ) およびレプリケーション共有について

サービスとしてのKACEでは、すべてのサイトがリモートサイトになります。Quest では、各サイトにレプリケーション共有を設定して、リモートオフィスのインターネット接続における帯域幅使用率を最適化することを強くお勧めします。レプリケーション共有とは、管理対象インストール、パッチ、スクリプト、Dell アップデートなどの配布用にファイルのコピーを保持するデバイスです。

SAMBA のファイル共有がオフになっている場合、アプライアンスへのファイルのアップロードは 2 GB までに制限されます。2 GB を超えるファイルには、代替のダウンロード場所を使用し、会社のネットワーク内にファイルをステージングします。

代替のダウンロード場所には、特定のアプリケーションをインストールするために必要なすべてのファイルが格納されている任意のネットワーク上の場所を指定できます。UNCアドレスやDFSソースなどの代替のダウンロード場所からパッケージを配布できます。CIFSとSMBのプロトコル、SAMBAサーバー、およびファイルサーバーアプライアンスがサポートされています。代替のダウンロード場所は、管理対象インストールを作成する際に指定します。詳細については、KACE SMAの『Administrator Guide』（管理者ガイド）の配布の項を参照してください。[管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス](#)。

帯域幅使用率と専用ネットワーク帯域幅について

サービスとしてのKACEでは共有クラウドネットワークを使用します。共有ネットワークの帯域幅要件を削減するために、レプリケーション共有を使用することを強くお勧めします。アプライアンスが原因で共有ネットワークに帯域幅の問題が発生した場合は、レプリケーション共有をセットアップするか、専用ネットワーク帯域幅を購入することが必要になることがあります。詳細については、Quest の営業担当 (<https://quest.com/company/contact-us.aspx>) にお問い合わせください。

データの保護とセキュリティについて

Cloud データセンターおよび Quest アプライアンスでは、高可用性インフラストラクチャを備え、アプライアンスに必要なあらゆる保護とセキュリティを提供します。アプライアンスのセキュリティ設定の詳細については、KACE SMAの『Administrator Guide』（管理者ガイド）の設定の項を参照してください。[管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス](#)。

バックアップファイルの使用

バックアップファイルは、データロスが発生した場合にサービスとしてのKACEアプライアンスを復元したり、アップグレード中に設定を保持したりするために使用します。Questでは、ディザスタリカバリのために、最新の夜間バックアップファイルのオフボードコピーを自動的に作成します。

バックアップファイルには管理者コンソールを使用してアクセスできます。ファイルが大きすぎるため、HTTPを使用してダウンロードできなくなった場合は、FTPを使用してアクセスできません。詳細については、[アプライアンスのバックアップおよびFTPアクセスの有効化](#)を参照してください。ネットワーク帯域幅に制限がある場合は、サイズの大きなバックアップファイルのダウンロードにファイル配布を使用することを検討してください。詳細については、[ファイル配布 \(パッケージ\)](#) および [レプリケーション共有](#) についてを参照してください。

復元にどのような種類のバックアップファイルを使用しても、アプライアンスサーバーで現在設定されているデータは破棄されます。Questでは、設定を復元する前に、残しておきたいあらゆるバックアップファイルまたはデータをオフロードすることをお勧めします。

アプライアンスのバックアップおよびFTPアクセスの有効化

本項で説明するように、FTPアクセスを有効にしてFTPパスワードをsepgetbxfに設定することにより、Questで日ベースおよび月ベースのバックアップファイルをローカルの高速ストレージ領域にコピーできます。FTPアクセスにはVPN接続が必要です。

1. 管理者コンソールで、設定 をクリックして、アプライアンスのコントロールパネルに移動します。
2. セキュリティ設定 をクリックします。
セキュリティ設定 ページが表示されます。
3. 一番上のセクションで、各設定を次のように指定します。

オプション	説明
FTP経由のバックアップを有効にする	バックアップファイルへのFTPアクセスを有効にするには、このチェックボックスをオンにします。
FTPを書き込み可能にする	FTPを使用してバックアップファイルをアップロードするには、このチェックボックスをオンにします。
新しいFTPユーザーパスワード	パスワードとして「sepgetbxf」と入力します。

FTPユーザーパスワードを設定すると、バックアップサーバーは日ベースおよび月ベースのバックアップファイルをローカルの高速ストレージ領域に自動的にコピーします。バック


アップ管理の詳細については、KACE SMAの『Administrator Guide』（管理者ガイド）のメンテナンスの項を参照してください。管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス。

KACE GOの使用

KACE GOは、スマートフォンやタブレットからサービスデスクチケット、インベントリ情報、およびアプリケーション展開機能にアクセスするためのアプリケーションです。このアプリケーションにより、ユーザーは自分のモバイルデバイスから、サービスデスクチケットの送信、送信したチケットのステータスの表示、およびサポート技術情報記事の閲覧を行うこともできます。iOS デバイスの場合は Apple® App StoreSM から、Android™ デバイスの場合は Google® Play™ からそれぞれ KACE GO をダウンロードできます。詳細については、KACE SMAの『Administrator Guide』（管理者ガイド）を参照してください。参照：管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス。

管理者ガイドおよびオンラインヘルプへのアクセス

管理者コンソールの使用のヘルプを表示するには、インターフェースの右上隅にあるヘルプリンクをクリックして、コンテキスト依存ヘルプを開きます。メインのヘルプシステムにアクセスするには、コンテキスト依存ヘルプのトピック内のリンクをクリックします。



トレーニングのスケジュール設定

Quest では、アプライアンスの使用に役立てていただけるように、QuickStart と呼ばれるトレーニングプログラムを提供しています。このプログラムは、ネットワーク接続されたデバイスのプロビジョニング、管理、セキュリティ保護、およびサービスを開始するために、ソリューションを迅速に導入して実行するためのリモートアシスタンスを提供します。

このプログラムの詳細については、<https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332> を参照してください。

登録するには、<https://www.quest.com/register/113381> でリクエストを送信してください。

サポート技術情報記事

追加の情報については、Quest サポートのサポート技術情報サイト、<https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb> を参照してください。

- アプライアンスに必要なネットワークポート：<https://support.quest.com/kb/111775>
- バッチ適用に必要なホワイトリストへの追加：<https://support.quest.com/kb/111785>

- Windowsグループポリシーを使用したKACE SMAエージェントのインストール： <https://support.quest.com/kb/133776>
- バックアップファイルの操作： <https://support.quest.com/kb/111736>

当社について

名前を超える存在

当社は情報技術をより促進するための探求をしています。IT管理の時間を短縮し、ビジネス革新に時間を費やせるようにするために、コミュニティ主導のソフトウェアソリューションを構築しています。データセンターのモダナイゼーション、クラウドへの素早いアクセス、データ駆動型ビジネスを成長させるために必要な専門知識、セキュリティ、およびアクセシビリティの提供をサポートします。革新の一部となるグローバルコミュニティへの Quest の促進と、顧客満足度を確実にするための当社のコミットメントを組み合わせることで、当社はお客様に真のインパクトを与え、誇りとなるレガシーを残すソリューションを提供し続けます。当社は新しいソフトウェア企業に変化していくことで現状に挑戦しています。お客様のパートナーとして、情報技術が、お客様のために、そしてお客様により設計されるよう、継続して取り組み続けます。それこそが当社のミッションであり、一体となりこのミッションに取り組んでいます。新しいQuestによるこそ。当社とともに革新を促進させましょう。

当社のブランドとビジョンと、ともに。

当社のロゴは、革新、コミュニティ、サポートという当社のストーリーを反映しています。このストーリーの重要な部分は、「Q」で始まります。これは技術的な精度と強度へのコミットを表している完全な円です。Qの空間は、コミュニティと新しいQuestに欠けている部分、つまりお客様に参加していただく当社の必要性を象徴しています。

Questへのお問い合わせ

営業窓口またはその他のお問い合わせについては、 www.quest.com/contact を参照してください。

テクニカルサポートのリソース

サポートポータルでは、迅速に独力で問題を解決するために使用できるセルフヘルプツールを年中無休（24時間体制）でご利用いただけます。サポートポータルでは次のことを行うことができます。

- サービスリクエストの送信と管理
- サポート技術情報記事の表示
- 製品情報への登録
- ソフトウェアと技術文書のダウンロード

- 説明ビデオの再生
- コミュニティの討論への参加
- サポートエンジニアとのオンラインチャット
- 製品のサポートサービスの表示

Configuração do equipamento

Este guia explica como começar a usar a versão hospedada do KACE como um Serviço, que é executado dentro do Cloud. Neste guia, você encontrará requisitos, descrições de recursos e instruções para usar a solução hospedada. Para obter informações sobre como configurar outras versões da Solução de gerenciamento de sistemas KACE, e para ver documentação adicional, consulte <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents>.

Antes de começar

Antes de configurar a solução, há algumas ações preliminares que você precisa realizar.

1. Compre uma licença do KACE como um Serviço a partir do departamento de vendas da Quest em <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>. Depois de comprar uma licença, a Quest lhe envia os detalhes contidos, incluindo um endereço IP estático para a solução, em um e-mail de boas-vindas. Tenha este e-mail disponível quando você for começar.



Alguns recursos do KACE como um Serviço exigem uma conexão VPN. Para adicionar uma conexão VPN à sua compra a qualquer momento, entre em contato com o departamento de vendas da Quest em <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

2. No registro A de seu servidor DNS (Domain Name System, Sistema de nome de domínio) interno, insira o nome de host da solução. O registro A define o nome do host para o registro MX e isto permite que usuários enviem tickets por e-mail para o Service Desk. Por padrão, o nome do host da solução é k1000, mas você deve alterá-lo durante a configuração inicial.
3. Certifique-se de que as configurações da rede e do firewall permitem acesso de saída para o KACE como um Serviço nas portas a seguir. Essas portas devem também estar abertas nos dispositivos, incluindo computadores e servidores, que terão o software do agente do KACE SMA instalado:
 - 80: Usado nas comunicações sobre HTTP do agente e dos consoles baseados na Web da solução
 - 443: Usado nas comunicações sobre HTTPS do agente e dos consoles baseados na Web da solução
4. Obter um nome de domínio registrado para a solução KACE como um Serviço. Isto é **OBRIGATÓRIO** para gerar uma solicitação de assinatura de certificado SSL da solução e usar a porta 443 (HTTPS) nas comunicações do agente. A Quest reserva-se o direito de desativar o acesso à porta 80 (HTTP) no prazo de 30 dias. Para obter mais informações, consulte <https://support.quest.com/kb/114757>.

Exceções de recursos do KACE como um serviço

Todas as funcionalidades do KACE SMA Console do administrador podem ser configuradas para serem usadas dentro do Cloud. No entanto, alguns recursos exigem acesso direito à sua rede, o que é estabelecido usando uma conexão VPN site-a-site. As conexões VPN aproveitam o KACE compartilhado como uma rede de serviço, e uma conexão VPN normalmente é o suficiente para permitir a funcionalidade para uma única companhia. No entanto, em alguns casos, conexões VPN adicionais podem ser necessárias e uma largura de banda de rede dedicada pode ser exigidas. Para obter mais informações, consulte [Usar conexões VPN e recursos de rede](#).

A atualização do equipamento não é suportada. Se você for solicitado a atualizar para uma versão mais recente, não continue com a atualização, a menos que instruído pelo Suporte da Quest.

Recursos do Console do administrador que exigem uma conexão VPN

Os seguintes recursos do Console do administrador exigem uma conexão VPN:

- Monitoramento de servidor usando o gerenciamento de dispositivo sem agente.
- Wake-on-LAN.
- Descoberta de rede, incluindo varredura IP, do Active Directory® e do NMAP.
- Provisionamento de agente do KACE SMA a partir da solução. Consulte [Provisionamento do agente do KACE SMA para dispositivos gerenciados](#).
- Importar e exportar recursos (o compartilhamento de arquivos é bloqueado pelo firewall do Cloud).
- Acesso do FTP aos arquivos de backup (o acesso do FTP é bloqueado pelo firewall do Cloud).
- Os pacotes de soluções e dependências de script devem ser carregados usando o HTTP. Uploads de pacotes grandes podem atingir o tempo limite em conexões de rede mais lentas. Pacotes maiores de 2 GB devem ser distribuídos usando um local de download alternativo de um servidor de arquivos interno.
- Usuário LDAP e rótulos de dispositivos.
- Autenticação de usuário LDAP.
- Importação de usuário LDAP.
- Login único no Active Directory para o Console do administrador e Console do usuário.
- Encaminhamento de e-mail, usado para tíquetes do Service desk e outras comunicações por e-mail.

Exceções de recursos do Console do usuário

O Console do usuário é a interface que disponibiliza os recursos da biblioteca de software e do service desk para usuários finais. Os seguintes recursos do Console do usuário não são compatíveis com a nuvem:

- Instalações automáticas de software do Console do usuário (downloads são compatíveis).
- A guia Meu computador dentro do Console do usuário.

Configurar KACE como um Serviço

Use o assistente Configuração inicial para configurar o KACE como um Serviço e fazer login no Console do administrador do equipamento.



A configuração do navegador determinará o idioma exibido no Console do administrador na primeira vez que você fizer login. Para obter mais informações sobre como alterar as configurações de idioma, consulte o Guia do Administrador do equipamento: [Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line](#).

1. Abra um navegador da Web e digite o Console do administrador URL recebido no e-mail de Boas vindas da Quest.

A página Acordo de transação de software será exibida.

2. Aceite o acordo.

O assistente de Configuração inicial será exibido.

3. No assistente Configuração inicial, na página Bem-vindo, verifique se você tem as informações necessárias para configurar o equipamento e clique em Avançar.
4. Na página Autenticação de dois fatores do Console de diagnóstico, confira e anote a chave secreta e os tokens off-line; em seguida, clique em Avançar.
5. Na página Configurações do administrador e licenciamento, forneça as seguintes informações:

Opção	Descrição
Chave de licença	A chave de licença recebida no e-mail de boas-vindas da Quest. Se você não tem uma chave de licença, entre em contato com o Suporte ao software da Quest em https://support.quest.com/contact-support .
Nome da empresa	O nome de sua empresa ou grupo.

Opção	Descrição
E-mail do administrador	O endereço de e-mail em que você deseja receber as comunicações da Quest.
Senha	<p>A senha para a conta de administrador padrão, que é a conta usada para fazer o login na Console do administrador da solução. A conta de administrador padrão é a única conta na solução nesse momento. Caso você esqueça a senha para essa conta, pode ser necessário reiniciar o sistema de volta aos padrões de fábrica, o que pode resultar em perda de dados.</p> <p>i Se houver várias soluções KACE SMA ou KACE SDA (Implantação de sistemas) a Quest recomenda usar a mesma senha para a conta de administrador em todas as soluções. Isso permitirá vincular as soluções posteriormente. Para obter mais informações, consulte o Guia do administrador da solução: Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line.</p>
Autenticação de dois fatores	<p>Se você deseja fornecer mais segurança para os usuários que fizerem login no equipamento, defina essa opção como Ativado. Esse recurso adiciona uma etapa adicional para o processo de login. Depende do aplicativo Google Authenticator para gerar códigos de verificação. O aplicativo gera um novo código de seis dígitos em intervalos regulares. Quando ativado, o código de verificação atual será solicitado aos usuários finais sempre que eles fizerem o login.</p> <p>i Se você ativar esse recurso, certifique-se de que o relógio do servidor KACE SMA esteja correto, bem como o dispositivo que executa o Google Authenticator. O Google Authenticator depende da hora atual para criar o token. Se o relógio do servidor não estiver sincronizado com os dos dispositivos que executam o Google Authenticator, a validação do token pode falhar, o que pode resultar em bloqueios de contas.</p>

Quando terminar, clique em Avançar.

6. Na página Habilitar compartilhamento de arquivo, siga as instruções na tela para concluir essa etapa.
7. Na página Configurações de domínio, especifique o fuso horário, o nome do host e o nome de domínio da sua Solução de gerenciamento de sistemas KACE.

Essa página também permite que você ative as configurações de DNS personalizadas. Uma instalação padrão do KACE como um Serviço usa servidores DNS públicos. Quando você configurar a VPN site-a-site, também poderá usar seu IP do DNS para tornar o dispositivo acessível para redes internas e públicas (recomendado), ou apenas para a rede interna, dependendo de sua configuração de DNS. Para fazer isso, selecione Ativar DNS personalizado, e no campo DNS principal, digite o endereço IP do DNS. Para obter mais informações, consulte o índice da ajuda nesta página.

Quando terminar, clique em Avançar.

8. Na página Confirmar, confira a configuração do KACE como um Serviço.

Caso seja necessário fazer alterações, use o botão Voltar no assistente para ir para a etapa adequada, e atualize sua configuração.

Quando terminar, clique em Concluir.

Quando a configuração inicial for concluída, a solução será reiniciada e a página de login de Console do administrador exibida.

9. Faça login na Console do administrador usando a ID de login admin e a senha escolhida durante a configuração inicial.

Se a Autenticação de dois fatores tiver sido ativada na página Configurações do administrador e licenciamento no assistente Configuração inicial, a página Configurar a autenticação de dois fatores será exibida.

10. Apenas Autenticação de dois fatores. Siga as instruções na página Configurar autenticação de dois fatores para gerar um código de verificação do Google Authenticator usando seu smartphone. No campo Código de verificação, digite o código do Google Authenticator, e clique em Concluir configuração. Um novo código de verificação é obrigatório em cada login subsequente.

Para ignorar essa etapa, clique em Ignorar configuração. Você só pode ignorar essa etapa durante uma janela de transição configurada. Para obter mais informações, consulte o Guia do administrador.

O Console do administrador será exibido e a solução estará pronta para uso.



Sua solução é configurada com um endereço IP estático, uma máscara de sub-rede e um gateway. Essas configurações não devem ser alteradas. No entanto, você pode alterar o nome de host do equipamento, o nome do servidor da Web e o nome do domínio, conforme necessário. Você pode revisar ou alterar essas configurações na página Configurações de rede no Console do administrador. Para mais informações sobre essa página, consulte o Guia do administrador.

Configurar a sequência da comunidade SNMP

Altere a sequência da comunidade SNMP para d35kt0pEn6. Isso permite que a Quest gerencie proativamente a infraestrutura virtual da solução e corrija problemas com o espaço do disco e processadores virtuais conforme eles surgem.

1. No Console do administrador, clique em Configurações para acessar o Painel de controle do equipamento.
2. Na parte superior da página, selecione Ativar monitoramento SNMP.
3. Especifique a seguinte sequência da comunidade SNMP: d35kt0pEn6 e clique em Salvar.

Ativar SSL

Você deve habilitar comunicações seguras entre a solução e os dispositivos gerenciados, e pode usar a solução Console do administrador para gerar um certificado de SSL.

Obtenha um nome de domínio registrado a ser usado para a solução. Essa etapa é necessária para gerar uma solicitação de assinatura do certificado SSL usando a solução Console do administrador.

1. No Console do administrador, clique em Configurações para acessar o Painel de controle do equipamento.
2. Clique em Configurações de segurança.
A página Configurações de segurança é exibida.
3. Na seção SSL, na parte inferior da página, selecione Habilitar SSL.
4. Clique em Gerar certificado SSL.
5. Forneça as informações de configuração e clique em Salvar.
6. Copie todo o texto de solicitação de certificado, incluindo as linhas "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" e "-----END CERTIFICATE REQUEST-----" e tudo que há entre elas, e, em seguida, envie-o para a pessoa que fornece à sua empresa os certificados de servidor da web. A chave privada é exibida sob o campo Chave privada. Ele será implantado na solução quando você carregar um certificado válido e clicar em Implantar.
7. Clique em Criar certificado autoassinado.

O certificado SSL será gerado. Os certificados autoassinados são convertidos em arquivos PEM, chamados kbox.pem e colocados nas pastas de dados do Agente do KACE SMA.



Se você criar um certificado autoassinado, será necessário implantá-lo a todos os dispositivos gerenciados por Agentes.

8. Clique em Implantar para implantar os certificados e habilitar o SSL na solução.
9. Clique em OK para reinicializar a solução.

Práticas recomendadas

Siga as orientações e recomendações contidas nesta seção ao usar o KACE como um Serviço.

Usar conexões VPN e recursos de rede

Se você estiver usando a comunicação tradicional agente-servidor entre o KACE como uma solução de Serviço e os dispositivos gerenciados, a instalação do agente nos dispositivos gerenciados é tudo o que é necessário para a comunicação. No entanto, se você estiver usando uma conexão VPN, é sua responsabilidade concluir o handshake de rede do ambiente para KACE como um Serviço. O KACE como uma equipe de Serviço pode fornecer recomendações, como os endereços IP apropriados e portas para liberar, e é fundamental que o administrador de rede esteja envolvido no processo de configuração. As conexões apropriadas do Cloud são configuradas e você precisa assegurar a conexão do seu lado para concluir a configuração com sucesso.

Além disso, alguns KACE como Serviço exigem uma conexão VPN para serem usados na nuvem, e geralmente uma única conexão VPN é suficiente para uma única empresa. Por exemplo, você pode usar uma única conexão VPN, mesmo que você tenha locais remotos, desde que esses locais possam rotear o tráfego através do site corporativo principal onde a conexão VPN existe. Todo o tráfego do agente do KACE SMA é roteado através da VPN e, em seguida, até a solução através da conexão VPN. Se os locais remotos não puderem ver o site corporativo principal ou se você quiser que cada site tenha um link VPN direto para a solução, você precisa comprar uma conexão VPN para cada site. Para obter mais informações sobre os recursos que exigem conexões VPN, consulte [Exceções de recursos do KACE como um serviço](#).



O preço para o KACE como um Serviço está baseado na largura de banda da rede compartilhada. Para adquirir recursos de rede adicionais ou para adquirir conexões VPN, entre em contato com o departamento de vendas da Quest em <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Usar conexões VPN com múltiplos domínios

O KACE como Serviço é projetado para ser usado com um único domínio e uma única conexão VPN. Se você tiver múltiplos domínios, você pode gerenciar os dispositivos (inventário) em outros domínios usando a solução, mas os recursos que exigem acesso VPN estão disponíveis apenas para um único domínio. Por exemplo, você pode fazer a autenticação em um único ambiente do Active Directory para Identity Access Management, mas não pode fazer a autenticação em mais de um domínio. O tráfego do agente a partir do domínio com a conexão VPN é roteado através da conexão VPN, enquanto o tráfego do agente a partir de outros domínios se conecta à solução usando o acesso padrão à Internet. Para obter mais informações sobre os recursos que exigem conexões VPN, consulte [Exceções de recursos do KACE como um serviço](#).

Sobre o endereço IP da solução

O KACE como um Serviço é configurado com um único endereço IP. O endereço IP é atribuído pela Quest e esse endereço não pode ser alterado. Você deve criar um registro de Host (A) no seu servidor DNS (Domain Name System) interno para o endereço IP estático da solução, e você pode criar múltiplos registros A (host) através de várias redes ou domínios para apontar para a sua solução. Se você precisar usar mais de um endereço IP público na rede, terá de adquirir uma instância separada de KACE como um Serviço. Várias instâncias de KACE como um Serviço não podem compartilhar quaisquer dados ou informações de banco de dados. Para obter mais informações, entre em contato com o departamento de vendas da Quest em <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Sobre as configurações de rede

Por padrão, todos os protocolos de rede e seus serviços associados estão desativados, exceto HTTPS e HTTP. Esses protocolos são utilizados nas interfaces de usuário da solução e nas comunicações do agente do KACE SMA. Quando o software KACE SMA Agent é provisionado em um dispositivo, o Agent sempre tenta se conectar ao equipamento usando HTTPS na porta 443 para comunicações criptografadas, se o SSL estiver ativado. Caso contrário, o agente utiliza HTTP através da porta 80.

Provisionamento do agente do KACE SMA para dispositivos gerenciados

O agente do KACE SMA é um aplicativo que pode ser instalado em dispositivos para permitir seu gerenciamento e relatório de inventário através da solução KACE com um Serviço. Para provisionar o software do agente para dispositivos diretamente da solução, você deve ter uma conexão VPN. No entanto, há métodos alternativos para implantar o software do agente sem conectividade VPN:

- Fazer download e instalar manualmente o agente nos dispositivos: Você pode baixar o agente do KACE SMA e incluí-lo na imagem de ouro usada para fazer a imagem de novos dispositivos. Para obter mais informações, consulte: <https://support.quest.com/kb/112151>.
- Instale o agente usando a Diretiva de Grupo do Windows (GPO). Para obter mais informações, vá para <https://support.quest.com/kb/133776>.
- Instale o agente usando outro sistema de gerenciamento: Se a solução Quest estiver substituindo outra solução de gerenciamento de sistemas, é possível implantar o agente usando os métodos de distribuição do sistema que está sendo substituído antes de seu descomissionamento e limpeza.

Configurações de comunicação do agente do KACE SMA

Agentes instalados em dispositivos gerenciados se comunicam periodicamente com a solução para reportar inventários, atualizar scripts e realizar outras tarefas. É possível configurar as definições do agente, incluindo o intervalo de conexão dos agentes, as mensagens exibidas ao usuário e o tempo de retenção de registros. Se houver várias organizações, você pode configurar definições do agente para cada organização separadamente. Para obter mais informações, consulte o Guia do administrador do KACE SMA: [Acessar o Guia do administrador e a Ajuda online](#).

Sobre o monitoramento do servidor

O KACE como um Serviço suporta o monitoramento do servidor, o qual proporciona desempenho básico e monitoramento de aplicativos para servidores no inventário. Você pode habilitar o monitoramento para servidores com o agente do KACE SMA e para servidores usando gerenciamento sem agente, e a configuração depende das políticas do departamento de TI. O monitoramento de servidor está disponível para até cinco servidores usando uma licença padrão do KACE como um Serviço, e você pode obter uma licença para aumentar esse número.

Se você habilitar o monitoramento de servidores gerenciados por agente, as informações de alerta serão transmitidas pela porta 443 além do protocolo de comunicação de agente existente. Se você ativar o monitoramento para servidores usando o gerenciamento sem agentes, o equipamento utilizará SSH ou Telnet para se conectar ao servidor, ler os logs, verificar se há alertas e exibir os alertas no KACE SMA Console do administrador. Como o acesso VPN é necessário para o uso do SSH e Telnet, uma conexão VPN é necessária para o monitoramento do servidor sem agente.

Sobre distribuição de arquivos (pacotes) e Compartilhamento de replicação

Com o KACE como um Serviço, cada local é uma localidade remota. A Quest recomenda enfaticamente que você configure Compartilhamentos de replicação para cada localidade para otimizar o uso da largura de banda nas conexões com a Internet de escritórios remotos. Os Compartilhamentos de replicação são dispositivos que mantêm cópias de arquivos para distribuição, como, por exemplo, instalações gerenciadas, patches, scripts e atualizações da Dell.

Com o compartilhamento de arquivo Samba desligado, os uploads de arquivo para a solução são limitados a 2 GB. Para arquivos acima de 2 GB, utilize um local de download alternativo para preparar os arquivos dentro da rede corporativa.

Um local alternativo de download pode ser qualquer local de rede que possua todos os arquivos necessários para a instalação de um aplicativo específico. É possível distribuir pacotes a partir de locais de download alternativos, incluindo um endereço de UNC ou fonte DFS. Os protocolos CIFS e SMB, servidores Samba e soluções de servidores de arquivos são compatíveis. O local é especificado ao criar uma Instalação gerenciada. Para obter mais informações, consulte a seção

Distribuição do Guia do administrador do KACE SMA: [Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line](#).

Sobre o uso de largura de banda e largura de banda de rede dedicada

O KACE como um Serviço usa uma rede em nuvem compartilhada. Para reduzir os requisitos da largura de banda da rede compartilhada, a Quest recomenda enfaticamente o uso de Compartilhamentos de replicação. Se a solução pode provocar problemas de largura de banda na rede compartilhada, pode ser necessário configurar Compartilhamentos de replicação ou adquirir largura de banda de rede dedicada. Para obter mais informações, entre em contato com o departamento de vendas da Quest em <https://quest.com/company/contact-us.aspx>.

Sobre proteção de dados e segurança

Os data centers em nuvem e equipamentos da Quest têm uma infraestrutura altamente disponível e fornecem toda a proteção e segurança necessária para o equipamento. Para obter mais informações sobre as configurações de segurança da solução, consulte a seção de configuração do Guia do administrador do KACE SMA: [Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line](#).

Uso dos arquivos de backup

Os arquivos de backup são usados para restaurar a solução KACE como um Serviço em caso de perda de dados ou para preservar as configurações durante upgrades, e a Quest automaticamente faz cópias externas do arquivo de backup noturno mais recente para fins de recuperação de desastres.

Você pode acessar os arquivos de backup usando o Console administrativo. Se os arquivos ficarem muito grandes para download através de HTTP, você pode acessá-los usando FTP. Consulte [Fazer backup da solução e ativar o acesso de FTP](#). Se a largura de banda da rede for limitada, considere a possibilidade de usar uma distribuição de arquivos para baixar grandes arquivos de backup. Consulte [Sobre distribuição de arquivos \(pacotes\) e Compartilhamento de replicação](#).

A restauração de qualquer tipo de arquivo de backup destruirá os dados configurados no servidor da solução. A Quest recomenda descarregar todos os arquivos de backup ou dados a serem mantidos antes de restaurar as configurações.

Fazer backup da solução e ativar o acesso de FTP

Você pode permitir que a Quest copie arquivos de backup diária e mensalmente para uma área de armazenamento local de alta velocidade, permitindo o acesso de FTP e definindo a senha de FTP para segetbxf, conforme descrito nesta seção. O acesso de FTP exige uma conexão VPN.

1. No Console do administrador, clique em Configurações para acessar o Painel de controle do equipamento.
2. Clique em Configurações de segurança.
A página Configurações de segurança é exibida.
3. Na seção superior, especifique as seguintes configurações:

Opção	Descrição
Habilitar backup via FTP	Marque esta caixa de seleção para permitir o acesso de FTP a arquivos de backup.
Tornar FTP gravável	Marque esta caixa de seleção para usar FTP para carregar arquivos de backup.
Senha de novo usuário do FTP	Digite a seguinte senha: segetbxf.


Se a senha de usuário de FTP estiver definida, o servidor de backup automaticamente copia, diariamente e mensalmente, os arquivos de backup para uma área de armazenamento local de alta velocidade. Para obter mais informações sobre o gerenciamento de backups, consulte a seção de manutenção do Guia do administrador do KACE SMA: [Acessar o Guia do administrador](#) e [a Ajuda on-line](#).

Como usar o KACE GO

O KACE GO é um aplicativo que fornece acesso aos tíquetes do Service Desk, informações de inventário e recursos de implantação de aplicativos de smartphones e tablets. O aplicativo também permite que usuários enviem tíquetes do service desk, visualizem o status dos tíquetes enviados e leiam artigos da Base de conhecimento em seus dispositivos móveis. É possível baixar o KACE GO na App StoreSM da Apple® para dispositivos com iOS ou na Google® Play™ Store para dispositivos com Android™. Para obter mais informações, consulte o Guia do administrador do KACE SMA: [Acessar o Guia do administrador](#) e [a Ajuda on-line](#).

Acessar o Guia do administrador e a Ajuda on-line

Para obter ajuda usando o Console do administrador, clique no ícone de Ajuda no canto direito superior da interface para abrir a Ajuda contextual. Para acessar o sistema principal da Ajuda, clique nos links nos tópicos de Ajuda contextual.



Programação de treinamento

Para ajudá-lo a começar a usar a solução, a Quest oferece um programa de treinamento chamado QuickStart. Este programa oferece assistência remota para ajudar a preparar rapidamente a solução para uso e começar o provisionamento, o gerenciamento, a proteção e a manutenção de seus dispositivos conectados à rede.

Para saber mais sobre o programa, acesse <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332>.

Para se registrar, envie uma solicitação em <https://www.quest.com/register/113381>.

Artigos da Base de conhecimento

Para obter informações adicionais, acesse o site da Base de conhecimento do Suporte da Quest, <https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb>.

- Portas de rede exigidas pela solução: <https://support.quest.com/kb/111775>
- Listas brancas necessárias para os patches: <https://support.quest.com/kb/111785>
- Instalar o Agente KACE SMA usando a Política de grupo do Windows: <https://support.quest.com/kb/133776>
- Trabalhar com arquivos de backup: <https://support.quest.com/kb/111736>

Sobre nós

Somos mais do que um nome

Estamos em uma jornada para fazer sua tecnologia da informação trabalhar mais por você. É por esse motivo que criamos soluções de software voltadas para a comunidade que ajudam você a passar menos tempo cuidando da administração da TI e mais tempo inovando nos negócios. Ajudamos a modernizar seu data center, levamos a nuvem até você com mais rapidez e fornecemos a experiência, a segurança e a acessibilidade de que você precisa para expandir seus negócios orientados aos dados. Aliados ao convite da Quest para que a comunidade global participe dessa inovação, e ao nosso firme compromisso para garantir a satisfação do cliente, continuamos a oferecer soluções que têm um verdadeiro impacto em nossos clientes hoje e a deixar um legado do qual temos orgulho. Estamos desafiando o panorama atual transformando a nossa empresa em uma nova empresa de software. E, como seu parceiro, trabalhamos incansavelmente para garantir que sua tecnologia da informação seja projetada para e por você.

Essa é a nossa missão e estamos juntos nisso. Bem-vindo à nova Quest. Você foi convidado a participar da inovação.

Nossa marca, nossa visão. Juntas.

Nosso logotipo reflete nossa história: inovação, comunidade e suporte. Uma parte importante dessa história começa com a letra Q. É um círculo perfeito, que representa nosso compromisso com a precisão e a força tecnológica. O espaço no próprio Q simboliza nossa necessidade de adicionar a parte que falta (você) à comunidade, à nova Quest.

Contato com a Quest

Para perguntas sobre vendas ou outras questões, acesse www.quest.com/contact.

Recursos de suporte técnico

O Portal de suporte oferece ferramentas de autoajuda que podem ser usadas para solucionar problemas de forma rápida e independente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. O Portal de suporte permite:

- Enviar e gerenciar uma solicitação de serviço
- Visualizar artigos da Base de conhecimento
- Inscrever-se para notificações de produtos
- Fazer download de software e documentação técnica
- Assistir a vídeos de instruções
- Participar de discussões comunitárias
- Conversar com engenheiros de suporte on-line
- Visualizar serviços para ajudá-lo com seu produto.

Configuración del dispositivo

En esta guía se explica cómo empezar a trabajar con la versión alojada de KACE como servicio, que se ejecuta dentro de la nube. En esta guía encontrará los requisitos, la descripción de las características y las instrucciones para utilizar el dispositivo alojado. Para obtener información sobre cómo configurar otras versiones del dispositivo de administración de sistemas KACE, y para obtener documentación adicional, consulte <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/technical-documents>.

Antes de comenzar

Antes de configurar el dispositivo, hay diversas medidas preliminares que debe tomar.

1. Adquiera una licencia para KACE como un servicio en ventas de Quest en <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>. Después de comprar una licencia, Quest le envía los detalles de la incorporación, incluida una dirección IP estática para el dispositivo, en un mensaje de correo electrónico de bienvenida. Disponga de este correo electrónico al comenzar.



Algunas características de KACE como un servicio requieren una conexión VPN. Para agregar una conexión VPN a su compra en cualquier momento, comuníquese con ventas de Quest en <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

2. En el registro A del servidor DNS (sistema de nombres de dominio) interno, escriba el nombre de host del dispositivo. El registro A define el nombre de host para el registro MX, lo que habilita a los usuarios a enviar tickets por correo electrónico a la mesa de servicio. De forma predeterminada, el nombre de host del dispositivo es k1000, pero debe cambiarlo durante la configuración inicial.
3. Asegúrese de que los ajustes de la red y del firewall permitan el acceso saliente a KACE como un servicio en los siguientes puertos. Estos puertos también deben estar abiertos en los dispositivos, incluidos equipos de escritorio y servidores, que tendrán el software del agente de SMA de KACE instalado:
 - 80: se usa para consolas basadas en la web de dispositivos y comunicaciones del agente a través de HTTP
 - 443: se usa para consolas basadas en la web de dispositivos y comunicaciones del agente a través de HTTPS
4. Obtenga un nombre de dominio registrado para el dispositivo KACE como un servicio. Esto es NECESARIO para generar una solicitud de firma de certificado SSL desde el dispositivo y utilizar el puerto 443 (HTTPS) para las comunicaciones del agente. Quest se reserva el derecho a desactivar el acceso al puerto 80 (HTTP) en un plazo de 30 días. Para obtener más información, consulte <https://support.quest.com/kb/114757>.

Excepciones de la característica KACE como un servicio

Todas las funcionalidades de la Consola del administrador del SMA de KACE se pueden configurar para su uso dentro de la nube. Sin embargo, algunas funciones requieren de acceso directo a la red, el cual se establece mediante una conexión VPN de sitio a sitio. Las conexiones VPN aprovechan la red compartida de KACE como un servicio, y a menudo una única conexión VPN es suficiente para activar la funcionalidad para una sola empresa. Sin embargo, puede que en algunos casos se necesiten conexiones VPN adicionales y un ancho de banda de red dedicado. Para obtener más información, consulte [Uso de los recursos de la red y conexiones VPN](#).

No se admite la actualización del dispositivo. Si se le solicita actualizar a una versión más reciente, no continúe con la actualización, a menos que reciba indicaciones por parte del equipo de soporte de Quest.

Funciones de la Consola del administrador que requieren una conexión VPN

Las siguientes funciones de la Consola del administrador requieren una conexión VPN:

- Supervisión de servidores mediante administración de dispositivos sin agente.
- Wake On LAN.
- Detección de redes, incluido el análisis de IP, el análisis de Active Directory® y el análisis de NMAP.
- Aprovisionamiento del agente de SMA de KACE desde el dispositivo. Consulte [Aprovisionamiento del agente de SMA de KACE en los dispositivos administrados](#).
- Importación y exportación de recursos (el uso compartido de archivos está bloqueado por el firewall de la nube).
- Acceso FTP a los archivos de copia de seguridad (el acceso FTP está bloqueado por el firewall de la nube).
- Los paquetes de aplicaciones y las dependencias de scripts se deben cargar mediante HTTP. Las cargas de paquetes grandes podrían superar el tiempo de espera en conexiones de red lentas. Los paquetes de más de 2 GB se deben distribuir a través de una ubicación de descarga alternativa desde un servidor de archivos interno.
- Etiquetas LDAP de dispositivo y usuario.
- Autenticación de usuario LDAP.

- Importación de usuario LDAP.
- Inicio de sesión único de Active Directory para la Consola del administrador y la Consola de usuario.
- Reenvío de mensajes de correo electrónico para tickets de la mesa de servicio y otras comunicaciones por correo electrónico.

Excepciones de características de la consola de usuario

La Consola de usuario es la interfaz que permite que la biblioteca de software y las características de la mesa de servicio estén disponibles para los usuarios finales. Las siguientes funciones de la Consola de usuario no se admiten en la nube:

- Instalaciones automáticas de software desde la Consola de usuario (las descargas son compatibles).
- La ficha Mi PC dentro de la Consola de usuario.

Configuración de KACE como servicio

Utilice el asistente de Configuración inicial para configurar KACE como servicio y para iniciar sesión en la Consola del administrador del dispositivo.



La configuración del navegador determina el idioma que se muestra en la Consola del administrador la primera vez que inicia sesión. Para obtener información sobre cómo cambiar los ajustes de idioma, consulte la Guía para el administrador del dispositivo: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea.](#)

1. Abra un navegador web e ingrese la URL de la Consola del administrador que recibió en el mensaje de correo electrónico de Bienvenida de Quest.
Aparece la página Acuerdo de transacción de software.
2. Acepte el acuerdo.
Aparece el asistente de Configuración inicial.
3. En el asistente de Configuración inicial, en la página de Bienvenida, verifique que tenga la información necesaria para configurar el dispositivo y, luego, haga clic en Siguiente.
4. En la página Autenticación de dos factores de la consola de diagnóstico, revise y registre la clave secreta y los tokens fuera de línea, y, luego, haga clic en Siguiente.
5. En la página Licencias y ajustes de administrador, proporcione la siguiente información:

Opción	Descripción
Clave de licencia	La clave de licencia que recibió en el correo electrónico de bienvenida de Quest. Si no

Opción	Descripción
	cuenta con una clave de licencia, comuníquese con Soporte de software de Quest en https://support.quest.com/contact-support .
Nombre de la compañía	El nombre de su compañía o grupo.
Correo electrónico del administrador	La dirección de correo electrónico en la que desea recibir las comunicaciones de Quest.
Contraseña	<p>La contraseña para la cuenta de administrador predeterminada, que es la cuenta que utiliza para iniciar sesión en la Consola del administrador del dispositivo. La cuenta de administrador predeterminada es la única cuenta en el dispositivo en este momento. Si olvida la contraseña de esta cuenta, el sistema podría tener que reajustarse a los ajustes de fábrica que pueden resultar en pérdida de datos.</p> <p>i Si cuenta con varios dispositivos de SMA de KACE o SDA de KACE (implementación de sistemas), Quest recomienda que use la misma contraseña para la cuenta de administrador en todos los dispositivos. Esto le permitirá vincular los dispositivos posteriormente. Para obtener más información, consulte la Guía para el administrador del dispositivo: Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea.</p>
Autenticación de dos factores	<p>Si desea proporcionar una mayor seguridad para los usuarios que inician sesión en el dispositivo, establezca este valor como Habilitado. Con esta función se incorpora un paso adicional en el proceso de inicio de sesión. Se basa en la aplicación Google Authenticator para generar códigos de verificación. La aplicación genera un nuevo código de seis dígitos a intervalos regulares. Cuando esta opción está habilitada, a los usuarios finales se les solicita el código de verificación cada vez que inician sesión.</p> <p>i Si habilita esta función, asegúrese de que la hora del servidor KACE SMA sea exacta, así como los dispositivos que ejecutan Google Authenticator. Google Authenticator se basa en la hora</p>

Opción

Descripción

actual para crear el token. Si la hora del servidor no está sincronizada con la de los dispositivos que ejecutan Google Authenticator, la validación del token puede fallar, lo que podría ocasionar un bloqueo de la cuenta.

Cuando haya terminado, haga clic en **Siguiente**.

6. En la página **Habilitar uso compartido de archivos**, siga las instrucciones en pantalla para completar este paso.
7. En la página de **Ajustes de dominio**, especifique la zona horaria, el nombre del host y el nombre de dominio de su aplicación de administración de sistemas KACE.

Esta página también le permite activar ajustes personalizados de DNS. En una instalación predeterminada de KACE como servicio se utilizan servidores DNS públicos. Cuando configure VPN de sitio a sitio, también puede usar su IP de DNS para acceder al dispositivo desde redes públicas e internas (recomendado) o simplemente desde la red interna, según su configuración de DNS. Para ello, seleccione **Habilitar DNS personalizado** y, en el campo **DNS primario**, escriba la dirección IP del DNS. Para obtener más información, consulte el contenido de ayuda en esta página.

Cuando haya terminado, haga clic en **Siguiente**.

8. En la página **Confirmar**, revise su configuración de KACE como servicio.

Si debe realizar cambios, utilice el botón **Atrás** en el asistente para ir al paso correspondiente y actualizar la configuración.

Cuando haya terminado, haga clic en **Finalizar**.

Luego finaliza la configuración inicial, el dispositivo se reinicia y aparece la página de inicio de sesión de **Consola del administrador**.

9. Inicie sesión en **Consola del administrador** con la ID de inicio de sesión **admin** y la contraseña que eligió en la configuración inicial.

Si la autenticación de dos factores está habilitada en la página **Licencias y ajustes de administrador**, en el asistente de **Configuración inicial**, aparecerá la pantalla **Configurar autenticación de dos factores**.

10. **Autenticación de dos factores solamente**. Siga las instrucciones que aparecen en la página **Configurar autenticación de dos factores** para generar un código de verificación de Google Authenticator a través de su teléfono inteligente. En el campo **Código de verificación**, escriba el código de Google Authenticator y haga clic en **Finalizar configuración**. Se requiere un nuevo código de verificación para cada inicio de sesión posterior.

Para omitir este paso, haga clic en **Omitir configuración**. Solo se puede omitir este paso durante un período de transición configurado. Para obtener más información, consulte la **Guía** para el administrador.

Aparece la Consola del administrador y el dispositivo está listo para usarse.



El dispositivo está configurado con una dirección IP estática, una máscara de subred y una puerta de enlace. Estos ajustes no se deben modificar. Sin embargo, puede cambiar el nombre de host del dispositivo, el nombre del servidor web y el nombre de dominio, según sea necesario. Puede revisar o modificar estos ajustes en la página Ajustes de redes en la Consola del administrador. Para obtener más información acerca de esta página, consulte la Guía para el administrador.

Configure la cadena de comunidad SNMP

Cambie la cadena de comunidad SNMP a d35kt0pEn6. Esto le permite a Quest administrar de forma proactiva la infraestructura virtual del dispositivo y corregir los problemas de espacio en el disco y de procesadores virtuales a medida que surjan.

1. En la Consola del administrador, haga clic en Ajustes para ir al Panel de control del dispositivo.
2. En la sección superior de la página, seleccione Habilitar supervisión de SNMP.
3. Especifique la siguiente cadena de comunidad SNMP: d35kt0pEn6 y, a continuación, haga clic en Guardar.

Habilite SSL

Debe habilitar las comunicaciones seguras entre el dispositivo y los dispositivos administrados, y puede utilizar la Consola del administrador del dispositivo para generar un certificado SSL.

Obtenga un nombre de dominio registrado para usarlo en el dispositivo. Esto es necesario para generar una solicitud de firma de certificado SSL mediante la Consola del administrador del dispositivo.

1. En la Consola del administrador, haga clic en Ajustes para ir al Panel de control del dispositivo.
2. Haga clic en Ajustes de seguridad.
Aparece la página Ajustes de seguridad.
3. En la sección SSL hacia la parte inferior de la página, seleccione Habilitar SSL.
4. Haga clic en Generar certificado SSL.
5. Proporcione la información de configuración y luego haga clic en Guardar.
6. Copie todo el texto de la solicitud del certificado, incluidas las líneas "-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----" y "-----END CERTIFICATE REQUEST-----", junto con todo lo que aparezca entremedio, y luego envíe la solicitud a quien provea los certificados de servidor web a su compañía. Su clave privada se muestra en el campo Clave privada. Se implementa en el dispositivo cuando carga un certificado válido y luego hace clic en Implementar.
7. Haga clic en Crear certificado autofirmado.

Se genera el certificado SSL. Los certificados autofirmados se convierten en archivos PEM, denominados `kbox.pem`, y se colocan en las carpetas de datos del agente de SMA de KACE.



Si crea un certificado autofirmado, tendrá que implementar ese certificado en todos los dispositivos administrados por el agente.

8. Haga clic en **Implementar** para implementar el certificado y habilitar SSL en el dispositivo.
9. Haga clic en **Aceptar** para reiniciar el dispositivo.

Mejores prácticas

Siga las directrices y recomendaciones en esta sección cuando use KACE como un servicio.

Uso de los recursos de la red y conexiones VPN

Si está utilizando la comunicación agente-servidor tradicional entre el dispositivo KACE como un servicio y sus dispositivos administrados, todo lo que se requiere para la comunicación es la instalación del agente en los dispositivos administrados. Sin embargo, si está utilizando una conexión VPN, es su responsabilidad completar el protocolo de enlace de su entorno para KACE como un servicio. El equipo de KACE como un servicio puede proporcionar recomendaciones, como las direcciones IP y los puertos apropiados para autorizar, y es esencial que el administrador de red participe en el proceso de configuración. Las conexiones correspondientes a la nube están configuradas; debe asegurarse de que la conexión en su lado permita completar la configuración correctamente.

Además, algunas características de KACE como un servicio requieren el uso de una conexión VPN en la nube, y generalmente, una conexión VPN única es suficiente para una sola empresa. Por ejemplo, puede utilizar una única conexión VPN incluso si tiene ubicaciones remotas siempre que dichas ubicaciones puedan enrutar el tráfico a través del sitio corporativo principal donde existe la conexión VPN. Todo el tráfico del agente de SMA de KACE se envía a través de la VPN y luego al dispositivo a través de la conexión VPN. Si las ubicaciones remotas no pueden ver el sitio corporativo principal o si desea que cada sitio tenga un vínculo VPN directo al dispositivo, necesita comprar una conexión VPN para cada sitio. Para obtener más información acerca de las funciones que requieren conexiones VPN, consulte [Excepciones de la característica KACE como un servicio](#).



Los precios de KACE como un servicio se basan en el ancho de banda de red compartida. Para adquirir recursos de red adicionales o conexiones VPN, comuníquese con ventas de Quest en <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Uso de conexiones VPN con varios dominios

KACE como un servicio está diseñado para su uso con un dominio único y una conexión VPN única. Si tiene varios dominios, puede administrar los dispositivos (inventario) en otros dominios

utilizando el dispositivo, pero las características que requieren acceso VPN solo están disponibles para un solo dominio. Por ejemplo, puede autenticarse en un único entorno de Active Directory para la administración de acceso de identidad, pero no puede autenticarse en más de un dominio. El tráfico de agente desde el dominio con la conexión VPN se enruta a través de la conexión VPN, mientras que el tráfico de agente para otros dominios se conecta al dispositivo utilizando el acceso a Internet estándar. Para obtener más información acerca de las funciones que requieren conexiones VPN, consulte [Excepciones de la característica KACE como un servicio](#).

Acerca de la dirección IP del dispositivo

KACE como un servicio está configurado para una única dirección IP. La dirección IP la asigna Quest y no se puede cambiar. Debe crear un registro host (A) en el servidor del sistema de nombres de dominio (DNS) interno para la dirección IP estática del dispositivo y puede crear varios registros A (host) en varias redes o dominios para señalar su dispositivo. Si necesita usar más de una dirección IP pública para su red, deberá adquirir una instancia independiente de KACE como un servicio. Varias instancias de KACE como un servicio no pueden compartir cualquier dato o información de la base de datos. Para obtener más información, comuníquese con ventas de Quest en <https://www.quest.com/company/contact-us.aspx>.

Acerca de los ajustes de redes

De manera predeterminada, todos los protocolos de red y sus servicios asociados están deshabilitados, excepto para HTTPS y HTTP. Estos protocolos se utilizan para las interfaces de usuario de dispositivos y en las comunicaciones del agente de SMA de KACE. Cuando el software KACE SMA Agent se integra en un dispositivo, siempre intenta conectarse a este mediante HTTPS a través del puerto 443 para comunicaciones cifradas si SSL está habilitado. En caso contrario, el agente utiliza HTTP a través del puerto 80.

Aprovisionamiento del agente de SMA de KACE en los dispositivos administrados

El agente de SMA de KACE es una aplicación que se puede instalar en los dispositivos para permitir la administración de dispositivos y los informes de inventario a través del dispositivo KACE como un servicio. Para aprovisionar el software agente en los dispositivos directamente desde el dispositivo, debe tener una conexión VPN. Sin embargo, existen métodos alternativos para implementar el software agente sin conectividad VPN:

- Descargue e instale manualmente el agente en los dispositivos: Puede descargar el agente de SMA de KACE e incluirlo en la imagen dorada que se utiliza para representar los dispositivos nuevos. Para obtener más información, consulte: <https://support.quest.com/kb/112151> .

- Instalar el agente mediante la Directiva de grupo de Windows (GPO). Para obtener más información, visite <https://support.quest.com/kb/133776>.
- Instalar el agente utilizando otro sistema de administración: Si la solución Quest está reemplazando a otra solución de administración de sistemas, puede implementar el Agente mediante los métodos de distribución del sistema que se va a reemplazar antes de su retiro y limpieza.

Configuración de los ajustes de comunicación del agente de SMA de KACE

Los agentes instalados en dispositivos administrados se comunican periódicamente con el dispositivo para informar el inventario, actualizar scripts y realizar otras tareas. Puede configurar los ajustes del agente, como el intervalo en el que se registran los agentes, los mensajes que se muestran a los usuarios y el tiempo de retención de registros. Si tiene varias organizaciones, puede configurar ajustes del agente para cada organización por separado. Para obtener más información, consulte la Guía para el administrador de SMA de KACE: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea](#).

Acerca de la supervisión del servidor

KACE como servicio admite supervisión de servidores, que corresponde a una supervisión básica de rendimiento y aplicaciones de los servidores en el inventario. Puede habilitar la supervisión de servidores con el agente de SMA de KACE y de servidores que utilizan administración sin agente; la configuración depende de las políticas del departamento de TI. La supervisión de servidores está disponible para un máximo de cinco servidores que utilizan una licencia estándar de KACE como un servicio. Puede obtener una licencia para aumentar esa cantidad.

Si habilita la supervisión de servidores administrados por agente, la información de la alerta se transmite a través del puerto 443, además del protocolo de comunicaciones de agente existente. Si habilita la supervisión de servidores con administración sin agente, el dispositivo utiliza SSH o Telnet para conectarse al servidor, leer los registros, verificar las alertas y visualizar las alertas en la Consola del administrador de SMA de KACE. Puesto que se requiere acceso VPN para el uso de SSH y Telnet, se requiere una conexión VPN para la supervisión de servidores sin agente.

Acerca de la distribución de archivos (paquetes) y recursos compartidos de replicación

Con KACE como un servicio, cada sitio es un sitio remoto. Quest recomienda encarecidamente configurar recursos compartidos de replicación para cada sitio con el fin de optimizar el uso de ancho de banda en las conexiones a Internet en oficinas remotas. Los recursos compartidos de replicación son dispositivos que mantienen copias de los archivos para su distribución, tales como instalaciones administradas, parches, scripts y actualizaciones de Dell.

Con los recursos compartidos de archivo Samba desactivados, las cargas de archivos en el dispositivo están limitadas a 2 GB. Para archivos que exceden 2 GB, utilice una ubicación de descarga alternativa para guardar los archivos dentro de la red corporativa.

Una ubicación de descarga alternativa puede ser cualquier ubicación de la red que tenga todos los archivos necesarios para instalar una aplicación en particular. Puede distribuir paquetes desde ubicaciones de descarga alternativas, como una dirección UNC o un origen DFS. Admite los protocolos CIFS y SMB, los servidores Samba y los dispositivos del servidor de archivos. Especifica la ubicación cuando crea una instalación administrada. Para obtener más información, consulte la sección Distribución de la Guía para el administrador de SMA de KACE: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea](#).

Acerca del uso del ancho de banda y ancho de banda de red dedicada

KACE como un servicio utiliza una red en la nube compartida. Para reducir los requisitos de ancho de banda de la red compartida, Quest recomienda encarecidamente el uso de recursos compartidos de replicación. Si el dispositivo produce problemas de ancho de banda en la red compartida, puede ser necesario configurar recursos compartidos de replicación o adquirir ancho de banda de red dedicada. Para obtener más información, comuníquese con ventas de Quest en <https://quest.com/company/contact-us.aspx>.

Acerca de la seguridad y protección de datos

Los centros de datos en la nube y los dispositivos Quest disponen de una infraestructura de alta disponibilidad y proporcionan toda la protección y la seguridad necesarias para el dispositivo. Para obtener más información acerca de los ajustes de seguridad de los dispositivos, consulte la sección sobre configuración de la Guía para el administrador de SMA de KACE: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea](#).

Uso de archivos de copia de seguridad

Los archivos de copia de seguridad se utilizan para restaurar el dispositivo KACE como un servicio en caso de pérdida de datos o para conservar los ajustes durante una actualización; Quest hace automáticamente copias externas del archivo de copia de seguridad nocturna más reciente para la recuperación ante desastres.

Puede tener acceso a los archivos de copia de seguridad utilizando la consola del administrador. Si los archivos son demasiado grandes para descargarlos con HTTP, puede acceder a ellos mediante FTP. Consulte [Hacer copia de seguridad del dispositivo y habilitar el acceso a FTP](#). Si el ancho de banda es limitado, considere el uso de distribución de archivos para descargar archivos de copia de seguridad grandes. Consulte [Acerca de la distribución de archivos \(paquetes\) y recursos compartidos de replicación](#).

La restauración de cualquier tipo de archivo de copia de seguridad destruye todos los datos actualmente configurados en el servidor del dispositivo. Quest recomienda que descargue

todos los datos o archivos de copia de seguridad que quiera conservar antes de realizar una restauración de los ajustes.

Hacer copia de seguridad del dispositivo y habilitar el acceso a FTP

Puede habilitar Quest para copiar archivos de copia de seguridad diarios y mensuales a un área de almacenamiento de alta velocidad local mediante la habilitación de acceso a FTP y la configuración de la contraseña de FTP como segetbxf, según se describe en esta sección. El acceso a FTP requiere una conexión VPN.

1. En la Consola del administrador, haga clic en Ajustes para ir al Panel de control del dispositivo.
2. Haga clic en Ajustes de seguridad.
Aparece la página Ajustes de seguridad.
3. En la sección superior, especifique los siguientes ajustes:

Opción	Descripción
Habilitar copia de seguridad a través del FTP	Seleccione esta casilla de verificación para habilitar el acceso de FTP a los archivos de copia de seguridad.
Convertir el FTP en grabable	Seleccione esta casilla para utilizar FTP para cargar archivos de copia de seguridad.
Contraseña de nuevo usuario de FTP:	Escriba la siguiente contraseña: segetbxf.


Si la contraseña de usuario de FTP está configurada, el servidor de copia de seguridad copia automáticamente los archivos de copia de seguridad diarios y mensuales a un área de almacenamiento de alta velocidad local. Para obtener más información acerca de la administración de copias de seguridad, consulte la sección sobre mantenimiento de la Guía para el administrador de SMA de KACE: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea](#).

Uso de KACE GO

KACE GO es una aplicación que proporciona acceso a los tickets de la mesa de servicio, a información de inventario y a funciones de implementación de aplicaciones desde teléfonos inteligentes y tabletas. Además, la aplicación permite a los usuarios enviar tickets de la mesa de servicio, ver el estado de los tickets enviados y leer artículos de la base de conocimientos desde dispositivos móviles. Puede descargar KACE GO en Apple® App StoreSM en el caso de los dispositivos iOS o en Google® PlayTM Store en el caso de los dispositivos AndroidTM. Para obtener más información, consulte la Guía para el administrador de SMA de KACE: [Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea](#).

Acceso a la Guía para el administrador y la ayuda en línea

Para obtener ayuda a través de la Consola del administrador, haga clic en el vínculo de Ayuda en la esquina superior derecha de la interfaz para abrir la ayuda contextual. Para acceder al sistema de ayuda principal, haga clic en los vínculos incluidos en los temas de ayuda contextual.



Programación de la capacitación

Para ayudarlo a comenzar a usar el dispositivo, Quest proporciona un programa de capacitación denominado QuickStart. En este programa se proporciona asistencia remota para ayudarlo a poner en marcha su solución rápidamente y comenzar el aprovisionamiento, la gestión, la protección y el mantenimiento de sus dispositivos conectados a la red.

Para obtener más información sobre este programa, visite <https://support.quest.com/kace-systems-management-appliance/professional-services/332>.

Para registrarse, envíe una solicitud a <https://www.quest.com/register/113381>.

Artículos de la base de conocimientos

Para obtener información adicional, vaya al sitio de la base de conocimientos de soporte de Quest <https://support.quest.com/systems-management-appliance/kb>.

- Puertos de red requeridos por el dispositivo: <https://support.quest.com/kb/111775>
- Listas blancas requeridas para la aplicación de parches: <https://support.quest.com/kb/111785>
- Instalación del agente de SMA de KACE mediante la política de grupo de Windows: <https://support.quest.com/kb/133776>
- Trabajo con archivos de copia de seguridad: <https://support.quest.com/kb/111736>

Acerca de nosotros

Somos algo más que un nombre

Es nuestra misión hacer que su tecnología de la información trabaje arduamente para usted. Y es por eso que construimos soluciones de software impulsadas por la comunidad, que lo ayudarán a pasar menos tiempo en la administración de TI y más tiempo en la innovación empresarial. Lo

ayudamos a modernizar su centro de datos, entrar más rápido a la nube y ofrecer la experiencia, seguridad y accesibilidad que necesita para hacer crecer su negocio impulsado por datos. Junto con la invitación de Quest a la comunidad mundial para ser parte de su innovación, y nuestro firme compromiso de garantizar la satisfacción del cliente, continuamos ofreciendo soluciones que tengan un verdadero impacto en nuestros clientes hoy y dejar un legado que nos llene de orgullo. Estamos desafiando al statu quo transformándonos en una nueva empresa de software. Y como su socio, trabajamos incansablemente para asegurarnos de que la tecnología de la información esté diseñada para usted y por usted. Esta es nuestra misión y estamos en esto juntos. Bienvenido al nuevo Quest. Está invitado a unirse a la innovación.

Nuestra marca, nuestra visión. Juntos.

Nuestro logo refleja nuestra historia: innovación, comunidad y apoyo. Una parte importante de esta historia comienza con la letra Q. Es un círculo perfecto que representa nuestro compromiso con la precisión y solidez tecnológica. El espacio en la propia Q simboliza nuestra necesidad de añadir la pieza faltante (usted), a la comunidad y al nuevo Quest.

Para comunicarse con Quest

Para ventas u otras dudas, visite www.quest.com/contact.

Recursos del soporte técnico

El portal de soporte proporciona herramientas de autoayuda que puede utilizar para resolver problemas de forma rápida e independiente, las 24 horas al día, los 365 días del año. El portal de soporte le permite:

- Enviar y administrar una solicitud de servicio
- Consultar los artículos de la base de conocimientos
- Suscribirse a las notificaciones de productos
- Descargar documentación del software y técnica
- Ver videos de procedimientos
- Participar en debates de la comunidad
- Hablar por chat en línea con los ingenieros de soporte
- Ver servicios para ayudarlo con su producto

Legal notices

Copyright 2018 Quest Software Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

This guide contains proprietary information protected by copyright. The software described in this guide is furnished under a software license or nondisclosure agreement. This software may be used or copied only in accordance with the terms of the applicable agreement. No part of this guide may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording for any purpose other than the purchaser's personal use without the written permission of Quest Software Inc.

The information in this document is provided in connection with Quest Software products. No license, express or implied, by estoppel or otherwise, to any intellectual property right is granted by this document or in connection with the sale of Quest Software products. EXCEPT AS SET FORTH IN THE TERMS AND CONDITIONS AS SPECIFIED IN THE LICENSE AGREEMENT FOR THIS PRODUCT, QUEST SOFTWARE ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER AND DISCLAIMS ANY EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTY RELATING TO ITS PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL QUEST SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOSS OF INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS DOCUMENT, EVEN IF QUEST SOFTWARE HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. Quest Software makes no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this document and reserves the right to make changes to specifications and product descriptions at any time without notice. Quest Software does not make any commitment to update the information contained in this document.

If you have any questions regarding your potential use of this material, contact:

Quest Software Inc.

Attn: LEGAL Dept

4 Polaris Way

Aliso Viejo, CA 92656

Trademarks

Quest, KACE, and the Quest logo are trademarks and registered trademarks of Quest Software Inc. in the U.S.A. and other countries. For a complete list of Quest Software trademarks, please visit our website at www.quest.com/legal. All other trademarks, servicemarks, registered trademarks, and registered servicemarks are the property of their respective owners.

Legend



A CAUTION icon indicates potential damage to hardware or loss of data if instructions are not followed.



A WARNING icon indicates a potential for property damage, personal injury, or death.



An information icon indicates supporting information.

KACE as a Service Setup Guide

Updated - May 2018

Software Version - 9.0